```vhdl
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity decod_7_seg is

        GENERIC (N : integer := 3);
        port(
        chaves: in std_logic_vector(3 downto 0);
        chaves_display: in std_logic_vector(3 downto 0);
        anodos: out std_logic_vector(3 downto 0);
        catodos: out std_logic_vector(0 to 7)          );

end decod_7_seg;

architecture arq of decod_7_seg is
    begin

        anodos <= not( chaves_display );

        catodos <=
        not("11111100") when chaves = "0000" else -- 0
        not("01100000") when chaves = "0001" else -- 1
        not("11011010") when chaves = "0010" else -- 2
        not("11110010") when chaves = "0011" else -- 3
        not("01100110") when chaves = "0100" else -- 4
        not("10110110") when chaves = "0101" else -- 5
        not("10111110") when chaves = "0110" else -- 6
        not("11100000") when chaves = "0111" else -- 7
        not("11111110") when chaves = "1000" else -- 8
        not("11110110") when chaves = "1001" else -- 9
        not("11101110") when chaves = "1010" else -- A
        not("00111110") when chaves = "1011" else -- b
        not("10011100") when chaves = "1100" else -- C
        not("01111010") when chaves = "1101" else -- d
        not("10011110") when chaves = "1110" else -- E
        not("10001110") when chaves = "1111"; -- F
        --not("11100000"); -- F

end arq;
```