

## 配网流程

- 1. 确保设备正常供电，上电成功后语音提示"我是小明,很高兴认识你"。
- 2. 如果Wi-Fi已经配置的情况下，需要操作 **解绑步骤**（按键短按6下），才能再次配网。
- 3. 当语音提示"设备未绑定，请使用小程序进行绑定"，小程序使用 **硅思AI硬件智能体**（见文档最下方二维码），来绑定设备。
- 4. **硅思AI硬件智能体**，右下角"+"按钮，选择蓝牙配网，选择对应需要绑定的设备，按照小程序操作流程进行绑定。

## 语音提示说明

- 1. 使用环境：确保设备正常供电，网络连接成功。
- 2. 唤醒词：**"你好，小明"** 唤醒。
- 3. 对话说明：在对话过程中可以不使用唤醒词打断对话；在音乐播放过程中，需要使用唤醒词打断对话。
- 4. 下一轮对话：结束对话后，需要唤醒才能进入对话。

### 语音提示-普通

功能	操作	语音提示
开机	供电开机	我是小明,很高兴认识你
开机（未配置）	解绑状态下	设备未绑定，请使用小程序进行绑定
网络连接正常	网络连接正常	网络连接成功, 快来和我聊天吧
网络异常	WiFi未找到，网络异常	服务器连接失败，建议您检查下网络哦
唤醒	你好，小明	你好呀/在呢/怎么办呢
结束对话	30s没有声音触发	和你聊天很开心, 下次见

### 语音提示-网络

功能	操作	语音提示
设备未配网	解绑状态下	设备未绑定，请使用小程序进行绑定
WiFi密码错误	输出Wi-Fi	WiFi 密码好像不对，再试试呢
WiFi未找到	输入的WiFi为5GWiFi或不存在的WiFi	未找到您要连接的WiFi
WiFi连接失败	配网过程中多次失败	WiFi连接失败，换个试试
配网成功	配网成功	太棒了,WiFi 连接成功
配网成功后网络异常	唤醒	服务器连接失败，建议您检查下网络哦

## 语音提示-OTA

功能	操作	语音提示
OTA升级开始	开机后检查到服务器有新版本	OTA升级开始, 我们等会聊天吧
OTA升级失败	OTA升级失败	升级遇到了一些问题, 建议您重启设备后重试
OTA升级成功	OTA升级成功	太好了, 升级完成

## 语音提示-语音操作

- 该操作为在线语音操作，需要联网后才能使用

功能	操作	语音提示
调节音量	对话问题中含有"音量"、"声音", 调节等组合词汇, 比如"音量加大"、"音量调到50%"	音量已设置为50
退出对话	对话问题中含有"退出"、"不要再说"、"退下"等词, 比如"退下吧"	和你聊天很开心, 下次见
电量查询	对话问题中含有"电量"、"剩余电量"、"还有多少电"等词	当前电量80%

## 按键说明

功能	操作	说明
解绑	连续短按6下	解绑设备, 重启后出现"设备未绑定, 请使用小程序进行绑定"提示
强制退出对话	对话状态下短按	强制退出对话, 提示"和你聊天很开心, 下次见"

## 使用规范

- 供电要求：** 采用标准USB Type-C接口进行供电。
- 使用网络环境：** 支持2.4G频段WiFi。
- 添加智能设备：** 保证蓝牙定位开启的且授权成功的情况下，小程序中添加设备，选择"蓝牙配网"模式，根据提示完成智能设备添加操作。（如果提示"附近的设备"权限问题，请在手机系统微信处开启）
- 无法找到设备：** 如果没有找到设备，请操作 **解绑步骤** （语音会提示"设备未绑定, 请使用小程序进行绑定"）。

