

WTAIEC43A-设备使用指南

配网流程

1. 确保设备正常供电，上电成功后语音提示“我是小明,很高兴认识你”。
2. 如果Wi-Fi已经配置的情况下，需要操作**解绑步骤**（按键短按6下），才能再次配网。
3. 当语音提示“设备未绑定，请使用小程序进行绑定”，小程序使用**硅思AI硬件智能体**（见文档最下方二维码），来绑定设备。
4. **硅思AI硬件智能体**，右下角“+”按钮，选择蓝牙配网，选择对应需要绑定的设备，按照小程序操作流程进行绑定。

语音提示说明

1. 使用环境：确保设备正常供电，网络连接成功。
2. 唤醒词：“**你好，小明**”唤醒。
3. 对话说明：在对话过程中可以不使用唤醒词打断对话；在音乐播放过程中，需要使用唤醒词打断对话。
4. 下一轮对话：结束对话后，需要唤醒才能进入对话。

语音提示-普通

功能	操作	语音提示
开机	供电开机	我是小明,很高兴认识你
开机（未配置）	解绑状态下	设备未绑定，请使用小程序进行绑定
网络连接正常	网络连接正常	网络连接成功, 快来和我聊天吧
网络异常	WiFi未找到，网络异常	服务器连接失败，建议您检查下网络哦
唤醒	你好，小明	你好呀/在呢/怎么办呢
结束对话	30s没有声音触发	和你聊天很开心, 下次见

语音提示-网络

功能	操作	语音提示
----	----	------

设备未配网	解绑状态下	设备未绑定，请使用小程序进行绑定
WiFi密码错误	输出Wi-Fi	WiFi 密码好像不对，再试试呢
WiFi未找到	输入的WiFi为5GWiFi或不存在的WiFi	未找到您要连接的WiFi
WiFi连接失败	配网过程中多次失败	WiFi连接失败，换个试试
配网成功	配网成功	太棒了,WiFi 连接成功
配网成功后网络异常	唤醒	服务器连接失败，建议您检查下网络哦

语音提示-OTA

功能	操作	语音提示
OTA升级开始	开机后检查到服务器有新版本	OTA升级开始, 我们等会聊天吧
OTA升级失败	OTA升级失败	升级遇到了一些问题，建议您重启设备后重试
OTA升级成功	OTA升级成功	太好了，升级完成

语音提示-语音操作

- 该操作为在线语音操作，需要联网后才能使用

功能	操作	语音提示
调节音量	对话问题中含有“音量”、“声音”，调节等组合词汇，比如“音量加大”“音量调到50%”	音量已设置为50
退出对话	对话问题中含有“退出”、“不要再说”、“退下”等词，比如“退下吧”	和你聊天很开心, 下次见

灯光说明

灯光颜色	灯光状态	解释说明
------	------	------

红	闪烁	设备未配对
	呼吸	设备未连接网络
	常亮	设备异常，OTA升级失败
红渐变到黄	渐变	正在连接网络
紫灯	常亮	待机状态
紫渐变到青	渐变	对话过程中，收音状态
紫渐变到蓝	渐变	对话过程中，播放状态
蓝	呼吸	OTA升级中
绿	常亮	OTA升级成功

按键说明

功能	操作	说明
解绑	连续短按6下	解绑设备，重启后出现“设备未绑定，请使用小程序进行绑定”提示
强制退出对话	对话状态下短按	强制退出对话，提示“和你聊天很开心, 下次见”

使用规范

- **供电要求：**采用标准USB Type-C接口进行供电。
- **使用网络环境：**支持2.4G频段WiFi。
- **添加智能设备：**保证蓝牙定位开启的且授权成功的情况下，小程序中添加设备，选择"蓝牙配网"模式，根据提示完成智能设备添加操作。（如果提示“附近的设备”权限问题，请在手机系统微信处开启）
- **无法找到设备：**如果没有找到设备，请操作**解绑步骤**（语音会提示“设备未绑定，请使用小程序进行绑定”）。

