守望者零信任

安全边界综合终端

用户使用说明书

面向普通用户的图文操作指南

核心使用逻辑

发布端 A 端 → Link ID + 通信口令 → 接入端 B 端

无需公网 IP，远程业务在接入端映射成本地端口后即可使用

适用客户端：v1.03 | 文档版本：V1.0

目录

一、先看懂：守望者到底怎么用？ 3

二、开始之前：你需要准备什么？ 4

三、登录终端与首次设置 5

四、A 端：发布内网资源 8

五、B 端：接入远程资源 17

六、进阶：同时管理多个业务 24

七、普通用户最容易搞错的几个地方 25

八、常见问题排查 26

九、安全使用建议 27

一、先看懂：守望者到底怎么用?

> **一句话理解**
>
> 在拥有内部业务的电脑上“发布资源”，在需要使用业务的电脑上“接入资源”。接入成功后，远程业务会在 B 端电脑上变成一个本地地址，浏览器或原有业务软件直接使用这个本地地址即可。

1. 两台电脑分别做什么?

角色	你可以理解为	主要工作
A 端 / 发布端	“把公司内部业务交出来”	填写真实内网 IP、端口，生成并保存资源的 Link ID 与通信口令。
B 端 / 接入端	“把别人交给我的业务接进来”	填写 A 端提供的 Link ID 与通信口令，并设置本机访问地址和端口。

> **普通员工最重要**
>
> 如果你只是使用别人已经发布好的业务资源，通常只需要看本说明书的“B 端：接入远程资源”部分，不需要自己配置 A 端。

2. 你真正需要记住的两样东西

- 终端账号 / 口令：用于登录“守望者零信任安全边界综合终端”，由管理员分配。
- Link ID + 通信口令：用于访问某一个具体业务资源。它们是资源级凭证，不等同于登录客户端的账号口令。

> **不要混淆**
>
> 登录成功 ≠ 自动拥有所有内部业务权限。具体业务还需要对应资源的 Link ID 和通信口令。采用“发布—凭证—接入”的访问模型。

二、开始之前：你需要准备什么?

A 端（发布资源的人）准备

- 可以登录守望者的终端账号和登录口令。
- 已经可以在本机或本机所在内网访问目标业务。
- 知道目标业务的真实内网 IP 和服务端口，例如 192.168.28.1:3001。
- 准备一个便于识别且不重复的服务链路标识 ID。
- 准备一个需要交给接入人员使用的通信口令。

B 端（使用资源的人）准备

- 和 A 端一致的守望者终端账号和登录口令。
- A 端提供的 Link ID 和通信口令。
- 一个没有被本机其他程序占用的本地端口，例如 8888。

> **最简单的理解**
>
> A 端告诉 B 端：“你要访问的业务叫 XX，Link ID 是 XXX，通信口令是 XXX。” B 端再把这些信息填入接入规则，系统就会在 B 端创建一个本地访问入口。


三、登录终端与首次设置

> 无论你是 A 端还是 B 端，首先都要完成登录。

01 登录终端

怎么做：打开【守望者零信任安全边界综合终端】，输入管理员分配的【终端账号】和【安全凭证口令】。如果这台电脑是你长期使用的可信电脑，可以勾选【记住账号口令并自动连接（本地加密安全存储）】，然后点击【验证并连接中心网关】。

> **小提示**
>
> “记住账号口令并自动连接”是为了以后启动时减少重复登录操作；如果是公共电脑或多人共用电脑，不建议开启。



02 首次运行应用推荐设置

怎么做：首次登录成功后，系统可能弹出【首次运行配置推荐】窗口。系统推荐开启“开机自动运行”和“启动时自动建立网络”。普通长期使用电脑可以直接点击【✔应用推荐设置（开机即连）】。


> **小提示**
>
> 这一步主要解决“以后开机是否自动运行、是否自动建立安全网络”的问题，不是资源发布/接入规则本身。



03 进入资源配置界面

怎么做：登录完成后进入主界面。第一次使用时，如果还没有发布资源，界面通常以接入模式为主。点击【口 接入资源配置】进入资源规则配置页面。

> **小提示**
>
> 如果你只是普通员工接入别人已经发布的业务，接下来直接按照本手册 B 端部分操作即可。




四、A 端：发布内网资源

> **什么时候需要做这一部分?**
>
> 只有当你负责把某个内部业务提供给其他电脑访问时，才需要配置 A 端。A 端发布的是一个具体的“IP + 端口”业务资源，而不是把整个内网开放出去。可实现单业务级精准发布。

04 开启本机服务发布

怎么做: 在【接入资源配置】页面，点击【开启本机服务发布】。系统会显示发布本机私有资源的配置区域。

> **小提示**
>
> 不要把“发布资源”理解成“开放整台电脑”。这里发布的是你指定的一个业务地址和端口。



05 新增要发布的内部服务

怎么做：点击【+ 新增资源】。在新出现的资源行中填写目标业务的【本地 IP（真实内网）】和【本地端口（服务端口）】。例如目标测速服务实际位于 192.168.28.1、端口 3001，就填写 192.168.28.1 和 3001。

> **小提示**
>
> 这里填写的是“业务服务器真正的内网地址和服务端口”，不是 B 端将来要使用的 IP 和端口（比如：127.0.0.1:8888）。



06 确认系统生成资源标识

怎么做：填写 IP 和端口后，系统会为这条资源生成对应的业务名称和服务链路标识（Link ID）等信息。先确认生成结果，再继续完善资源信息。

> **小提示**
>
> Link ID 是这项业务资源的重要身份标识，后面的 B 端接入必须准确填写。



07 设置业务名称、Link ID 和通信口令

怎么做：建议把【业务名称】改成普通人一眼能看懂的名称，例如“测速服务”。【服务链路标识 ID】建议使用容易区分、全网不重复的名称，例如 wmtest-192-168-28-1-3001。【通信口令】设置一个专用口令。


> **小提示**
>
> 业务名称主要方便人看；Link ID 用于准确找到资源；通信口令用于资源访问鉴权。B 端需要使用 Link ID 和通信口令，因此这两项必须准确交付给授权使用者。



08 需要查看口令时进行二次验证

怎么做：如果通信口令被隐藏，点击口令栏右侧的小眼睛按钮。系统会要求进行二次身份验证；按界面提示输入当前客户端登录口令后即可查看。

> **小提示**
>
> 这是为了避免已经登录客户端的人可以在无额外验证的情况下直接查看敏感资源口令。



09 保存全部规则配置

怎么做：确认业务名称、Link ID、通信口令、真实内网 IP 和服务端口都正确后，点击底部【□ 保存全部规则配置】。


> **小提示**
>
> 保存前建议再次核对 Link ID 和通信口令。后续 B 端如果提示凭证错误，首先就检查这两项是否完全一致。



10 启动安全引擎

怎么做：保存成功后，如果当前安全引擎尚未运行，系统会弹出启动提示。点击【立即启动接入（推荐）】，让刚刚保存的发布规则正式运行。


> **小提示**
>
> 如果系统已经在运行，修改规则后可能会提示立即重启使新配置生效；按弹窗提示操作即可。



11 检查发布端运行状态

怎么做：回到态势看板。正常运行时，顶部会显示绿色的安全网络连接状态；在全功能发布模式下，可以看到【发布本地链路（Provider）】数量以及【安全引擎状态】。例如发布 1 条资源时，发布本地链路应显示为 1，安全引擎状态显示为“运行中”。


> **小提示**
>
> 看到运行状态后，再进行下一步。这样可以避免 B 端已经配置完成，却因为 A 端根本没有启动而无法连接。



12 在 A 端先验证业务本身正常

怎么做：在 A 端电脑浏览器中直接访问目标业务的真实内网地址，例如 http://192.168.28.1:3001。如果这个地址在 A 端本身就无法打开，应先解决原业务问题，再排查零信任链路。

> **小提示**
>
> 这一步非常重要：先证明“原业务正常”，再证明“零信任接入正常”，排障会简单很多。



五、B 端：接入远程资源

> **普通用户重点看这里**
>
> 如果别人已经在 A 端发布好了业务，你作为普通员工通常只需要完成本节。你不需要知道企业整个内网结构，只需要拿到被授权业务的 Link ID 和通信口令。

13 在 B 端登录终端

怎么做：在需要使用远程业务的另一台电脑上启动客户端，输入【终端账号】和【安全凭证口令】，然后点击【验证并连接中心网关】。


> **小提示**
>
> A 端和 B 端请使用同一个终端账号登录，以确保两端自动匹配至同一个中心网关。



14 B 端应用开机即连

怎么做：首次运行时同样可能出现【首次运行配置推荐】窗口。如果这台电脑需要长期使用远程业务，可以点击【✔应用推荐设置（开机即连）】。

> **小提示**
>
> 如果你不希望软件开机自动运行，也可以选择稍后手动配置；这不会改变资源凭证本身。



15 新建接入规则并认识各字段

怎么做：进入【□ 接入资源配置】，点击【+ 新增接入】。按照下面的含义填写：

- 【状态列】：默认显示为绿色的 ● 启用，如需临时停用该业务，点击可切换为灰色的 ○ 停用（停用状态下不占用本地端口，也不会建立网络连接）。
- 【业务名称】：自己容易识别即可，例如“后端测速服务”。
- 【目标链路标识】：填写 A 端提供的 Link ID，必须准确一致。
- 【通信口令】：填写 A 端提供的资源口令，必须准确一致。
- 【本地 IP】：普通单机使用默认 127.0.0.1；如果确实需要让同一局域网其他设备共享，再考虑 0.0.0.0。
- 【本地端口】：B 端电脑本地未占用的端口，例如 8888，也可以使用随机端口功能。
- 【协议类型】：网页业务使用 HTTP/HTTPS；SSH、RDP、数据库等原生 TCP 业务使用 TCP。
- 【Web 路径】：当协议选择 TCP 时，该项会自动禁用；仅在选择 HTTP/HTTPS 时可根据需要输入二级目录（如 /admin）。

> **小提示**
>
> 最容易出错的是“目标链路标识 + 通信口令”。这两项必须与 A 端完全对应。



16 填写具体接入信息

怎么做：以本手册示例为例，可以填写：业务名称“后端的测速服务”；目标链路“wmtest-192-168-28-1-3001”；通信口令“wmsafepasstest”；本地 IP“127.0.0.1”；本地端口“8888”；协议类型选择“HTTP（网页服务）”。

> **小提示**
>
> 这里的 8888 是“B 端电脑自己的访问入口”，它和 A 端真实业务端口 3001 不是一回事。最终访问的是 http://127.0.0.1:8888。



17 保存并启动接入引擎

怎么做：点击【🗋 保存全部规则配置】。保存成功后，系统会提示是否立即启动安全引擎，点击【立即启动接入（推荐）】。

> **小提示**
>
> 如果已经有其他规则在运行，修改配置后系统可能提示重启使新规则生效。



18 从我的工作台打开业务

怎么做：回到【我的工作台】。当接入规则正常运行后，下方会出现对应的快捷访问入口。对于网页业务，点击该业务卡片右侧的【⊡ 浏览器打开】。


> **小提示**
>
> 如果快捷入口没有出现，先确认安全网络已经连接、接入规则处于启用状态，并检查 Link ID 和通信口令。另外注意只有 HTTP/HTTPS 才有快捷入口。TCP 原生应用直接使用相应客户端连接本机 IP 和端口即可。



19 浏览器访问成功

怎么做：浏览器会打开 B 端本地映射地址，例如 http://127.0.0.1:8888。虽然地址看起来是“本机地址”，实际访问的数据会通过守望者安全链路到达 A 端发布的真实内网业务。

> **小提示**
>
> 看到远程业务页面后，说明“发布端 → 资源凭证 → 接入端 → 本地端口”这一整条链路已经打通。



六、进阶：同时管理多个业务

> **一个客户端可以管理多条业务规则**
>
> 守望者支持把不同类型的内部业务分别发布、分别授权，再在 B 端映射到不同的本地端口。不同业务可以使用不同的 Link ID 和通信口令。

20 在我的工作台统一使用多个业务

怎么做：回到【我的工作台】，可以看到已经接入的多个业务卡片。不同业务根据协议类型采用不同的使用方式：

• Web / OA / ERP：使用【□ 浏览器打开】。

• SSH / RDP / 数据库 / 其他 TCP 业务：使用【□ 复制地址】，再把地址交给对应的客户端，例如 Windows 远程桌面、SSH 工具或数据库客户端使用。例如 “点击【复制地址】后，打开 Windows 自带的远程桌面连接（mstsc），在‘计算机’栏直接粘贴 127.0.0.1:13389 即可直连内网电脑桌面。”

> **小提示**
>
> 远程资源会映射为本地端口，因此原有浏览器、SSH、远程桌面、数据库等客户端通常不需要改造，只需要把连接地址改成本地映射地址。



七、普通用户最容易搞错的几个地方

1. A 端端口和 B 端端口不是一个端口

> **举例**
>
> A 端真实业务：192.168.28.1:3001
>
> B 端本地入口：127.0.0.1:8888
>
> B 端用户最终打开的是 http://127.0.0.1:8888，而不是直接访问 192.168.28.1:3001。

2. 127.0.0.1 和 0.0.0.0 怎么选?

填写值	简单理解	适用场景
127.0.0.1	只给当前这台电脑使用	默认推荐；个人办公、个人运维
0.0.0.0	允许同一局域网的其他设备通过这台电脑共同使用	团队现场、可信内网、需要多人共享时使用

> **安全提醒**
>
> 0.0.0.0 会把本地映射入口扩大到当前网络接口可访问范围。★重要提示★：只有在可信的团队热点、公司内网等受控环境下使用；不要在机场、咖啡厅等不可信公共网络中随意开启。

3. Link ID 和通信口令必须对应同一条资源

- Link ID 填错：B 端可能找不到目标资源或无法建立链路。
- 通信口令填错：会出现身份凭证校验失败、服务端拒绝接入等情况。
- 如果 A 端重新创建/修改资源，B 端不要继续沿用已经失效的旧凭证。

4. 登录成功，但业务仍打不开怎么办?

- 先看 A 端安全引擎是否运行。再确认 A 端真实内网业务本身能否正常打开。
- 再检查 B 端 Link ID 和通信口令。再检查 B 端本地端口是否被其他程序占用。
- 最后检查 B 端使用的协议类型是否正确。

八、常见问题排查

现象	优先检查
提示“服务端拒绝接入 / Token 或凭证无效”	重点检查终端登录口令、资源 Link ID 和通信口令；尤其确认是否把登录口令误填成资源通信口令。
提示“目标远端服务未上线或未在线”	先回 A 端查看安全引擎是否运行，以及对应发布规则是否启用。
提示“本地目标服务拒绝连接”	如果是 A 端发布时出现，检查真实内网业务程序是否启动；如果是 B 端本地入口问题，检查映射规则和本地端口。
提示“本地端口已被占用”	换一个没有被其他程序使用的本地端口，例如 8888、8889 等，或使用随机本地端口功能。
提示“服务标识已被占用 / 冲突”	修改 Link ID，使用一个更容易区分且尚未使用的标识。
浏览器能打开但页面内容异常	先确认协议类型选择正确；HTTP/HTTPS 网页按实际业务选择，TCP 原生业务不要按网页方式配置。

排障顺序建议

不要一上来就反复修改所有配置。按照“原业务正常 → A 端在线 → Link ID/口令正确 → B 端端口可用 → 协议正确”的顺序逐项检查，最快。

九、安全使用建议

- Link ID 和通信口令具有访问特定业务的能力，应只交给实际被授权的人员，不要在未加密的公共聊天群中传播。
- 如果只是临时授权外部人员排障，业务完成后，发布端应及时删除对应发布规则，收回访问权限。
- 0.0.0.0 只在可信网络环境中按需使用；普通个人办公优先使用 127.0.0.1。
- 守望者解决的是业务网络边界和通信链路问题，目标业务自身的账号、弱口令、权限控制仍然需要正常做好。
- 不要把“能连通”理解成“拥有整个内网权限”。系统设计目标是把访问范围控制在指定业务资源上。

> **给普通用户的最终记忆口诀**
>
> 登录终端 → 拿到 Link ID + 通信口令 → 新增接入 → 本地 IP 默认 127.0.0.1 → 选一个空闲本地端口 → 保存 → 启动 → 从工作台打开业务。

守望者：业务精准直达，网络隐形无感。

守望者网络安全实验室 © 版权所有