
基于FPGA的个体健康趋势预警

——面向多模态感知的可信心率观测系统

INTRODUCTION

运动与接触变化会干扰PPG，单一读数难以说明质量。系统将心率、波形、惯性与视觉观测集中呈现，帮助理解当前读数与采集状态。




典型观测流程

典型应用与产品价值

面向本地接触式PPG观测，浏览器显示四路波形与质量，HDMI呈现心率和运动情境。

关键创新

1. 多模态同步采集与时间配对。
2. PL承担预处理、NLMS、峰值与IBI。
3. 质量选路、合格心搏历史复用与无效撤回。
4. 自主结构集成板卡、屏幕与相机；传感器以黑色绝缘胶带和魔术贴固定。
5. 八项Skills沉淀可检查、可复用的研发流程。



系统架构

PL心率与视觉计算

1. 预处理、NLMS、峰值与IBI在PL完成。
2. 12个空间块并行统计帧差和运动像素。
3. PS管理质量、选路与数值发布许可。
4. 惯性与视觉形成旁路运动观测。

八项Skills与人工主导LLM协作

人工限定目标与开销，模型按证据纠错。
八项Skills覆盖审计、会话、性能与核验，
以及Overlay、DMA、Notebook与分段剖析。

CREATIVE DESIGN



PYNQ-Z2 板卡正面实拍



PYNQ-Z2 / AMD Zynq-7020

RESULT

联合运行测试结果

测试项	测试记录
运行窗口	约80.7 s
处理 / 保存	2021 / 2021
配对 / 未配对	2020 / 1
未配对处理	保留原因，禁止数值发布
视频	403帧，漏目标槽0
停止	用户停止，资源释放

条件：PPG/IMU 25 Hz；视频目标5 fps

联合运行显示心率处理、视觉观测与结果记录可共同工作。无效记录保留原因并撤回数值；配对统计与心率准确性分别评价。

联合PL主时钟100 MHz，LUT 68.66%、BRAM 62.50%；WNS +0.016 ns、WHS +0.028 ns。

同输入ARM组件对照：PS尾段5.04 → 4.23 ms/点，含Pipe路径9.24 → 8.05 ms/点，消息4 → 2条/点。这是组件开销改善，不直接代表整机加速。