

HALLAZGO OPERATIVO

Falsos Negativos en NOCBoard Energia

8 sitios reportados "en baterias" que responden a ping
NOCBoard v3.9.6 - Alertas stale sin limpiar

Fecha	2026-06-24 (detectado 23 jun)
Severidad	ALTA - Falso negativo operativo
Afectados	8 sitios, 14 dispositivos
Detectado por	Jose Miguel Macias Contreras
Herramienta	NOCBoard Energia v3.9.6 + ping manual

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

NOCBoard Energia v3.9.6 muestra "8 sitios en baterias" en su dashboard principal. Esto indica que 8 sitios estan operando sin energia CFE y dependiendo de baterias de respaldo. Sin embargo, al realizar pruebas de ping manuales desde la misma maquina donde corre NOCBoard, los 14 dispositivos de estos 8 sitios RESPONDEN al ping correctamente, con latencias normales (57-116ms).

Conclusion: NOCBoard tiene un estado interno desincronizado de la realidad.

2. EVIDENCIA - PRUEBA DE PING

DISPOSITIVO	IP	PING	LAT	NOCBoard	DISCREPANCIA
PDA Planta Eltek	172.30.111.246	OK	65ms	offline	FALSO NEGATIVO
Mitras Planta Eltek	172.30.90.98	OK	66ms	offline	FALSO NEGATIVO
Mitras Inversor Samlex	172.30.90.102	OK	61ms	offline	FALSO NEGATIVO
Sendero Planta Eltek	172.30.109.194	OK	65ms	offline	FALSO NEGATIVO
TEC100 Inversor Samlex	172.25.132.246	OK	116ms	offline	FALSO NEGATIVO
Norte Inversor Samlex	172.30.91.254	OK	62ms	offline	FALSO NEGATIVO
PDA Inversor Samlex	172.30.111.54	OK	63ms	offline	FALSO NEGATIVO
Edif. EME Samlex	10.40.1.238	OK	73ms	offline	FALSO NEGATIVO
Edif. EME Eltek	10.40.1.234	OK	74ms	offline	FALSO NEGATIVO
Tepetlixpa Samlex	10.60.105.250	OK	73ms	offline	FALSO NEGATIVO
Meybi Samlex	172.20.47.242	OK	94ms	offline	FALSO NEGATIVO
Norte Site Monitor	172.30.91.150	OK	61ms	offline	FALSO NEGATIVO
Mitras Site Monitor	172.30.85.126	OK	58ms	offline	FALSO NEGATIVO
Sendero Site Monitor	172.30.116.110	OK	61ms	offline	FALSO NEGATIVO

14/14 dispositivos responden a ping. 0 caidos realmente.

3. CAUSA RAZ

NOCBoard Energia mantiene un estado interno (base de datos) que no se sincroniza correctamente con la realidad del polling. Las alertas mainsOutage se dispararon originalmente el 18-19 de junio durante un incidente real de VPN/troncal. Cuando los sitios se recuperaron, NOCBoard no limpio las alertas porque:

1. El poller de NOCBoard perdio el tracking de estos hosts durante el incidente
2. Al recuperarse, NOCBoard no detecto la transicion offline -> online
3. Las alertas mainsOutage quedaron en estado "activo" indefinidamente
4. NOCBoard cuenta sitios con alertas mainsOutage activas como "en baterias"
5. Resultado: 8 sitios falsos en el dashboard, generando confusion operativa

4. IMPACTO OPERATIVO

- Dashboard NOCBoard muestra informacion falsa al operador NOC
- Disponibilidad reportada: 89.5% cuando la real es mayor
- 8 sitios "en baterias" generan fatiga de alertas (alert fatigue)
- Equipo de campo puede ser despachado innecesariamente
- Reportes de disponibilidad a direccion son incorrectos
- Credibilidad del sistema de monitoreo comprometida

5. SOLUCION - PASOS PARA RESOLVER

INMEDIATO (hoy)

1. Reiniciar NOCBoard Energia (cerrar y abrir la aplicacion)
 - Al reiniciar, NOCBoard hace un poll fresco de todos los hosts
 - Los 14 dispositivos que responden a ping seran detectados como online
 - Las alertas stale se limpiaran automaticamente
 - NOTA: Reconfigurar Telegram despues del reinicio (Cmd+, > Telegram)
2. Verificar que el dashboard muestre "0 en baterias" despues del reinicio
 - Si alguno sigue en baterias, ese SI tiene un problema real

CORTO PLAZO (esta semana)

3. Investigar por que NOCBoard perdio el tracking durante el incidente del 18 jun
 - Revisar logs de NOCBoard (si existen)
 - Verificar si el poller tiene timeout muy agresivo
 - Verificar si hay limite de hosts concurrentes en el poll
4. Implementar "auto-heal" en el sistema de alarmas (alarm_ingestion.py)
 - El poller ya implementado (Fase 1) detecta discrepancias ping vs estado
 - Agregar regla: si ping OK pero NOCBoard dice offline > 30min, forzar clear
 - Esto previene alertas stale en el futuro

MEDIANO PLAZO (proximas semanas)

5. Dashboard de alarmas en XCIEN 2.0 (Fase 3 del sistema de alarmas)
 - Vista independiente de NOCBoard con validacion cruzada
 - Compara estado NOCBoard vs ping real vs SNMP
 - Detecta automaticamente falsos negativos
6. Reporte automatico de discrepancias via Telegram
 - Alerta cuando NOCBoard y ping no coinciden
 - Previene que operadores tomen decisiones con datos falsos

6. RECOMENDACIONES

1. NO confiar ciegamente en el dashboard de NOCBoard para toma de decisiones
2. Validar con ping manual antes de despachar equipo de campo
3. Reiniciar NOCBoard periodicamente (semanal) para limpiar estados stale
4. Acelerar implementacion del sistema de alarmas propio (Fases 2-5)
5. Considerar un "health check" automatico que compare NOCBoard vs realidad
6. Documentar este tipo de hallazgos para mejorar los procesos del NOC

Este hallazgo refuerza la necesidad del sistema de alarmas propio (alarm_ingestion.py) que ya esta corriendo en Fase 1 y validara cruzado con NOCBoard.