EulerOS 2.9内核缺陷导致虚拟机卡住

更新时间：2025-04-22 GMT+08:00

故障现象

EulerOS 2.9节点上，由于内核存在调度相关的社区问题，有低概率会触发死锁，表现为虚拟机卡住。

影响范围

x86内核版本：6.6.0-115.0.0.121.oe2403sp2.x86_64

arm内核版本：4.19.90-vhulk2103.1.0.h1144.eulerosv2r9.aarch64

问题根因

openEuler 24.03 (LTS-SP2) 版本内核存在调度相关问题，使用CPU cgroup场景下，设置cfs bandwidth，并触发CPU带宽管控，会概率性触发warn级别告警打印，该流程会持有调度的rq锁，跟其他进程发生死锁（x86_64下为ABBA锁，aarch64下为AA锁）。

解决方法

您可以修改配置文件中的kernel.printk参数值进行修复。kernel.printk参数用于控制内核日志信息的输出级别和方式。

1. 检查配置文件中kernel.printk参数的当前配置。

```
grep "kernel.printk" /etc/sysctl.conf
```

回显中kernel.printk参数值为“7 4 1 7”，如下：

```
[root@[illegible] ~]# grep "kernel.printk" /etc/sysctl.conf
kernel.printk=7        4        1        7
```

2. 删除kernel.printk配置。

```
sed -i '/^kernel.printk/d' /etc/sysctl.conf
```

3. 确认配置文件是否修改成功，执行以下命令无回显。

```
grep "kernel.printk" /etc/sysctl.conf
```

4. 重新配置kernel.printk参数。

x86_64版本：

a. 执行以下命令：

```
sysctl -w kernel.printk="4 4 1 7"
```

```
[root@localhost ~]# sysctl -w kernel.printk="4       4       1       7"
kernel.printk = 4       4       1       7
```

b. 检查修改是否成功，执行以下命令：

```
sysctl -a | grep kernel.printk
```

确认kernel.printk参数为“4 4 1 7”。

```
[root@localhost ~]# sysctl -a |grep kernel.printk
kernel.printk = 4       4       1       7
```

arm版本：

a. 执行以下命令：

```
sysctl -w kernel.printk="1 4 1 7"
```

```
[root@[illegible] ~]# sysctl -w kernel.printk="1       4       1       7"
kernel.printk = 1       4       1       7
```

b. 检查修改是否成功，执行以下命令：

```
sysctl -a | grep kernel.printk
```

确认kernel.printk参数为“1 4 1 7”。

```
[root@[illegible] ~]# sysctl -a | grep kernel.printk
kernel.printk = 1       4       1       7
```

父主题： 操作系统问题说明

相关文档

如果不配置集群管理权限的情况下，是否可以使用API呢？

集群节点如何不暴露到公网？

VPC的子网无法删除，怎么办？

意见反馈

文档内容是否对您有帮助？

提供反馈

如您有其它疑问，您也可以通过华为云社区问答频道来与我们联系探讨

盘古Doer提问　　云社区提问

©2026 Huaweicloud.com 版权所有　黔ICP备20004760号-14　苏B2-20130048号　A2.B1.B2-20070312
增值电信业务经营许可证：B1.B2-20200593 | 域名注册服务机构许可：黔D3-20230001 | 代理域名注册服务机构：新网、西数
电子营业执照　　贵公网安备 52990002000093号