

$$v \ll 0.1c \quad t' = t \quad u = v_{S'} - v_S \quad x' = x - ut \quad v'_x = v_x - u \quad a'_x = a_x \\ y' = y \quad v'_y = v_y \quad a'_y = a_y \quad K.E = \frac{1}{2}mv^2 \quad \rho = mv \quad E = Fd$$

$$v \geq 0.1c \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} > 1 \quad t' = \gamma(t - \frac{ux}{c^2}) \quad x' = \gamma(x - ut)$$

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{v_x u}{c^2}} \quad y' = y \quad v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - (u/c)^2}}{1 - \frac{v_x u}{c^2}} \quad \theta' = \tan^{-1} \frac{V'_y}{V'_x}$$

$$t_o = \gamma t_p \quad \text{rate} = \frac{1}{t} \quad L = \frac{L_p}{\gamma} \quad \theta = \tan^{-1} \frac{L_y}{L_x} \quad \beta = \frac{v}{c} \quad \lambda_o = \lambda_s \sqrt{\frac{1 \pm \beta}{1 \mp \beta}} \quad f_o = f_s \sqrt{\frac{1 \mp \beta}{1 \pm \beta}}$$

$$m = m_0 \gamma \quad E_t = \gamma m_0 c^2 = m_0 c^2 + K.E = \sqrt{\rho^2 c^2 + E_0^2} \quad E_0 = m_0 c^2 \quad K.E = (\gamma - 1)E_0$$

$$\rho = \gamma m_0 v = \frac{1}{c} \sqrt{E_t^2 - E_0^2} \quad \rho^2 c^2 = E_t^2 - E_0^2 \quad F = \gamma^3 m_0 a \quad v = \frac{pc^2}{E_t} = c \sqrt{1 - (1/\gamma^2)}$$

$$c = \lambda f \quad E = hf = \frac{hc}{\lambda} = W + K.E = W + eV \quad W = hf_c = \frac{hc}{\lambda_c} \quad K.E_{\max} = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = eV_s$$

$$\frac{n}{t} = \frac{IA}{hf} = \frac{P}{E} \quad i = \frac{n}{t} \cdot e = \frac{Q}{t} \quad I = \frac{P}{A} \quad E_n = nhf \quad E_i > W \quad f_i > f_c \quad \lambda_i < \lambda_c$$

$$P = \sigma AT^4 \quad \sigma = 5.6 \times 10^{-8} \quad \lambda_{\max} T = 2.898 \times 10^{-3} \text{mK} \quad ^\circ\text{K} = 273 + ^\circ\text{C}$$

$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eV} = \frac{1.26 \times 10^{-6}}{V} [\text{V} \cdot \text{m}] \quad E_{x\text{-ray}} = eV = \frac{hc}{\lambda_{\min}} \quad E_{\text{ph}} = 2m_e c^2 + K.E_- + K.E_+$$

$$E = \rho c = eV \quad \rho_{\text{ph}} = \frac{E_{\text{ph}}}{c} = \frac{h}{\lambda} \quad \rho_e = mv \quad K.E_e = \frac{1}{2}mv^2 = E_{\text{ph}} - E'_{\text{ph}} \quad E_{\text{ph}} + m_e c^2 = E'_{\text{ph}} + E_e$$

$$\lambda_c = \frac{h}{mc} = 2.426 \times 10^{-12} \quad \lambda' - \lambda = \lambda_c (1 - \cos \theta)$$

$$x : \rho_i = \rho_s \cos \theta + \rho_e \cos \phi \quad y : \rho_s \sin \theta = \rho_e \sin \phi \quad \tan \phi = \frac{\sin \theta}{\lambda_f/\lambda_i - \cos \theta} = \frac{\rho' \sin \theta}{\rho - \rho' \cos \theta}$$

$$\lambda_{\text{brog}} = \frac{h}{\rho_{\text{ph}}} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2mK.E}} \quad hf = 2\gamma mc^2 \quad \Delta x \Delta P \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta P = m \Delta v \quad \Delta E = h \Delta f$$

$$F_c = \frac{mv^2}{r} = F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{r^2} \quad v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m r}} \quad K.E = \frac{1}{2}mv^2 \quad K.E_n = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n} \quad P.E = \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n}$$

$$E = \frac{-e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n} \quad r_n = a_0 n^2 = \frac{n^2 \hbar^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} \quad L = n \frac{h}{2\pi} = \rho r \quad f_n = \frac{v}{2\pi r} = \frac{e}{2\pi \sqrt{4\pi\epsilon_0 m r^3}} = \frac{-E_1}{h} \left(\frac{2}{n^3} \right)$$

$$E_n = \frac{-13.6}{n^2} \text{eV} \quad \frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad E_{\text{ph}} = hf = E_i - E_f \quad N = f \Delta t \quad f = \frac{-E_1}{h} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad f_L = \frac{-E_1}{h} \left(\frac{2\rho}{n^3} \right)$$

$$KE = \frac{\rho^2}{2m} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi} \quad \mu = -\left(\frac{e}{2m}\right)L \quad P.E_m = \left(\frac{e}{2m}\right)LB \cos \theta \quad \Delta\lambda = \frac{eB\lambda^2}{4\pi mc} \quad \Delta v = \frac{eB}{4\pi m}$$

$$n = 1, 2, 3, 4, \dots \quad l = 0, 1, \dots, n-1 \quad -l \leq m_l \leq l \quad m_s = \pm \frac{1}{2} \quad L = \sqrt{l(l+1)}\hbar \quad S = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar \quad J = L + S$$

$$L_z = m_l \hbar = L \cos \theta \quad \cos \theta = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}} \quad S_z = \pm \frac{1}{2}\hbar \quad \mu_s = \frac{-e}{m}S \quad \mu_{sz} = \pm \frac{e\hbar}{2m} = \pm \mu_B l = n-1$$

$$N_{\max} = 2n^2 \quad L_{\max} = 2(2l+1) \quad \Delta l = \pm 1 \quad \Delta m_l = 0, \pm 1$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \quad 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 1 \text{ eV} \quad e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \\ m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} \quad \text{MeV}/c^2 = 1.79 \times 10^{-30} \text{ kg} \quad \text{MeV}/c = 5.36 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s} \\ m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV} \quad m_p c^2 = 938 \text{ MeV} \quad m_n c^2 = 939 \text{ MeV}$$

$$\mu_B = 9.274 \times 10^{-24} \text{ J/T} = 5.788 \times 10^{-5} \text{ eV/T} \quad \frac{h}{m_e c} = 0.024 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad \hbar = 1.054 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad a_0 = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m} \quad R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \\ 1 \text{ L.Y} \approx 9.46 \times 10^{15} \text{ m} \quad \mu\text{m} : 10^{-6} \quad \text{nm} : 10^{-9} \quad \text{pm} : 10^{-12} \quad \text{fm} : 10^{-15} \quad \text{\AA} = 10^{-10} \text{ m} \quad \text{Mach} = 343 \text{ m/s}$$

$$1s \quad 2s \quad 2p \quad 3s \quad 3p \quad 4s \quad 3d \quad 4p \quad 5s \quad 4d \quad 5p \quad 6s \quad 4f \quad 5d \quad 6p \quad 7s$$