

FAQ

FAQ

安装 openEuler 时选择第二盘位为安装目标，操作系统无法启动

问题现象

安装操作系统时，直接将系统安装到第二块磁盘 sdb，重启系统后启动失败。

原因分析

当安装系统到第二块磁盘时，MBR 和 GRUB 会默认安装到第二块磁盘 sdb。这样会有下面两种情况：

1. 如果第一块磁盘中有完整系统，则加载第一块磁盘中的系统启动。
2. 如果第一块磁盘中没有完好的操作系统，则会导致硬盘启动失败。

以上两种情况都是因为 BIOS 默认从第一块磁盘 sda 中加载引导程序启动系统，如果 sda 没有系统，则会导致启动失败。

解决方法

有以下两种解决方案：

- 当系统处于安装过程中，在选择磁盘（选择第一块或者两块都选择）后，指定引导程序安装到第一块盘 sda 中。
- 当系统已经安装完成，若 BIOS 支持选择从哪个磁盘启动，则可以通过修改 BIOS 中磁盘启动顺序，尝试重新启动系统。

openEuler 开机后进入 emergency 模式

问题现象

openEuler 系统开机后进入 emergency 模式，如下图所示：

原因分析

操作系统文件系统损坏导致磁盘挂载失败，或者 io 压力过大导致磁盘挂载超时（超时时间为 90 秒）。

系统异常掉电、物理磁盘 io 性能低等情况都可能导致该问题。

解决方法

1. 用户直接输入 root 账号的密码，登录系统。
2. 使用 fsck 工具，检测并修复文件系统，然后重启。

说明：fsck (file system check) 用来检查和维护不一致的文件系统。若系统掉电或磁盘发生问题，可利用 fsck 命令对文件系统进行检查。用户可以通过“fsck.ext3 -h”、“fsck.ext4 -h”命令查看 fsck 的使用方法。

另外，如果用户需要取消磁盘挂载超时时间，可以直接在“/etc/fstab”文件中添加“x-systemd.device-timeout=0”。如下：

```
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Sep 14 17:25:48 2015
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/openEuler-root / ext4 defaults,x-systemd.device-timeout=0 0 0
UUID=afcc811f-4b20-42fc-9d31-7307a8cfe0df /boot ext4 defaults,x-systemd.device-timeout=0 0 0
/dev/mapper/openEuler-home /home ext4 defaults 0 0
/dev/mapper/openEuler-swap swap swap defaults 0 0
```

系统中存在无法激活的逻辑卷组时，重装系统失败

问题现象

由于磁盘故障，系统中存在无法激活的逻辑卷组，重装系统出现异常。

原因分析

安装时有激活逻辑卷组的操作，无法激活时会抛出异常。

解决方法

重装系统前如果系统中存在无法激活的逻辑卷组，为了避免重装系统过程出现异常，需在重装前将逻辑卷组恢复到正常状态或者清除这些逻辑卷组。举例如下：

- 恢复逻辑卷组状态

1. 使用以下命令清除 vg 激活状态，防止出现 “Can't open /dev/sdc exclusively mounted filesystem” 。

```
vgchange -a n testvg32947
```

2. 根据备份文件重新创建 pv。

```
pvccreate --uuid JT7zLL-K5G4-izjB-3i5L-e94f-7yuX-rhkLjL --restorefile  
/etc/lvm/backup/testvg32947 /dev/sdc
```

3. 恢复 vg 信息。

```
vgcfgrestore testvg32947
```

4. 重新激活 vg。

```
vgchange -ay testvg32947
```

- 清除逻辑卷组

```
vgchange -a n testvg32947  
vgremove -y testvg32947
```

选择安装源出现异常

问题现象

选择安装源后出现：“Error checking software selection”。

原因分析

这种现象是由于安装源中的软件包依赖存在问题。

解决方法

检查安装源是否存在异常。使用新的安装源。

如何手动开启 kdump 服务

问题现象

执行 `systemctl status kdump` 命令，显示状态信息如下，提示无预留内存。

原因分析

kdump 服务需要系统预留一段内存用于运行 kdump 内核，而当前系统没有为 kdump 服务预留内存，所以无法运行 kdump 服务。

解决方法

已安装操作系统的场景

- 1. 修改/boot/efi/EFI/openEuler/grub.cfg，添加 crashkernel=1024M,high。
- 2. 重启系统使配置生效。
- 3. 执行如下命令，检查 kdump 状态：

```
systemctl status kdump
```

若回显如下，即 kdump 的状态为 active，说明 kdump 已使能，操作结束。

参数说明

kdump 内核预留内存参数说明如下：

表 1 crashkernel 参数说明

内核启动参数

描述

默认值

备注

crashkernel=X

在 4G 以下的物理内存预留 X 大小的内存给 kdump 使用

无，用户根据实际情况调整

该配置方法只在 4G 以下内存预留，必须保证 4G 以下连续可用内存足够预留

crashkernel=X@Y

在 Y 起始地址预留 X 大小的内存给 kdump 使用

无，用户根据实际情况调整

需要确保 Y 起始地址的 X 大小内存未被其他模块预留

crashkernel=X,high

在 4G 以下的物理内存中预留 256M 大小，在 4G 以上预留 X 大小内存给 kdump 使用

无，用户根据实际情况调整，推荐值为 1024M,high

确保 4G 以下内存有 256M 连续可用内存，4G 以上有连续 X 大小内存可预留。实际预留内存大小为 256M+X

crashkernel=X,low crashkernel=Y,high

在 4G 以下的物理内存中预留 X 大小，在 4G 以上预留 Y 大小内存给 kdump 使用

无，用户根据实际情况调整

需要确保 4G 以下有 X 大小连续可用内存，4G 以上有 Y 大小连续可用内存。实际预留内存大小为 X+Y

多块磁盘组成逻辑卷安装系统后，再次安装不能只选其中一块磁盘

问题现象

在安装系统时，如果之前的系统选择多块磁盘组成逻辑卷进行安装，再次安装时，如果只选择了其中的一块或几块磁盘，没有全部选择，在保存配置时提示配置错误，如图 1 所示。

图 1 配置错误提示

原因分析

之前的逻辑卷包含了多块磁盘，只在一块磁盘上安装会破坏逻辑卷。

解决方法

因为多块磁盘组成逻辑卷相当于一个整体，所以只需要删除对应的卷组即可。

1. 按 “Ctrl+Alt+F2” 可以切换到命令行，执行如下命令找到卷组。

```
vgs
```

2. 执行如下命令，删除卷组。

```
vgremove euleros
```

3. 执行如下命令，重启安装程序即可生效。

```
systemctl restart anaconda
```

说明：图形模式下也可以按“Ctrl+Alt+F6”回到图形界面，点击图 1 右下角的“Refresh”刷新存储配置生效。

x86 物理机 UEFI 模式由于 security boot 安全选项问题无法安装

问题现象

x86 物理机安装系统时，由于设置了 BIOS 选项 security boot 为 enable（默认是 disable），导致系统一直停留在“No bootable device”提示界面，无法继续安装，如图 2 所示。

图 2 “No bootable device”提示界面

原因分析

开启 security boot 后，主板会验证引导程序及操作系统，若没有用对应的私钥进行签名，则无法通过主板上内置公钥的认证。

解决方法

进入 BIOS，设置 security boot 为 disable，重新安装即可。

1. 系统启动时，按“F11”，输入密码“Admin@9000”进入 BIOS。
2. 选择进入 Administer Secure Boot。
3. 设置 Enforce Secure Boot 为 Disabled。

说明：设置 security boot 为 disable 之后，保存退出，重新安装即可。

安装 openEuler 时，软件选择页面选择“服务器-性能工具”，安装后 messages 日志有 pmie_check 报错信息

问题现象

安装系统时软件选择勾选服务器-性能工具，会安装 pcpc 相关软件包，正常安装并重启后，/var/log/messages 日志文件中会产生报错：pmie_check failed in /usr/share/pcpc/lib/pmie。

原因分析

anaconda 不支持在 chroot 环境中安装 selinux 策略模块，当安装 pcpx-selinux 时，postin 脚本安装 pcpx 相关 selinux 策略模块执行失败，从而导致重启后产生报错。

解决办法

完成安装并重启后，以下方法选择其一。

1. 执行如下命令，安装 selinux 策略模块 pcpxupstream

```
/usr/libexec/pcpx/bin/selinux-setup /var/lib/pcpx/selinux install "pcpxupstream"
```

2. 重新安装 pcpx-selinux

```
sudo dnf reinstall pcpx-selinux
```

在两块已经安装了系统的磁盘上进行重复选择，并自定义分区时，安装失败

问题现象

用户在安装操作系统过程中，存在两块都已经安装过的磁盘，此时如果先选择一块盘，进行自定义分区，然后点击取消按钮，再选择第二块盘，并进行自定义分区时，会出现安装失败。

原因分析

用户存在两次选择磁盘的操作，当前点击取消后，再选择第二块磁盘，磁盘信息不正确，导致安装失败。

解决方法

直接选择目标磁盘进行自定义分区，请勿频繁取消操作，如果一定要进行取消重选建议重新安装。

issue 访问链接

<https://gitee.com/src-openeuler/anaconda/issues/I29P84?from=project-issue>

安装 LSI MegaRAID 卡的物理机 kdump 无法生成 vmcore

问题现象

部署好 kdump 服务后，手动执行 `echo c > /proc/sysrq-trigger` 命令或由于 kernel 故障导致 kernel 宕机，触发 kdump 启动 second kernel 过程中，MegaRAID 驱动报错 “BRCM

Debug mfi stat 0x2d, data len requested/completed 0x200/0x0” ，报错信息如下图，最终导致无法生成 vmcore。

原因分析

由于默认配置了 reset_devices 启动参数，second kernel 启动过程中会触发设备复位 (reset_devices) 操作，设备复位操作导致 MegaRAID 控制器或磁盘状态故障，转储 vmcore 文件时访问 MegaRAID 卡的磁盘报错，进而无法生成 vmcore。

解决方法

在物理机 etc/sysconfig/kdump 文件中将 second kernel 默认启动参数 reset_devices 删除，可以规避 second kernel 启动过程中由于 MegaRAID 卡驱动复位设备所致 IO 请求未完成问题，以成功生成 vmcore。