1. 1
    a. 128
        i. - El valor 128 en hexadecimal es 10000000
        ii. - Los bits 1000 equivalen a 8
        iii. - Los bits 0000 equivalen a 0
        iv. - El valor 128 en hexadecimal es 80
    b. 16,384
        i. - El valor 16384 en hexadecimal es 0100000000000000
        ii. - Los bits 0100 equivalen a 4
        iii. - Los bits 0000 equivalen a 0
        iv. - Los bits 0000 equivalen a 0
        v. - Los bits 0000 equivalen a 0
        vi. - El valor 16384 en hexadecimal es 4000
    c. 4095
        i. - El valor 4095 en hexadecimal es 111111111111
        ii. - Los bits 1111 equivalen a F
        iii. - Los bits 1111 equivalen a F
        iv. - Los bits 1111 equivalen a F
        v. - El valor 4095 en hexadecimal es FFF
    d. 12334
        i. - El valor 12334 en hexadecimal es 0011000000101110
        ii. - Los bits 0011 equivalen a 3
        iii. - Los bits 0000 equivalen a 0
        iv. - Los bits 0010 equivalen a 2
        v. - Los bits 1110 equivalen a E
        vi. - El valor 12334 en hexadecimal es 302E
    e. 65536
        i. - El valor 65536 en hexadecimal es 0001000000000000000
        ii. - Los bits 0001 equivalen a 1
        iii. - Los bits 0000 equivalen a 0
        iv. - Los bits 0000 equivalen a 0
        v. - Los bits 0000 equivalen a 0
        vi. - Los bits 0000 equivalen a 0
        vii. - El valor 65536 en hexadecimal es 10000
2. 2
    a. 1001 1001
        i. - Efectuar: 1 x (2 ** 7) + 0 x (2 ** 6) + 0 x (2 ** 5) + 1 x (2 ** 4) + 1 x (2 ** 3) + 0 x (2 ** 2) + 0 x (2 ** 1) + 1 x (2 ** 0)
        ii. - Efectuar: 128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1
        iii. - El valor binario de 10011001 en decimal es a 153
    b. 0100 0010
        i. - Efectuar: 0 x (2 ** 7) + 1 x (2 ** 6) + 0 x (2 ** 5) + 0 x (2 ** 4) + 0 x (2 ** 3) + 0 x (2 ** 2) + 1 x (2 ** 1) + 0 x (2 ** 0)
        ii. - Efectuar: 0 + 64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0
        iii. - El valor binario de 01000010 en decimal es a 66
    c. 1101 1100
        i. - Efectuar: 1 x (2 ** 7) + 1 x (2 ** 6) + 0 x (2 ** 5) + 1 x (2 ** 4) + 1 x (2 ** 3) + 1 x (2 ** 2) + 0 x (2 ** 1) + 0 x (2 ** 0)

ii. - Efectuar: 128 + 64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0
iii. - El valor binario de 11011100 en decimal es a 220

d. 1111 1111
i. - Efectuar: 1 x (2 ** 7) + 1 x (2 ** 6) + 1 x (2 ** 5) + 1 x (2 ** 4) + 1 x (2 ** 3) + 1 x (2 ** 2) + 1 x (2 ** 1) + 1 x (2 ** 0)
ii. - Efectuar: 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1
iii. - El valor binario de 11111111 en decimal es a 255

e. 1100 0011
i. - Efectuar: 1 x (2 ** 7) + 1 x (2 ** 6) + 0 x (2 ** 5) + 0 x (2 ** 4) + 0 x (2 ** 3) + 0 x (2 ** 2) + 1 x (2 ** 1) + 1 x (2 ** 0)
ii. - Efectuar: 128 + 64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1
iii. - El valor binario de 11000011 en decimal es a 195

3. 3

a. 1110 0110
i. - Los bits 1110 equivalen a E
ii. - Los bits 0110 equivalen a 6
iii. - El valor 11100110 en hexadecimal es E6

b. 0100 0010
i. - Los bits 0100 equivalen a 4
ii. - Los bits 0010 equivalen a 2
iii. - El valor 01000010 en hexadecimal es 42

c. 0111 1111
i. - Los bits 0111 equivalen a 7
ii. - Los bits 1111 equivalen a F
iii. - El valor 01111111 en hexadecimal es 7F

d. 1011 1001
i. - Los bits 1011 equivalen a B
ii. - Los bits 1001 equivalen a 9
iii. - El valor 10111001 en hexadecimal es B9

e. 0110 1001
i. - Los bits 0110 equivalen a 6
ii. - Los bits 1001 equivalen a 9
iii. - El valor 01101001 en hexadecimal es 69

4. 4

a. 0ABCD
i. - El valor 0 hexadecimal en binario es 0000
ii. - El valor A hexadecimal en binario es 1010
iii. - El valor B hexadecimal en binario es 1011
iv. - El valor C hexadecimal en binario es 1100
v. - El valor D hexadecimal en binario es 1101
vi. - El valor final es 00001010101111001101

b. 0DEAD
i. - El valor 0 hexadecimal en binario es 0000
ii. - El valor D hexadecimal en binario es 1101
iii. - El valor E hexadecimal en binario es 1110
iv. - El valor A hexadecimal en binario es 1010
v. - El valor D hexadecimal en binario es 1101
vi. - El valor final es 00001101111010101101

c. 0BAD
   i. - El valor 0 hexadecimal en binario es 0000
   ii. - El valor B hexadecimal en binario es 1011
   iii. - El valor A hexadecimal en binario es 1010
   iv. - El valor D hexadecimal en binario es 1101
   v. - El valor final es 0000101110101101
d. 0BEEF
   i. - El valor 0 hexadecimal en binario es 0000
   ii. - El valor B hexadecimal en binario es 1011
   iii. - El valor E hexadecimal en binario es 1110
   iv. - El valor E hexadecimal en binario es 1110
   v. - El valor F hexadecimal en binario es 1111
   vi. - El valor final es 00001011111011101111
e. 9876
   i. - El valor 9 hexadecimal en binario es 1001
   ii. - El valor 8 hexadecimal en binario es 1000
   iii. - El valor 7 hexadecimal en binario es 0111
   iv. - El valor 6 hexadecimal en binario es 0110
   v. - El valor final es 1001100001110110

5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10
11. 11
12. 12
13. 13

a. 0DAD
   i. - El valor 9 hexadecimal en binario es 1001
   ii. - El valor 8 hexadecimal en binario es 1000
   iii. - El valor 7 hexadecimal en binario es 0111
   iv. - El valor 6 hexadecimal en binario es 0110
   v. - Los 16 bits es 1001100001110110
   vi. - Se invierten a 0110011110001001
   vii. - Se suma 1, entonces es 110011110001010
   viii. - El complemento a dos de 1001100001110110 es 110011110001010
b. 45
   i. - El valor 0 hexadecimal en binario es 0000
   ii. - El valor 0 hexadecimal en binario es 0000
   iii. - El valor 4 hexadecimal en binario es 0100
   iv. - El valor 5 hexadecimal en binario es 0101
   v. - Los 16 bits es 0000000001000101
   vi. - Se invierten a 1111111110111010
   vii. - Se suma 1, entonces es 1111111110111011
   viii. - El complemento a dos de 0000000001000101 es 1111111110111011
c. 334
   i. - El valor 0 hexadecimal en binario es 0000

ii. - El valor 3 hexadecimal en binario es 0011
iii. - El valor 3 hexadecimal en binario es 0011
iv. - El valor 4 hexadecimal en binario es 0100
v. - Los 16 bits es 0000001100110100
vi. - Se invierten a 1111110011001011
vii. - Se suma 1, entonces es 1111110011001100
viii. - El complemento a dos de 0000001100110100 es 1111110011001100

d. 0ABE
i. - El valor 0 hexadecimal en binario es 0000
ii. - El valor A hexadecimal en binario es 1010
iii. - El valor B hexadecimal en binario es 1011
iv. - El valor E hexadecimal en binario es 1110
v. - Los 16 bits es 0000101010111110
vi. - Se invierten a 1111010101000001
vii. - Se suma 1, entonces es 1111010101000010
viii. - El complemento a dos de 0000101010111110 es 1111010101000010

e. 0ACDB
i. - El valor A hexadecimal en binario es 0000
ii. - El valor C hexadecimal en binario es 1010
iii. - El valor D hexadecimal en binario es 1100
iv. - El valor B hexadecimal en binario es 1101
v. - El valor hexadecimal en binario es 1011
vi. - Los 16 bits es 0000101011001101 1011
vii. - Se invierten a 1111010100110010 0100
viii. - Se suma 1, entonces es 1111010100110010 0101
ix. - El complemento a dos de 0000101011001101 1011 es 1111010100110010 0101

14.