Як забіндити приймач BayckRC ELRS 2.4G з пультом TX12

Коротка інструкція з прив'язки приймача до пульта

Спершу подайте живлення на приймач. Щойно він увімкнеться, світлодіод почне **мигати поодиноко**. Так приймач показує, що він працює, але ще не має зв'язку з пультом.

Щоб перевести приймач у режим бінда, затисніть на ньому кнопку й тримайте її, доки світлодіод не почне **швидко мигати по два рази**. Після цього кнопку можна відпустити: приймач готовий і чекає на сигнал від пульта.

Тепер беріть пульт TX12 і натисніть кнопку **SYS**. Гортайте до вкладки **ExpressLRS** і відкрийте її. Усередині прогорніть меню до пункту **Bind** і натисніть на нього, щоб пульт почав шукати приймач.

Коли бінд пройде успішно, світлодіод на приймачі перестане мигати і буде **світитися постійно**. Це означає, що приймач прив'язаний до пульта і зв'язок встановлено.

Якщо не виходить

Найчастіше причина в тому, що приймач і модуль у пульті прошиті різними версіями ExpressLRS, тож варто переконатися, що обидва на сумісних версіях, наприклад на 3.x. Також бінд кнопкою може не спрацювати, якщо на пульті прописана bind phrase, а на приймачі інша; тоді приймач треба прошити з тією самою фразою. І нарешті, перевірте, що в налаштуваннях моделі на пульті увімкнено модуль ELRS (CRSF).