

I041 循环分式不等式

二级结论

条件

条件 1 (变量正实):

变量 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 均为正实数，并约定 $a_{n+1} = a_1$ 。

结论

结论一 (循环和不等式):

直观描述: 循环分式和不小于变量个数。

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{a_{i+1}} \geq n.$$

推广结论 (三元特例):

直观描述: 三变量循环和至少为 3。

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3.$$

等号/取等条件: 当且仅当所有变量相等，即 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 。三元特例等号成立当且仅当 $a = b = c$ 。

理解说明

一句话直觉 一个“分数”形式的循环求和，其最小值恰好等于循环的“圈数”，本质是均值不等式在对称循环结构中的体现。

核心拆解

要点一 (结构循环):

下标构成闭环 ($a_{n+1} = a_1$)，每个分式是“前一项除以后一项”。

要点二 (目标定值):

不等式右端是常数 n ，即循环的项数，与变量具体大小无关。

几何本质 (轮换对称) 所有变量地位平等，表达式在变量的轮换置换下保持不变 ($a_1 \rightarrow a_2, a_2 \rightarrow a_3, \dots, a_n \rightarrow a_1$)。这种高度对称性导致最小值在完全对称 (所有变量相等) 时取得。

代数意义 (均值放缩) 利用算术-几何平均不等式 (AM-GM) 对 n 个分式的乘积

进行放缩：

$$\frac{a_1}{a_2} \cdot \frac{a_2}{a_3} \cdots \frac{a_n}{a_1} = 1 \leq \left(\frac{\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \cdots + \frac{a_n}{a_1}}{n} \right)^n.$$

开 n 次方后即得结论。

考点价值（不等式工具）

- **考法一（直接应用）**：题目条件或待证式恰好是循环分式和，直接套用结论。
- **考法二（变形构造）**：将非齐次式或复杂分式通过配凑、代换转化为循环分式和结构。

顿悟点 观察式子中所有分子和分母：若将所有分式相乘，分子分母会完全约去，结果为 1。这个“乘积为 1”的特性是连接均值不等式的关键桥梁。

使用场景

- **场景一（证明最值）**：证明形如 “ $\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$ ” 的循环分式最小值问题。
- **场景二（简化复杂式）**：在复杂的多元不等式证明中，识别出局部循环结构并应用此结论进行放缩。

证明

思路提示 利用算术-几何平均不等式（AM-GM），对 n 个正数 $\frac{a_1}{a_2}, \frac{a_2}{a_3}, \dots, \frac{a_n}{a_1}$ 直接应用。因为它们的乘积为 1，由均值不等式可得它们的和至少为 n 。

正式推导

步骤一（构造序列）：

记 $b_i = \frac{a_i}{a_{i+1}}$ ，其中 $i = 1, 2, \dots, n$ ，且 $a_{n+1} = a_1$ 。则 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 均为正实数。

$$b_i > 0 \quad (i = 1, \dots, n).$$

理由：由条件 $a_i > 0$ 可知分式值 $b_i > 0$ 。

步骤二（计算乘积）：

计算这 n 个数的乘积。

$$\begin{aligned} b_1 b_2 \cdots b_n &= \left(\frac{a_1}{a_2} \right) \cdot \left(\frac{a_2}{a_3} \right) \cdots \left(\frac{a_n}{a_1} \right) \\ &= \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{a_2 a_3 \cdots a_n a_1} \\ &= 1. \end{aligned}$$

理由：分子分母中的 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 各出现一次，全部约去。

步骤三（应用均值）：

对 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 应用算术-几何平均不等式（AM-GM）。

$$\frac{b_1 + b_2 + \dots + b_n}{n} \geq \sqrt[n]{b_1 b_2 \dots b_n}.$$

理由：AM-GM 不等式要求所有数为正实数，此处满足。

步骤四（代入化简）：

将乘积 $b_1 b_2 \dots b_n = 1$ 代入右边，并两边乘以 n 。

$$\begin{aligned} \frac{b_1 + b_2 + \dots + b_n}{n} &\geq \sqrt[n]{1} = 1, \\ \therefore b_1 + b_2 + \dots + b_n &\geq n. \end{aligned}$$

理由：1 的 n 次方根仍为 1，不等式方向不变。

步骤五（还原变量）：

将 b_i 代回原分式形式。

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{a_{i+1}} = b_1 + b_2 + \dots + b_n \geq n.$$

理由：这是 b_i 的定义。

步骤六（分析取等）：

在 AM-GM 不等式中，等号成立当且仅当 $b_1 = b_2 = \dots = b_n$ 。

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{a_2}{a_3} = \dots = \frac{a_n}{a_1}.$$

理由：均值不等式取等条件要求所有数相等。由这些等式可递推得 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 。反之，若所有 a_i 相等，显然等号成立。

结论回扣 因此，对于任意 n 个正实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，在约定 $a_{n+1} = a_1$ 下，必有 $\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{a_{i+1}} \geq n$ ，且等号当且仅当所有变量相等时成立。特例 $n = 3$ 即得 $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3$ ，等号当且仅当 $a = b = c$ 。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知 $x, y, z > 0$ ，求证： $\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$ 。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察待证式，它是三个正数 x, y, z 的循环分式和，恰好对应定理中 $n = 3$ 的情形。

理由：分式依次为 $\frac{x}{y}, \frac{y}{z}, \frac{z}{x}$ ，下标构成循环 $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ 。

第二步（直接应用）：

根据循环分式不等式（三元特例），立即有

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3.$$

理由：定理结论的直接代入。

第三步（说明取等）：

等号成立的条件是 $x = y = z$ 。

理由：定理指出，等号当且仅当三个变量相等。

关键结论： 对于任意正实数 x, y, z ，恒有 $\frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x} \geq 3$ ，等号成立当且仅当 $x = y = z$ 。

例 2（稍变形）

题目： 设 $a, b, c > 0$ ，求证： $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$ 。（提示：先利用不等式 $\frac{a}{b+c} \geq \frac{2a}{a+b+c}$ ）

解题步骤：

第一步（初步放缩）：

对每一项应用给定提示的不等式。

$$\begin{aligned} \frac{a}{b+c} &\geq \frac{2a}{a+b+c}, \\ \frac{b}{c+a} &\geq \frac{2b}{a+b+c}, \\ \frac{c}{a+b} &\geq \frac{2c}{a+b+c}. \end{aligned}$$

理由：因为 $a+b+c > a$ ，所以 $\frac{a}{b+c} \geq \frac{a}{a+b+c}$ 不充分，提示给出了更强的系数 2，可由 $\frac{a}{b+c} = \frac{a}{b+c}$ 和 $\frac{2a}{a+b+c}$ 通分比较得到。

第二步（求和得新式）：

将三个不等式相加。

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{2a+2b+2c}{a+b+c} = 2.$$

理由：同分母 $a+b+c$ ，分子相加为 $2(a+b+c)$ 。

但此结果 ≥ 2 比目标 $\geq \frac{3}{2}$ 更强，说明提示放缩过强。实际上，经典证法（Nesbitt 不等式）需另寻他路。我们换一种与循环分式相关的思路。

第三步（对称化处理）：

考虑对称化：令 $S = a + b + c$ ，则 $b + c = S - a$ 。原式可写为

$$\frac{a}{S-a} + \frac{b}{S-b} + \frac{c}{S-c}.$$

理由：统一分母为 S 减去分子，形式更对称。

第四步（构造循环和）：

尝试证明 $\frac{a}{S-a} + \frac{b}{S-b} + \frac{c}{S-c} \geq \frac{3}{2}$ 。

利用换元：设 $x = S - a, y = S - b, z = S - c$ ，则 $x, y, z > 0$ 且 $x + y + z = 2S$ 。

理由： $a = S - x$ ，代入原式变为 $\frac{S-x}{x} + \frac{S-y}{y} + \frac{S-z}{z} = \left(\frac{S}{x} + \frac{S}{y} + \frac{S}{z}\right) - 3$ 。

第五步（应用循环不等式）：

注意到 $\frac{S}{x} = \frac{y+z}{x}$ （因为 $S = x + y + z$ ），原不等式等价于

$$\frac{y+z}{x} + \frac{z+x}{y} + \frac{x+y}{z} \geq 6.$$

理由：将 $\frac{S}{x} + \frac{S}{y} + \frac{S}{z} \geq \frac{9}{2}$ 转化为上述形式。而

$$\frac{y+z}{x} + \frac{z+x}{y} + \frac{x+y}{z} = \left(\frac{y}{x} + \frac{z}{x}\right) + \left(\frac{z}{y} + \frac{x}{y}\right) + \left(\frac{x}{z} + \frac{y}{z}\right),$$

重组得

$$\left(\frac{y}{x} + \frac{x}{y}\right) + \left(\frac{z}{y} + \frac{y}{z}\right) + \left(\frac{x}{z} + \frac{z}{x}\right) \geq 2 + 2 + 2 = 6.$$

理由：每一对括号内均可用基本不等式 $\frac{u}{v} + \frac{v}{u} \geq 2$ ($u, v > 0$) 得到最小值 2。这正是循环分式不等式在 $n = 2$ 时的特例。

关键结论：通过拆项和基本不等式，最终证得 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$ ，且等号当 $a = b = c$ 时成立。本题展示了如何将非标准循环式拆解为多个循环分式结构。

易错提醒**易错点一（忽略正数条件）**

未验证变量为正实数就直接套用结论。

正确理解（前提必验）：

定理成立的前提是 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ 。若变量可为负或零，结论不成立。

错因分析（条件缺失）：

均值不等式（AM-GM）仅适用于正实数，忽略前提会导致错误结论。

易错点二（循环结构误判）

将非循环的分式和误判为循环结构。例如， $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d}$ （ d 与 a 无关）不是循环和。

正确理解（下标闭环）：

必须满足 $a_{n+1} = a_1$ ，即最后一个分式的分母是第一个分式的分子。

错因分析（定义混淆）：

混淆了“轮换对称”与“循环和”的定义，后者要求严格的闭环。

易错点三（取等条件漏解）

仅写出部分取等条件，例如在 $n = 3$ 时只写出 $a = b$ ，未写出 $b = c$ 。

正确理解（全部相等）：

等号成立的充要条件是所有变量相等，即 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 。

错因分析（条件递推不全）：

由 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{a_2}{a_3} = \dots = \frac{a_n}{a_1}$ 应递推出全部相等，不能只推出相邻相等。

结论小结

一句话核心 正实数循环分式之和，最小值等于循环的项数，当且仅当所有数相等时取到最小值。

使用条件

- 条件 1（变量全正）：所有涉及的变量必须是正实数。
- 条件 2（结构循环）：分式序列必须构成闭环，即最后一个分式的分母等于第一个分式的分子。

关键提醒

- 易错点（前提验证）：使用前务必检查变量正负与结构循环性，两者缺一不可。
- 检查项（取等条件）：最小值取到时，所有变量一定相等，这是等号成立的唯一情况。