

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control
Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête
chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

الدليل المستوى 2 § 5 — Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right
Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de
la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

الدليل المستوى 2 § 5.1 — L'onglet Wafer Cam (صفحة 26)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des
puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau
motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

الدليل المستوى 1 § 2.3 — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- نفرة لإخراج الحامل، ونفرة لإعادة تحميله: Change Wafer.
- اتجاه وضع الشريحة الفعلي مدار 90 درجة عكس عقارب الساعة مقارنة بعرض الرقاقة — الخطأ الكلاسيكي للمبتدئ.
- الرقاقة ملصقة على غشاء مرن مشدود على إطار، موضوع على حامل متحرك على X و Y.

أخطاء شائعة

- ✗ سحق الرقاقة بدل وضعها على سندها: وهو أكثر الأخطاء شيوعاً.
- ✗ تركيب الشريحة باتجاه خاطئ: فالاتجاه الحقيقي على 90 درجة من عرض الرقاقة.
- ✗ تغيير الحامل دون نزع الرقاقة أولاً.

قائمة التحقق

- ☐ الرقاقة مستقرة على سندها ولا شيء يبرز.
- ☐ الشد خفيف: لا تسقط ولا تسحق.
- ☐ اتجاه الشريحة يوافق فتحة الهوائي.

للحفظ

تستقر الرقاقة على سندها: ولا تسحق أبداً. وهنا يخطئ أكثر المبتدئين.