

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control
Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex...

الدليل المستوى 2 § 5.1 — Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right
Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent...

الدليل المستوى 2 § 5.1 — L'onglet Wafer Cam (صفحة 26)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

الدليل المستوى 1 § 2.3 — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8) Module C

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- إطار الرقاقة له أركان مقطوعة: لا تسمح إلا باتجاه تركيب واحد، وهو عكس الاتجاه الذي يتبادر إلى الذهن.
- يرفع الحامل قبل إدخاله، ثم يشد باليد. والرقاقة المحشورة أو المسحوقة رقاقة ضائعة.

أخطاء شائعة

- ✗ تركيب الإطار بالاتجاه الذي يتبادر إلى الذهن: فالأركان المقطوعة تفرض العكس.
- ✗ إدخال الحامل دون رفعه: فتنتثر الرقاقة وقد تتلف.
- ✗ الشد بأداة: فاليد تكفي.

قائمة التحقق

- ☐ الأركان المقطوعة مقابل أسنانها.
- ☐ الإطار مدفوع حتى القاع.
- ☐ رفع الحامل قبل إدخاله.
- ☐ الشد باليد، وأطلق Load.

للحفظ

الأركان المقطوعة لا تسمح إلا باتجاه واحد — عكس البديهية — والحامل يرفع دائما قبل إدخاله.