

وصلات الشريحة، ولماذا تلزم إدارة الحامل بإعادة النموذج

المرحلة 10.C · نموذج الشريحة وحساب خطوة الشرائح · الدرس 100 من 125 · 4 د 10 ث
تغيير الرقاقة، توجيه الخريطة، حساب خطوة الشرائح



الهدف

معرفة الوصلات التي تهم، وإعادة النموذج بعد إدارة الحامل.

باختصار

إلا إذا اقتضى المنتج اتجاهها. أما النموذج فلا يتبع: فهو يجد الشريحة لكن المركز المحسوب يقع في الأعلى. ولا مخرج إلا اثنان — إعادة الحامل، أو إعادة النموذج. بعد دوران 180 درجة يتغير مظهر وصلتي الشريحة الصغيرتين — لكن الوصلتين المفيدتين هما اليسرى واليمنى ولم تتغيرا: فالأمر يمر،

الخطوات المشروحة

1. بعد الدوران، التحقق من بقاء اتجاه الشريحة مقبولا.
2. حفظ أن الوصلتين المفيدتين هما اليسرى واليمنى.
3. وإن اقتضى المنتج اتجاهها بعينه للوصلتين الصغيرتين، فمطابقتها.
4. اختبار النموذج: فهو يجد الشريحة لكن المركز منزاح إلى الأعلى.
5. إعادة النموذج مع إزالة التفاصيل الصغيرة غير الموثوقة.
6. التأكد من وقوع الصليب في الوسط، ثم إعادة الحساب: فتمر التسع.
7. التأكيد ثم الحفظ — وإلا ضاع العمل كله.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_10C_1: نموذج الشريحة وحساب خطوة الشرائح · الدرس 100 من 125 · 4 د 10 ث.

فيديو Etape_10C_1

فيديو Etape_10C_1: نموذج الشريحة وحساب خطوة الشرائح · الدرس 100 من 125 · 4 د 10 ث.

فيديو Etape_10C_1

فيديو Etape_10C_1: نموذج الشريحة وحساب خطوة الشرائح · الدرس 100 من 125 · 4 د 10 ث.

فيديو Etape_10C_1

فيديو Etape_10C_2: نموذج الشريحة وحساب خطوة الشرائح · الدرس 100 من 125 · 4 د 10 ث.

فيديو Etape_10C_2

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Chip spacing Paramètres du logiciel — Machine RFID Flip-Chip TTA

الدليل المستوى 2 § 5.3 Le calcul du pas des puces (صفحة 29)

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.

الدليل المستوى 2 § 4.1 La méthode, en quatre gestes (صفحة 21)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control

Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

الدليل المستوى 2 § 5 Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- وصلات الشريحة المفيدة هي اليسرى واليمنى. ودوران الحامل يغير المظهر دون أن يضر بالضرورة — إلا إذا اقتضى المنتج اتجاهها بعينه.
- إدارة الحامل تفسد النموذج: فهو يجد الشريحة لكن المركز المحسوب منزاح. ولا مخرج إلا اثنان — إعادة الحامل، أو إعادة النموذج.
- الحفظ بعد الحساب. وبدونه يضيع عمل النموذج كله عند أول توقف.

أخطاء شائعة

- ✗ الظن أن النموذج يتبع دوران الحامل: فهو لا يتبع.
- ✗ الاكتفاء برؤية الشريحة موجودة دون النظر إلى موضع المركز.
- ✗ نسيان الحفظ بعد الحساب.

قائمة التحقق

- ☐ اتجاه الوصلات يوافق المنتج.
- ☐ صليب النموذج يقع في وسط الشريحة.
- ☐ تتجش الشبكة التساعية من أول مرة.
- ☐ حفظت النتيجة.

للحفظ

إدارة الحامل تفسد النموذج: فهو يجد الشريحة لكن المركز منزاح. فنعيد النموذج ونحفظ.