

بعد كل توقف: إعادة تصريف الغراء قبل الانطلاق

المرحلة 5.C • إعدادات وضع الغراء وفحص نقطة الغراء • الدرس 48 من 125 • 1 د 31 ث
وضع الغراء: الموضع، ثم نموذج الرؤية



الهدف

إعادة تصريف الغراء بعد كل توقف، وقراءة ما يخرج.

باختصار

ونحكم بما يخرج. فخرج الغراء بوضوح يعني ألا انسداد. وعندها فقط نعود إلى النقطة الواحدة. وبلا هذا الفحص ننتقل ولا نودع شيئاً، ولا نكتشف ذلك إلا بعد حين. كل توقف في الإنتاج لمعالجة مشكلة أخرى يعرض الغراء للجفاف في الفوهة. وقبل الانطلاق نصرف: نفث متصل، ومسح، وتصريف —

الخطوات المشروحة

1. قبل استئناف الالتقاط، تذكر الوقت الذي مضى في التوقف.
2. فتح التوزيع وإخراج الفوهة.
3. إدخال القيمة، ثم الاتجاه يساراً.
4. التحويل إلى النفث المتصل.
5. المسح ثم إعادة التصريف.
6. الحكم: فإن خرج الغراء بوضوح فلا انسداد.
7. العودة إلى النقطة الواحدة.
8. الخروج من الشاشة — ضغطتان لا واحدة.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_5C_1: Disp

فيديو Etape_5C_1

فيديو Etape_5C_2: Disp Time

فيديو Etape_5C_2

فيديو Etape_5C_2: Disp Time

فيديو Etape_5C_2

فيديو Etape_5C_2: Disp Time

فيديو Etape_5C_2

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 — Dépose de colle — Module B (صفحة 7)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- نحول إلى النفث المتصل، ونمسح، ونصرف — ونحكم بما يخرج. فخرج الغراء بوضوح يعني أن الفوهة غير مسدودة. وعندها فقط نعود إلى النقطة الواحدة.
- لمعالجة مشكلة أخرى يعرض الغراء للجفاف في الفوهة. وعند التشغيل لا يكون الفحص اختياريًا: فبدونه ننطلق ولا نودع شيئًا، ولا نكتشف ذلك إلا بعد حين. كل توقف في الإنتاج

أخطاء شائعة

- ✗ الانطلاق دون تصريف بعد توقف طويل.
- ✗ نسيان العودة إلى النقطة الواحدة بعد النفث المتصل.
- ✗ الحكم دون النظر إلى ما يخرج من الفوهة.

قائمة التحقق

- ☐ أجري التصريف قبل الاستئناف.
- ☐ يخرج الغراء بوضوح.
- ☐ عاد الوضع إلى النقطة الواحدة.
- ☐ أغلقت شاشة التوزيع.

للحفظ

بعد كل توقف نصرف وننظر إلى خروج الغراء. وإلا أنتجنا دون أن نودع شيئًا.