

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

الدليل المستوى 2 § 3.2 — Les axes, module par module (صفحة 18)

Outputs & combined operations À droite de ces onglets, une colonne de boutons commande directement les électrovannes et les voyants. Ils servent aux essais, machine à l'arrêt. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S A / B Flip Vac On / Off Met ou coupe le vide des buses du flip....

الدليل المستوى 2 § 3.3 — Les sorties et les opérations combinées (صفحة 19)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

الدليل المستوى 1 § 2.4 — Prise et retournement (flip) (Module D) (صفحة 9)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- كل ما خلفه: فتوب داكن يعتم الصورة ويخفي حد الإبرة. وقطعة قماش بيضاء أو فاتحة تشد خلفية تكفي لجعل العرض صالحا — وهو ضبط إضاءة لا ضبط آلة. العدسة المتجهة نحو المشغل تلتقط

أخطاء شائعة

- ✗ البحث عن الخلل في إضاءة الآلة وهو خلف المشغل.
- ✗ ضبط المواضع على عرض أشد عتمة من أن يحكم عليه.

قائمة التحقق

- ☐ العروض الأربعة مفتوحة وواضحة.
- ☐ ولا واحد منها يميل إلى السواد.
- ☐ وضعت خلفية فاتحة خلف الآلة.

لحفظ

العرض شديد العتمة ليس عيبا في الآلة: بل هو ما يقع خلف العدسة.