

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

الدليل المستوى 1 § 2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

الدليل المستوى 2 § 3.2 — Les axes, module par module (صفحة 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

الدليل المستوى 1 § 2.4 — (Module D — Prise et retournement (flip — 9) (صفحة 9)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- دوران القلاب إلى الانتظار وإلى الصفر، والإبرة مرفوعة: ولا يركب الغطاء إلا بعد ذلك، على آلة ساكنة.
- يد تدفع النابض وتسنده، والأخرى تبرم. والنابض المفلت يقفز ويضيع — وفي هذه الآلة، القطعة الساقطة يطول البحث عنها.

أخطاء شائعة

- ✗ تركيب الغطاء قبل إعادة الآلة إلى وضع السكون.
- ✗ البرم بيد واحدة: فينطلق النابض ويصعب العثور عليه.

قائمة التحقق

- ☐ القلاب في الانتظار وعلى الصفر.
- ☐ الإبرة مرفوعة.
- ☐ برم الغطاء بيدين.
- ☐ النابض في موضعه.

للحفظ

الآلة ساكنة أولاً، ثم الغطاء — وبيدين دائماً.