

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.
Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

الدليل المستوى 1 § 2.4 — Prise et retournement (flip) (Module D) (صفحة 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse....

الدليل المستوى 2 § 2.4 — le retournement — Groupe « Flip Params » (صفحة 13)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- ترتيب مفروض: من الأعلى إلى الأسفل للمحور Y، ومن الأسفل إلى الأعلى للمحور X. لا تخلط القيم بين المواضع أبداً.
- الموضع الحالي — هذه القيمة نقرؤها ثم ننسخها في حقل الموضع Cur Pos.

أخطاء شائعة

- ✗ خلط القيم بين المواضع A1 و B1 و A2 و B2.
- ✗ نسيان أن الصورة معكوسة فيصح في الاتجاه الخطأ.
- ✗ الخروج دون تخصيص: فلا يحفظ الضبط.

قائمة التحقق

- ☐ ضبط المحور Y قبل المحور X.
- ☐ الأعضاء الثلاثة على خط واحد.
- ☐ نقر «تخصيص»: وحفظ A1.

للحفظ

المحور Y يحرك الأسفل، والمحور X يحرك الأعلى. ولا يحفظ شيء ما لم يخصص.