

Sortir le plateau de puces : son numéro, et les gestes qui l'abîment

Étape 10.A · Changer le wafer (Change Wafer) · Leçon 82 sur 125 · 2 min 08 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces



Objectif

Sortir le plateau de puces sans l'abîmer, et relever son numéro.

En deux mots

On attend que le plateau soit complètement sorti et descendu avant de desserrer, puis on le soulève sans le coincer. Un plateau entamé porte des puces déjà prélevées : le brusquer, c'est perdre celles qui restent. Son numéro est gravé à deux endroits, dont le dos — c'est lui qui désignera plus tard la bonne cartographie.

Les étapes expliquées

1. Faire ressortir le plateau, puis retirer le plateau de puces.
2. Attendre qu'il soit complètement sorti et descendu.
3. Desserrer seulement à ce moment-là.
4. Soulever le plateau de puces avec précaution.
5. Repérer le numéro de plateau, lisible à deux endroits.
6. Le retourner pour le lire au dos.
7. Le poser sur le côté, sans le toucher plus que nécessaire.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_10A_1

La direction réelle de pose de la puce est tournée de 90° dans le sens antihoraire par rapport à la vue wafer — l'erreur classique du débutant.

Vidéo Etape_10A_1

Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y.

Vidéo Etape_10A_1

Change Wafer : sort ou rentre le plateau porte-wafer.

Vidéo Etape_10A_2

Ce qu'en dit le guide

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

Points techniques, valeurs et sécurité

- On attend qu'il soit complètement sorti et descendu avant de desserrer, et on le soulève sans le coincer. Un plateau entamé porte des puces déjà prélevées : le brusquer, c'est perdre celles qui restent.
- Il est gravé à deux endroits, dont le dos. C'est lui qui désignera plus tard la bonne cartographie : sans lui, impossible de savoir quelle carte charger.

Erreurs fréquentes

- ✗ Desserrer avant que le plateau soit descendu.
- ✗ Forcer ou coincer le plateau en le soulevant.
- ✗ Le poser sans avoir noté son numéro.

Checklist

- ☐ Le plateau était complètement sorti et descendu avant le desserrage.
- ☐ Il a été soulevé sans forcer.
- ☐ Son numéro a été relevé.
- ☐ Il est posé à part, à l'abri.

À retenir

Le numéro du plateau désigne la cartographie. Sans lui, impossible de savoir quelle carte charger.