

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

الدليل المستوى 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

الدليل المستوى 2 §3.2 — Les axes, module par module (صفحة 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

الدليل المستوى 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip (صفحة 9)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- Die Blow Time: مدة نفخة فصل الشريحة لحظة وضعها
- عند الشك نتوقف. الأجزاء الساخنة أو المضغوطة أو تحت التفريغ لا تغفر الارتجال.

أخطاء شائعة

- ✗ ترك رأس غير مشدود: فيطير عند أول نفخة، ويعاد كل شيء.
- ✗ البقاء بجانب الرأس أثناء دورة بعد تركيب مشكوك فيه: فالقطة المقنوفة قد تصيب.
- ✗ تغيير واحد من الأربعة فقط.

قائمة التحقق

- ☐ غيرت الرؤوس الأربعة.
- ☐ كل مدفوع حتى القاع ومشدود بإحكام.
- ☐ لا أحد يقف بجانبها في الدورة الأولى.

للحفظ

الرأس غير المشدود يقذف بنفخ الهواء: وتلك مسألة سلامة لا مسألة إتقان.