

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.
Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

الدليل المستوى 1 §2.4 — Prise et retournement (flip) (Module D — (صفحة 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse....

الدليل المستوى 2 §2.4 — le retournement — Groupe « Flip Params » (صفحة 13)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- تعداد المحاذاة لكل موضع من المواضع الأربعة A1 و B1 و A2 و B2.

أخطاء شائعة

- ✗ نسخ قيم موضع إلى آخر: فهي غير متبادلة.
- ✗ التوقف بعد موضعين: فالأربعة يجب ضبطها.

قائمة التحقق

- ☐ ضبطت المواضع الأربعة A1 و B1 و A2 و B2.
- ☐ أكد كل موضع قبل الانتقال إلى التالي.
- ☐ لم تنسخ قيمة من موضع إلى آخر.

للحفظ

أربعة مواضع وأربعة ضبطات منفصلة. ولا تنسخ القيم من موضع إلى آخر أبدا.