

Monter le wafer : les deux méplats, le plateau, puis Load

Étape 10.A · Changer le wafer (Change Wafer) · Leçon 69 sur 108 · 1 min 59 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces



Objectif

Monter le wafer dans le bon sens et le charger sans jamais l'écraser.

En deux mots

Le cadre du wafer porte des coins coupés : ils n'autorisent qu'un seul sens, et c'est l'inverse de celui qui vient naturellement. On aligne, on pousse jusqu'au fond, on pose le plateau dans la deuxième fente en le soulevant, on serre à la main, puis on clique sur Load et on suit l'entrée à la caméra.

Les étapes expliquées

1. Le plateau sort, puis descend : on attend.
2. Repérer les deux coins coupés du cadre : par défaut ils regardent vers nous, il faut le monter à l'envers.
3. Aligner les encoches et pousser jusqu'au fond.
4. Poser le plateau dans la deuxième fente, en le soulevant : c'est lui qui porte le wafer.
5. Serrer à la main, puis cliquer sur Load dans le logiciel.
6. Suivre l'entrée à la caméra jusqu'à ce qu'il soit rentré.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_10A_1

La direction réelle de pose de la puce est tournée de 90° dans le sens antihoraire par rapport à la vue wafer — l'erreur classique du débutant.

Vidéo Etape_10A_1

Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y.

Vidéo Etape_10A_1

Change Wafer : sort ou rentre le plateau porte-wafer.

Vidéo Etape_10A_2

Ce qu'en dit le guide

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Le cadre du wafer porte des coins coupés : ils ne laissent qu'un seul sens de montage, et ce sens est l'inverse de celui qui vient naturellement.
- Le plateau se soulève avant d'être engagé, puis se serre à la main. Un wafer coincé ou écrasé est un wafer perdu.

Erreurs fréquentes

- ✗ Monter le cadre dans le sens qui vient naturellement : les coins coupés imposent l'inverse.
- ✗ Engager le plateau sans l'avoir soulevé : le wafer force et peut s'abîmer.
- ✗ Serrer à l'outil : la main suffit.

Checklist

- ☐ Les coins coupés sont en face de leurs encoches.
- ☐ Le cadre est poussé jusqu'au fond.
- ☐ Le plateau a été soulevé avant d'être engagé.
- ☐ Le serrage est fait à la main, et Load est lancé.

À retenir

Les coins coupés n'autorisent qu'un seul sens — l'inverse du réflexe — et le plateau se soulève toujours avant d'être engagé.