AMD : délai d'expiration du pilote, réinitialisation WattMan et amdkmdag

Identifiant : GPU-047 — Famille d'équipements : AMD_Radeon_RX — Accès : techniciens, responsables

Symptômes

Écran noir bref, retour au bureau, jeux qui se ferment, message indiquant que les réglages par défaut de Radeon WattMan ont été restaurés à la suite d'une défaillance inattendue du système. L'observateur d'événements peut contenir une entrée Display 4101 mentionnant amdkmdag (ou atikmdag sur d'anciens pilotes).

Causes fréquentes

- Undervolting ou overclocking trop agressif dans AMD Software (Adrenalin).
- Profil de réglage mémoire (fréquence ou timings rapides) instable.
- Pilote corrompu après une mise à jour interrompue.
- Alimentation insuffisante ou câbles 8 broches en guirlande sur une carte puissante.
- Configuration multi-écrans avec fréquences différentes (fréquence mémoire qui reste élevée au repos ou scintillement).
- Défaut matériel naissant : VRAM, VRM, liaison PCIe.

Procédure

- Dans AMD Software, réinitialiser les réglages de performance et désactiver les profils personnalisés.
- Réinstaller en choisissant la réinitialisation d'usine proposée par l'installeur ; en cas d'échec, DDU en mode sans échec.
- Tester une version de pilote précédente connue stable.
- Vérifier câbles, alimentation et températures sous charge.
- Désactiver temporairement les fonctions expérimentales et les superpositions.
- Noter le jeu ou l'application en cause, la température et la puissance au moment du plantage.

Tableau de référence

Symptôme	Piste principale	Document lié
WattMan restauré après plantage	Réglages instables	GPU-036
Écran noir sur un seul jeu	Pilote ou jeu	GPU-055
Scintillement multi-écrans au repos	Fréquences d'écrans, câble	GPU-056
Plantages généralisés	Alimentation ou matériel	GPU-058

Compléments techniques

Le message de réinitialisation de WattMan signifie que le pilote AMD a rétabli ses réglages par défaut après un arrêt anormal. Ce n'est pas une panne mais un effet protecteur : le système rétablit des réglages sûrs pour éviter une boucle d'instabilité.

- Les cartes Radeon récentes autorisent des réglages automatiques de tension et de fréquence ; leur combinaison avec des réglages manuels peut devenir instable.
- Le comportement des fréquences mémoire en configuration multi-écrans peut varier selon les pilotes ; des mises à jour de pilote le corrigent parfois.
- Pour AMD sous Windows, l'observateur d'événements et AMD Software conservent des journaux utiles.
- Les cartes à plusieurs connecteurs 8 broches doivent être alimentées par des câbles distincts.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — WattMan restauré après plantage de jeu. Le profil d'undervolting est trop agressif ; retour aux valeurs d'origine.

Scénario 2 — Scintillement en double écran. L'un des écrans est à 144 Hz et l'autre à 60 Hz. Harmoniser les fréquences ou mettre à jour le pilote.

Scénario 3 — Plantages après mise à jour. Retour à une version précédente et réinstallation propre.

Erreurs fréquentes et précautions

- Conserver un profil instable.
- Négliger l'alimentation.
- Utiliser un pilote destiné à une autre série de cartes.
- Appliquer plusieurs réglages à la fois.

Questions fréquentes

Q : Que fait la réinitialisation WattMan ?
R : Elle rétablit les réglages par défaut.

Q : Est-ce lié à la carte ?
R : Pas nécessairement : réglages, pilote ou alimentation sont plus fréquents.

Q : Comment réinstaller proprement ?
R : Option de réinitialisation d'usine ou DDU.

Références croisées

- GPU-021 — Pilotes AMD Adrenalin : installation et délais d'expiration
- GPU-036 — Overclocking et undervolting : risques et retour aux réglages d'origine
- GPU-050 — AMD Software Adrenalin : erreurs d'installation et d'ouverture
- GPU-058 — Extinctions et redémarrages en charge : alimentation, protections et pics

Contrôle documentaire

Document GPU-047, version 1.0, famille AMD_Radeon_RX. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-047. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Undervolting ou overclocking trop agressif dans AMD Software (Adrenalin).		
2	Profil de réglage mémoire (fréquence ou timings rapides) instable.		
3	Pilote corrompu après une mise à jour interrompue.		
4	Alimentation insuffisante ou câbles 8 broches en guirlande sur une carte puissante.		
5	Configuration multi-écrans avec fréquences différentes (fréquence mémoire qui reste élevée au repos ou scintillement).		
6	Défaut matériel naissant : VRAM, VRM, liaison PCIe.		
7	Dans AMD Software, réinitialiser les réglages de performance et désactiver les profils personnalisés.		
8	Réinstaller en choisissant la réinitialisation d'usine proposée par l'installeur ; en cas d'échec, DDU en mode sans échec.		
9	Tester une version de pilote précédente connue stable.		
10	Vérifier câbles, alimentation et températures sous charge.		
11	Désactiver temporairement les fonctions expérimentales et les superpositions.		
12	Noter le jeu ou l'application en cause, la température et la puissance au moment du plantage.		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	