

iPhoneDuo 产品说明书

版本：V2.1

适用范围：iPhoneDuo 全系列机型

更新日期：2026 年 3 月

一、产品概览

iPhoneDuo 是面向双卡双待用户推出的智能手机，于 2026 年 3 月正式上市。本产品面向需要在工作与生活之间切换、或经常出差旅行的用户群体设计，在保持轻薄机身的同时提供完整的双卡管理与商务功能。

在售机型共三款：iPhoneDuo 标准版（256GB 存储）、iPhoneDuo Pro（512GB 存储）、iPhoneDuo Pro Max（1TB 存储）。三款机型共享同一套 D2 芯片平台与影像系统，主要差异在于屏幕尺寸、电池容量与存储规格。

颜色可选：曜石黑、月光银、暮山紫、深海蓝。其中暮山紫为 Pro 与 Pro Max 专属配色，标准版不提供该颜色。所有配色均采用磨砂玻璃背板，具备一定的抗指纹能力。

官方指导价：标准版 5499 元，Pro 版 6999 元，Pro Max 版 8499 元。以上价格为官方指导价，实际成交价格可能因渠道促销、以旧换新等活动有所不同。

全系支持双实体 SIM 卡与 eSIM 混合使用，最多可同时使用两张卡。用户可以同时插入两张实体 SIM 卡，也可以使用一张实体卡加一张 eSIM 的组合方式。需要注意的是，本机型不支持同时启用两张 eSIM。

定制刻字服务：官方渠道提供背板激光刻字服务，可刻制姓名、字母或简单图案。定制刻字机型属于个性化商品，一经刻字不支持七天无理由退货，请在下单前确认。

二、核心规格

1. 屏幕：6.7 英寸 OLED 屏幕（Pro Max 为 6.9 英寸），分辨率 2796 x 1290（Pro Max 为 2976 x 1380），支持 120Hz 自适应刷新率，峰值亮度 2000 尼特，支持 HDR10 与杜比视界。屏幕表面覆盖新一代强化玻璃，抗跌落能力较上一代提升约 30%。

2. 处理器：D2 芯片，采用 3nm 制程工艺，包含 6 核 CPU（2 个性能核心 + 4 个能效核心）、6 核 GPU，以及内置神经网络引擎，支持本地端侧 AI 推理。内存方面，标准版配备 8GB RAM，Pro 与 Pro Max 配备 12GB RAM。

3. 电池与充电：标准版 4850mAh，Pro 版 5100mAh，Pro Max 版 5400mAh。全系支持 45W 有线快充与 20W

无线充电，兼容 Qi2 标准。使用 45W 及以上功率的原装充电器，约 30 分钟可充至 60%，约 75 分钟可完全充满。

4. 摄像头：后置三摄系统，主摄 5000 万像素（f/1.6 光圈，支持光学防抖）、超广角 1200 万像素（120 度视角）、长焦 1200 万像素，支持 5 倍光学变焦与25 倍数码变焦；前置 1200 万像素，支持自动对焦与人像模式。视频方面支持 4K 60fps 录制与运动模式防抖。

5. 存储：提供 256GB、512GB、1TB 三种容量，均采用高速闪存。本产品不支持扩展存储卡（microSD），请在购买时根据实际需求选择容量。

6. 防护等级：IP68，可在 1.5 米深的水中停留最多 30 分钟。防护能力并非永久有效，随着使用磨损可能下降，且不在保修范围内。

7. 接口：USB-C 接口，支持 USB 3.2 数据传输与视频输出（可外接显示器）。

8. 网络与连接：支持 5G（Sub-6GHz）与 4G LTE 全网通，支持 Wi-Fi 6E（2.4GHz / 5GHz / 6GHz 三频）、蓝牙 5.3、NFC、以及北斗 / GPS / GLONASS / 伽利略多模卫星定位。

9. 传感器：加速度计、陀螺仪、距离传感器、环境光传感器、气压计、以及用于门禁与公交卡模拟的 NFC 模块。

10. 机身尺寸与重量：标准版 160.8 x 78.1 x 7.8 毫米，重 199 克；Pro 版 160.8 x 78.1 x 7.8 毫米，重 206 克；Pro Max 版 163.4 x 79.2 x 7.9 毫米，重 221 克。

三、包装清单与开箱

标准包装清单如下：

- 1. iPhoneDuo 手机主机一台
- 2. USB-C 数据线一根（1 米）
- 3. 取卡针一枚
- 4. 快速入门指南一份
- 5. 保修卡与三包凭证一份
- 6. 屏幕保护膜（已预贴，可作为临时保护）

请注意：为响应环保要求，本产品包装内不含充电器与耳机。用户可使用已有的 45W 及以上功率 USB-C 充电器，或另行购买原装充电器。使用非原装充电器可能导致充电速度下降，但一般不会损坏设备。

开箱检查建议：

- 1. 核对包装盒封条是否完好，如有破损请当场拒收。

- 2. 核对包装盒背面的 IMEI 码与机身设置中显示的 IMEI 是否一致。
- 3. 检查屏幕、背板、边框是否有划痕或磕碰。
- 4. 确认配件齐全。

如发现外观问题，请在签收后 7 天内联系客服处理，并提供开箱照片或视频作为凭证。

四、首次开机与激活

1. 首次开机：长按机身右侧电源键约 3 秒，屏幕亮起后松开。按照屏幕提示选择语言、连接无线网络，并登录账号完成激活。激活过程需要联网。

2. 数据迁移：激活过程中系统会询问是否从旧设备迁移数据。支持通过无线方式在两台设备之间直接迁移，也支持从云端备份恢复。迁移前请确保两台设备电量充足并处于同一无线网络环境。

3. 插入 SIM 卡：使用随机附带的取卡针，插入机身左侧卡槽的小孔，卡托弹出后放入 SIM 卡。卡托支持双卡背靠背安装，请注意卡托上的缺角方向。插入后系统会自动识别，一般无需手动配置。

4. 激活失败怎么办：
- 检查无线网络是否可用，可尝试切换至其他网络或使用移动数据。
 - 确认系统时间是否正确，时间偏差过大会导致激活服务器校验失败。
 - 如提示服务器繁忙，请稍后重试，避免短时间内反复提交。
 - 若多次尝试仍失败，可联系客服并提供 IMEI 码。

5. 关于激活与退换货的关系：已激活的设备仍然支持七天无理由退货，这一点与部分品牌的规则不同。但定制刻字机型不支持无理由退货。

五、日常使用说明

1. 充电：使用随附的 USB-C 数据线和 45W 及以上功率的充电器。电量低于 20% 时屏幕会提示进入低电量模式，此时系统会限制后台活动以延长续航。为延长电池寿命，建议避免长时间处于满电或完全耗尽状态，日常使用保持在 20% 至 80% 之间较为理想。

2. 无线充电：将手机背面中心对准无线充电板即可，建议取下厚度超过 3 毫米的保护壳，以免影响充电效率。无线充电过程中机身温度会略微上升，属于正常现象。

3. 双卡设置：进入“设置 - 移动网络 - SIM 卡管理”，可为每张卡单独设置用途（上网卡 / 通话卡）与标签名称。系统支持为不同联系人指定默认拨号卡，也支持按时间段自动切换主卡。

4. 数据流量管理：在“设置 - 移动网络 - 数据流量管理”中，可设置默认数据网络、流量提醒、流量限制等。

流量管理”中可以设置每月流量上限，达到上限后系统会自动提示。也可以针对单个应用限制后台流量。

5.	NFC	功能：在“设置	-	通用	-
NFC”中开启，可用于公交卡与门禁卡模拟。添加门禁卡时需要物业配合写入数据，部分加密门禁卡可能无法模拟。					

6. 屏幕与显示：支持深色模式、护眼模式与自动亮度调节。在“设置显示与亮度”中可调整色温与刷新率策略。开启“始终显示”功能会增加耗电，建议在电量紧张时关闭。

7. 投屏与外接显示：通过 USB-C 接口可外接显示器，也支持无线投屏到兼容的电视或投影设备。外接显示时可开启桌面模式，使用键盘鼠标进行操作。

8. 备份：建议开启自动云备份，将照片、联系人、应用数据定期上传。备份数据默认不计入免费存储额度之外的费用，具体以账号存储方案为准。

9. 恢复出厂设置：进入“设置 - 通用 - 传输或还原 - 还原 - 抹掉所有内容和设置”。操作前请先备份数据，该操作不可撤销。恢复出厂设置会清除设备上的所有个人数据，包括已登录的账号信息。

10. 系统更新：进入“设置 - 通用 - 软件更新”检查新版本。建议在连接无线网络且电量高于 50% 时进行更新。重大版本更新前建议先备份数据。

11. 音频与通话：机身顶部为听筒兼扬声器，底部为主扬声器，支持立体声外放。通话中可开启通话降噪，在嘈杂环境下自动抑制背景噪声。支持通话录音功能，开启时双方会听到提示音，录音文件保存在“文件-通话录音”目录中。部分国家或地区对通话录音有法律限制，使用前请确认当地法规。

12. 快捷操作:

- 双击电源键：快速打开相机
- 长按电源键：唤起语音助手或关机菜单
- 三指下滑：截取全屏；三指长按：区域截图
- 翻转手机：来电静音
- 拿起手机：自动亮屏（可在“设置 - 显示”中关闭）

13. 省电技巧:

- 开启“自适应刷新率”，让屏幕在静态画面时降到 1Hz
- 关闭不常用的后台高耗电应用

- 在信号弱的环境下建议开启飞行模式，避免持续搜索网络耗电
- 使用深色模式可降低 OLED 屏幕功耗
- 关闭“始终显示”功能

14. 家长控制：在“设置 - 数字健康”中可设置应用使用时长限制、就寝时间与内容分级。家长可通过家庭共享远程管理孩子的设备，包括批准应用安装与查看使用报告。

六、系统功能与隐私

1. 隐私保护：系统提供应用权限精细化管理，可查看每个应用在过去 7 天内访问相机、麦克风、位置、通讯录的记录。在“设置 - 隐私”中可随时撤销单个应用的权限。

2. 应用锁：支持为指定应用设置独立密码或生物识别验证，被锁定的应用在后台不会显示通知内容预览。

3. 生物识别：支持人脸识别与屏下指纹识别两种方式，可同时启用。人脸识别在佩戴口罩时可配合上半部特征识别，识别失败会自动切换至密码输入。

4. 查找设备：开启“查找我的设备”后，设备丢失时可通过网页端或另一台设备定位、远程锁定或抹除数据。维修前请务必先关闭该功能，否则维修完成后设备将无法正常工作。

5. 辅助功能：提供屏幕朗读、放大镜、实时字幕、声音识别等功能。在“设置 - 辅助功能”中开启，部分功能会占用额外的系统资源。

6. 多用户与工作空间：支持创建独立的工作空间，将工作应用与个人数据隔离。工作空间内的应用数据不会出现在个人空间的应用列表中。

7. 数据导出：支持导出个人数据副本，包括联系人、日历、备忘录等。导出申请提交后一般在 7 个工作日内处理完成。

七、售后与保修政策

1. 七天无理由退货：自签收之日起 7 天内，商品外观完好、配件齐全、不影响二次销售的，可申请无理由退货。已激活的设备同样支持，但定制刻字机型、以及已拆封的贴膜类配件不支持无理由退货。

2. 十五天换货：自签收之日起 15

天内，若出现非人为损坏的性能故障，经检测确认后可申请换货。换货需提供检测报告，检测由官方授权服务网点或官方认可的第三方机构出具。

3. 保修期限：整机保修 12 个月，随机充电器与数据线保修 6 个月，保修期自签收之日起计算。保修期内的维修不收取维修费与配件费，但人为损坏的除外。

4. 保修范围：以下情况不在免费保修范围内——进液、摔损、私自拆机、非官方配件导致的损坏、以及超出保修期的设备。进液导致的损坏即使设备仍在保修期内也不予免费维修。

5. 维修方式：可通过官方应用预约上门取件，或前往就近的授权服务网点。维修前请先备份数据并关闭“查找我的设备”。维修周期一般为 3 至 7 个工作日，具体以检测结果为准。

6. 退款时效：审核通过后，退款将在 3 至 7 个工作日原路退回。使用第三方支付渠道的订单，实际到账时间以支付渠道处理时间为准。

7. 补贴与优惠券：使用政府补贴、平台优惠券购买的订单，退货时补贴部分按原路径退回，具体规则以活动页面说明为准。

8. 三包凭证：请妥善保管保修卡与购买凭证，办理退换货与保修时需要出示。丢失凭证可能导致无法享受保修服务。

八、常见问题

问：手机使用时发热明显，是否正常？
答：充电、玩游戏或长时间录像时轻微发热属于正常现象。若在待机状态下持续发热，建议通过官方应用预约检测。

问：支持防水吗？可以带去游泳吗？
答：支持 IP68 防护，可在 1.5 米深的水中停留 30 分钟。但不建议在海水、温泉或高压水流下使用，进液造成的损坏不在保修范围内。

问：电池用久了续航变差怎么办？
答：可在“设置 - 电池 - 电池健康”中查看最大容量。若低于 80%，建议预约更换电池。电池更换属于收费项目，保修期内不免费。

问：物流一直没更新怎么办？

答：订单发货后 48 小时内物流信息未更新的，可通过在线客服提交查询申请，客服将联系承运商核实。

问：保修期内维修要收费吗？

答：属于保修范围内的维修免费。若检测结果属于第七条列出的除外情况，维修前会告知费用并征得您同意。

问：可以开增值税专用发票吗？

答：可以。企业用户下单时在“发票信息”中选择“增值税专用发票”，并填写公司名称、税号、开户行与账号信息。专用发票一般在收货确认后 10 个工作日内开具并邮寄。

问：分期付款有手续费吗？

答：官方渠道提供 12 期免息分期，支持指定银行的信用卡。其他期数与银行的费率以支付页面显示为准。

问：手机丢失了可以锁定吗？

答：可以。若已开启“查找我的设备”，可通过网页端远程定位、播放声音、锁定屏幕或抹除数据。抹除后设备将无法被他人使用。

问：屏幕摔碎了换屏多少钱？

答：屏幕属于人为损坏，不在免费保修范围内。换屏费用约为整机价格的 35%，具体金额以服务网点检测报价为准。

问：可以root或刷第三方系统吗？

答：官方不支持解锁引导程序或刷入第三方系统。一旦解锁，设备将失去保修资格，且可能影响支付类应用的安全校验。

问：支持双 5G 待机吗？

答：支持。两张卡可同时驻留 5G 网络，但同一时刻只有一张卡可以使用 5G 数据。

问：eSIM 怎么开通？

答：联系运营商开通 eSIM 业务，获取二维码后，在“设置 - 移动网络 - 添加 eSIM”中扫描二维码完成写入。部分运营商支持通过应用内流程直接开通。

问：手机进水了还能修吗？

答：可以送修，但进液损坏不在保修范围内，需自费维修。请勿在进液后尝试充电或开机，应尽快送修以减少腐蚀。

问：怎么把旧手机的数据全部迁过来？

答：激活时选择“从旧设备迁移”即可。已激活的设备可在“设置 - 通用 - 传输或还原”中重新发起迁移。

问：订单可以修改收货地址吗？

答：订单发货前可在订单详情页自行修改。已发货的订单不支持修改地址，可联系承运商协商，或选择拒收后重新下单。

问：学生有优惠吗？

答：官方每年 7 至 9 月提供教育优惠活动，凭学生证或录取通知书可在指定渠道享受优惠，具体以活动页面为准。

问：手机支持几张 SIM 卡？

答：支持两张。可以是两张实体卡，也可以是一张实体卡加一张 eSIM，但不支持同时启用两张 eSIM。

问：可以自己更换电池吗？

答：不建议。电池为内置设计，自行拆机会失去保修资格，且可能损坏防水结构与屏幕。请前往授权服务网点更换。

问：屏幕有原厂贴膜吗？

答：出厂时预贴了一层保护膜，可作为临时保护。如需更持久或抗蓝光效果，建议自行购买适配的保护膜。

问：支持无线投屏到电视吗？

答：支持。电视需支持 Miracast 或同一品牌投屏协议。若电视不支持，可通过 USB-C 转 HDMI 线缆有线连接。

问：手机可以当热点吗？

答：可以。在“设置 - 移动网络 - 个人热点”中开启，支持同时连接最多 5 台设备。开启热点时耗电较快，建议连接充电器使用。

问：系统更新会清除数据吗？

答：常规系统更新不会清除个人数据。但跨大版本更新或降级操作可能要求恢复出厂设置，建议更新前先备份。

问：保修卡丢了还能保修吗？

答：可凭购买凭证（电子发票或订单截图）加上机身 IMEI 码申请保修。建议在官方应用绑定设备，绑定记录可作为辅助凭证。

问：非官方渠道买的机器能保修吗？

答：只要是中国大陆行货且通过正规渠道流通的设备，在保修期内均可享受官方保修。水货或翻新机不在保修范围内。

问：怎么判断是不是翻新机？

答：可通过官方应用输入IMEI码查询激活日期与保修状态。若激活日期明显早于购买日期，则可能是已被激活过的设备。

问：退货后优惠券会退回来吗？

答：会。使用的优惠券在退款完成后自动返还，但若券已过期，则按原有效期处理，不另行延长。

九、故障排查

1. 无法开机：

先确认电量是否耗尽，连接充电器等待15分钟后再尝试开机。若仍无反应，可尝试同时长按电源键与音量减键15秒强制重启。若多次尝试无效，请送修检测。

2. 充不进去电：

依次检查：充电器功率是否达到45W；数据线是否损坏（可换线测试）；充电口是否有灰尘或异物（可用干燥软毛刷轻扫）；是否因温度过高触发保护（机身过热时会自动停止充电，冷却后恢复）。

3. 发热异常：

充电、玩大型游戏、长时间录像或开启热点时发热属于正常。若在待机状态下仍明显发热，可在“设置-电池”中查看是哪个应用在后台耗电，必要时卸载或限制该应用的后台活动。

4. 信号差或频繁掉线：

先确认SIM卡是否插好，可尝试重新插拔。在“设置-移动网络”中切换网络模式，或重启设备。若仅特定地点信号差，可能是基站覆盖问题。

5. 系统卡顿：

检查剩余存储空间，低于10%时系统性能会明显下降。关闭不必要的后台应用，或重启设备释放内存。若卡顿持续，可尝试更新系统版本。

6. 应用闪退：

先更新应用到最新版本，再清除该应用的缓存数据。若仍闪退，可卸载后重新安装。注意卸载会清除应用内的本地数据。

7. 触屏不灵敏：

检查是否贴了过厚的保护膜；用干净软布擦拭屏幕；在“设置-显示与亮度”中关闭“手套模式”等特殊设置后重试。

8. 无法连接 Wi-Fi：

先尝试忘记该网络后重新连接；确认路由器未开启 MAC 地址过滤；尝试切换至 2.4GHz 频段。若问题依旧，可重置网络设置（注意：会清除已保存的所有 Wi-Fi 密码）。

9. 相机无法对焦：

用软布擦拭镜头表面；关闭相机应用后重新打开；若在强磁环境附近使用过，可能影响对焦马达，需送修检测。

10. 屏幕出现绿线或闪烁：

先尝试重启设备并更新到最新系统版本。若重启后仍存在，可能是屏幕排线或面板故障，在保修期内且非人为损坏的可申请免费维修，请送授权网点检测。

11. 指纹或人脸识别失灵：

先用软布清洁识别区域；重新录入一次生物特征数据；检查是否贴了过厚的保护膜（屏下指纹对膜厚敏感）。若多次失败，可暂时使用密码解锁并送修检测。

12. 设备无法被电脑识别：

更换数据线（部分线缆仅支持充电不支持数据传输）；更换电脑 USB 接口；在手机上选择“文件传输”模式而非“仅充电”；必要时在电脑端重装驱动程序。

13. 扬声器无声或破音：

检查音量设置与静音开关；用干燥软毛刷清理扬声器开孔处的灰尘；播放不同音频文件确认是否为文件本身问题。若清洁后仍有杂音，需送修检测扬声器模组。

十、服务网点与联系方式

- 1. 官方客服热线：400-000-0000（每日 9:00 至 21:00，节假日照常服务）。
- 2. 在线客服：官方应用内“我的 - 客服中心”，支持文字与图片沟通。
- 3. 授权服务网点：可在官方应用“服务网点查询”中按城市检索，建议前往前先电话确认营业时间与所需材料。
- 4. 上门取件维修：在官方应用提交申请后，一般会在 24 小时内安排快递上门取件，维修完成后寄回。
- 5. 企业客户专线：400-000-0001，提供批量采购、定制刻字与专属售后支持。

服务时间说明：客服热线与在线客服的服务时间不同，在线客服为 7×24 小时，但夜间时段仅提供基础咨询，涉及订单与维修的复杂问题会转由次日白班处理。

十一、政策详解与常见误解

- 1. 三个概念的边界：
 - 退货：商品退回，货款退还给你。
 - 换货：商品退回，官方换一台新机给你。

- 保修：商品留在你手上，由官方负责修好。

三者适用条件不同，不要混淆。时间上出现问题多数查退货，出现性能故障多数查换货或保修。

2. 关于「七天无理由退货」的常见误解：

误解一：七天从下单那天开始算。

正确：从签收之日起算，不是下单日，也不是发货日。

误解二：拆了包装就不能退。

正确：拆开外包装验货不影响退货，但配件需齐全、商品不得有明显使用痕迹。已激活的设备同样支持无理由退货。

误解三：任何机型都能无理由退货。

正确：定制刻字机型不支持。此外，已拆封的贴膜类配件不支持。

误解四：无理由退货不用承担运费。

正确：无理由退货的退回运费由用户承担；若因质量问题退货，运费由官方承担。

误解五：超过七天就完全没机会了。

正确：七天无理由退货虽然不能用了，但若存在非人为性能故障，仍可在十五天内申请换货，整机保修十二个月仍然有效。

3. 关于保修的常见误解：

误解一：在保修期内什么都免费修。

正确：人为损坏不在免费保修范围内，包括进液、摔损、私自拆机、使用非官方配件造成的损坏。

误解二：防水手机进水也能保修。

正确：IP68 是防护等级，不是保修承诺。进液造成的损坏一律不在免费保修范围内。

误解三：保修期从购买那天算起。

正确：从签收之日起计算。

误解四：换过主板，保修期重新开始。

正确：维修后的保修期仍按原签收日期计算，换件部分不单独延长。

4. 退换货办理流程：

第一步：在官方应用提交申请，填写订单号与问题描述，建议附上照片。

第二步：客服审核，一般在 2 个工作日内给出答复。

第三步：审核通过后按指引寄回商品，请在包裹内附上订单信息。

第四步：官方收到并检测，确认无误后办理退款或寄出新机。

第五步：退款在 3 至 7 个工作日原路返回。

5. 特殊情况说明：

- 同一用户短期内频繁申请无理由退货，平台可能要求补充说明。
- 参与以旧换新的订单，退货时需先退回抵扣金额，旧机已回收的按回收价从退款中扣除。
- 赠品随主商品一并退回；赠品已使用的，按赠品价格扣除。
- 大促期间订单量较大，审核与退款时效可能延长，以页面公告为准。

十二、附录

1. 名词说明：

- 无理由退货：指不因商品质量问题，用户基于主观原因申请的退货。
- 换货：指商品存在非人为性能故障时，以新机替换原机。
- 三包：指包修、包换、包退的售后服务制度。
-

进液：指液体进入机身内部。与“防水等级”不同，防护等级描述的是特定条件下的抗水能力，不构成对进液损坏的保修承诺。

2. 环保与回收：

本产品包装采用可回收材料，机身不含汞、镉等有害物质。废弃设备请勿随意丢弃，可通过官方回收计划或当地电子废弃物回收点处理。官方回收计划对指定机型提供折价回收，具体金额以实际检测结果为准。

3. 合规信息：

本设备已通过国家无线电发射设备型号核准与入网许可。在使用过程中如对无线电业务产生有害干扰，使用者应停止使用并联系客服。设备工作温度范围为 0℃ 至 35℃，存储温度范围为 -20℃ 至 45℃。

4. 版本记录：

V2.0（2026 年 1 月）：初始版本。

V2.1（2026 年 3 月）：补充定制刻字服务说明、完善售后条款、新增 eSIM 开通流程与故障排查章节。