공연 적용 영상

공간 재현을 위한 보상 필터 생성 및
공연에서 실시간 적용 프로젝트 보고서

유태빈 2025. 09. 30

1. 문제 인식 (Problem Statement)

Impulse Response(IR)는 공간이 소리에 어떻게 반응하는지를 나타내는 시스템 응답이다. 공연 환경에서 컨볼루션 리버브는 목표하는 타 공연장의 IR을 그대로 적용하는 방식이 일반적이다. 그러나 서로 다른 음향 특성을 가진 공연장에 동일한 IR을 적용할 경우, 청취자는 동일한 공간으로 인지하지 않는다. 예를 들어, 작은 재즈클럽에서 A콘서트홀의 IR을 컨볼루션 할 때와 넓은 체육관에서 같은 A콘서트홀의 IR을 컨볼루션할 때, 실제 청감상 같은 콘서트홀의 IR이 컨볼루션 되었다고 느껴지지 않는다. 이는 현재 공간의 고유한 잔향, 초기 반사, 주파수 응답이 고려되지 않기 때문이다. 본 프로젝트는 현재 공간과 목표 공간 간의 차이를 정량적으로 분석하고, 그 차이를 보정하는 IR을 생성함으로써 공연 환경에서도 일관된 공간 재현을 구현하는 것을 목표로 한다.

2. 시스템 개념 (Concept)

기존 방식

“ Input Signal * Target Hall IR ”

제안 방식

“ Input Signal * Python으로 생성된 Compensation Filter ≈ Target Hall IR ”

Python으로 생성된 Compensation Filter = Target Hall IR / My Hall IR

3. 실험 환경 및 데이터 수집

My Hall Venue



장소 : DIMA 지성관 콘서트홀
목적 : 라이브밴드 홀
좌석 수 : 약 200석
RT30 (500Hz) : 0.39s



Target Hall Venue



장소 : Jack Lyons Concert Hall, University of York (UK)
목적 : Classic Concerts
좌석 수 : 약 350석
RT30 (500Hz) : 1.89s

IR 캡처 방식

- 서라운드 스피커 시스템 시뮬레이션, 얼라인먼트 및 튜닝
- 무대 상부 AB 스테레오 마이크 리깅
- 각 서라운드 스피커 채널별 IR 캡처
- 샘플레이트 통일: 48 kHz

공연 적용 영상

4. 보상 필터 생성 알고리즘 (Python 스크립트 요약)

1. 정렬 및 전처리

• 두 IR의 직도달음 기준 시간 정렬 (peak / cross-correlation), Polarity 확인 및 게이팅

2. 대역 한정

• 125 Hz – 4 kHz 대역에 보정 가중, 지각적으로 중요한 범위에 초점

3. 주파수 영역 비율 계산

• 이상적 관계: F(ω) = B(ω) / A(ω), 발산 방지를 위한 정칙화 및 스무딩 적용

4. 초기·후기 반사 분리

• Early: 0–40 ms (이미징 보존), Late: 60–200 ms (과보정 방지)

5. 시간 영역 FIR 생성

• IFFT → 창 적용 → 길이 및 피크 제어

```
const args = [
  String(script),
  "--club", String(club),
  "--hall", String(hall),
  "--out",  String(outPath),
  "--mode","mono",
  "--band_low","125","--band_high","4000",
  "--transition_hz","900",
  "--reg_db","-32","--smooth_bins","121",
  "--gate_db","-33","--gate_pre_ms","4","--gate_tail_ms","16","--gate_fade_ms","5",
  "--early_ms","40","--xover_ms","16","--late_ms","200",
  "--reg_db_late","-28","--smooth_bins_late","129",
  "--late_phase","keep",
  "--final_align","1",
  "--peak_limit_ir","0.95",
  "--export_full","1"
];

const child = spawn(String(py), args, { shell:false });
let out = "", err = "";

child.stdout.on("data", d => out += d.toString());
child.stderr.on("data", d => err += d.toString());

child.on("close", code => {
  const text = (out + "\n" + err).trim();
  if (code !== 0 || /^usage:/mi.test(text)) {
    Max.outlet(["error", text || `python exited ${code}`]);
    return;
  }
  try {
    const j = JSON.parse(text);
    if (j && j.error){ Max.outlet(["error", text]); return; }

    Max.outlet(["done", outPath]);  // 최종 파일 경


    if (j.CorrCoef_early40ms !== undefined)
      Max.outlet(["corrcoef", j.CorrCoef_early40ms]);


    const bands = ["125","250","500","1000","2000","4000"];
    if (j.CohBands_Early_0_40ms)
      for (const k of bands)
        if (j.CohBands_Early_0_40ms[k] !== undefined)
          Max.outlet([`cohE_${k}`, j.CohBands_Early_0_40ms[k]]);
    if (j.CohBands_Late_60_200ms)
      for (const k of bands)
        if (j.CohBands_Late_60_200ms[k] !== undefined)
          Max.outlet([`cohL_${k}`, j.CohBands_Late_60_200ms[k]]);

    Max.outlet(["json", text]);
  } catch(e){
    Max.outlet(["error", "JSON parse failed\n"+text]);
  }
});
```

5. 실시간 적용 시스템 (Max/MSP)

생성된 보상 필터는 Max/MSP 기반 실시간 컨볼루션 프로세서로 구현하였다. 각 서라운드 스피커 채널에 독립적으로 생성된 개별 보상 필터를 적용하여, 공연 중 실시간으로 동일한 공간 재현이 가능하도록 설계하였다.





6. 결과 및 검증

건축음향학적으로 공간의 색채를 결정하는 초기 반사 구간(0-40 ms)의 주파수 및 위상 응답을 비교 분석한 결과, 목표 홀과의 일치도를 나타내는 Coherence(상관계수)가 1.0에 도달함을 검증하였다. 본 프로젝트는 공연 음향을 단순한 새로운 효과 적용이 아닌 실제 다른 공간의 건축음향 특성을 재현하는 측정·분석·보정이 가능한 공학적 시스템으로 접근한 시도이다. 현장 음향 경험을 연구 문제로 확장한 사례로서 의미를 갖는다.