

SOLUNA ・ 物件運用

SOLUNA 物件運用 マニュアル

ハウスマニュアル / 鍵管理 / 緊急時対応 / KAGI 連携
みんなが分かる SOLUNA オペレーションガイド

ATAMI

WHITE HOUSE 熱海
静岡県 熱海市 ・ 6名

LODGE

THE LODGE
北海道 弟子屈町 ・ 美留和 ・ 8名

NESTING

NESTING
北海道 弟子屈町 ・ 美留和の森 ・ 6名

INSTANT

インスタントハウス
北海道 弟子屈町 ・ 美留和 ・ 4名

目次 — Contents

01.	このマニュアルについて	3
02.	物件クイックリファレンス (4 物件 × 1 ページ)	4
03.	初回ログインとプロフィール登録 (名前 + 電話番号)	8
04.	/admin/secrets ダッシュボードの使い方	9
05.	鍵番号のローテーション手順	11
06.	Wi-Fi パスワード / チェックイン時刻の変更	13
07.	メンバー管理 — admin を増やす / LINE Login	14
08.	KAGI iOS app による物理ロック自動同期	16
09.	緊急時の対応フロー	19
10.	監査ログ / トラブルシューティング	20
11.	よくある質問 (FAQ)	22
12.	付録: API リファレンス	23

01. このマニュアルについて

このマニュアルは、SOLUNA が運営する **4 物件**（WHITE HOUSE 熱海 / THE LODGE / NESTING / インスタントハウス）の運用に必要な情報を 1 冊にまとめたものです。ゲスト向けの「ハウスマニュアル」とは別に、**管理者と現地スタッフが使う運用手順書**として作成されています。

✓ このドキュメントが必要な人

SOLUNA admin（鍵管理 / Wi-Fi 設定 / 監査） / 現地スタッフ（チェックイン対応 / 鍵プログラム） / KAGI iOS app を運用する人。

ゲスト向けの情報は <https://solun.art/<物件slug>/manual> に掲載されています。

ドキュメント構成

章	内容	対象読者
02 物件リファレンス	各物件の住所 / 定員 / Wi-Fi SSID / アクセス情報	全員
03 /admin/secrets	ダッシュボードの開き方・編集方法	管理者
04 鍵番号ローテーション	🔑 ボタンの正しい使い方と在室ゲスト保護	管理者
05 その他の変更	Wi-Fi / チェックイン時刻の変更フロー	管理者
06 KAGI iOS 連携	物理 SwitchBot Lock との自動同期セットアップ	管理者 + iOS 担当
07 緊急時対応	119 / 110 / 設備故障時の連絡フロー	全員
08 監査・トラブル	誰がいつ何を変えたか / 復旧手順	管理者

共通の前提

- ドメイン: <https://solun.art>
- 管理者メール: mail@yukihamada.jp（OTP ログイン）
- サポートメール: info@solun.art
- 本マニュアル PDF の最新版: <https://solun.art/docs/runbook.pdf>

02. 物件クイックリファレンス

各物件 1 ページ。チェックイン直前にスタッフが見るための基本情報です。鍵番号 / Wi-Fi PW などの可変項目はマニュアルページ </<slug>/manual> でリアルタイム確認してください。

WHITE HOUSE 熱海

/atami

所在地

〒413-0033

静岡県熱海市熱海 1993-272

定員

最大 6 名

(クイーン × 2 / シングル × 2)

WI-FI SSID

TR

BEDS24 PROP / ROOM

243406 / 512691

区分・広さ

2LDK + バルコニー + サウナ

126㎡ / 敷地 320㎡

アクセス

東京駅 → 新幹線 35 分

熱海駅から車 10 分 (駐車場無料)

特徴設備

サウナ / 水風呂 / LIVE DAM Ai / Pulse 1000

BBQ / 80型 4K TV

最寄り病院

熱海所沢病院

0557-81-1161

受け入れポイント

タクシーには「**ブルーシー熱海の隣の一軒家**」と伝えるよう案内 ("ブルーシ**ア**熱海"というマンションと混同しやすい)。

熱海海上花火大会は施設からは見えない。坂を下って車移動 or 熱海城 (有料) から。

THE LODGE

/lodge

所在地

〒088-3221

北海道川上郡弟子屈町美留和 361

定員

最大 8 名

WI-FI SSID

THE_LODGE_Biruwa

BEDS24 PROP / ROOM

243408 / 512693

区分・広さ

ログキャビン 120㎡

敷地 2,000㎡

アクセス

釧路たんちょう空港から車 1 時間

JR釧網本線 美留和駅 徒歩圏

特徴設備

天然温泉 pH9.2 / 露天風呂 / 薪ストーブ / BBQ
デッキ

最寄り病院

町立 釧路弟子屈病院

015-482-1611

⚠ 冬季 (11-4 月) スタッドレス必須

4WD 推奨。釧路空港 / 釧路駅でレンタル可 (トヨタレンタカー、ニッポンレンタカー)。雪深期は除雪状況を事前確認。

NESTING

/nesting

所在地

〒088-3221

北海道川上郡弟子屈町美留和 361

(THE LODGE 同敷地・別棟)

区分・広さ

VUILD CLT 建築 85㎡

敷地 500㎡

定員

最大 6 名

アクセス

同 THE LODGE

現地は「NESTING」看板が目印

WI-FI SSID

NESTING_Biruwa

特徴設備

タワーサウナ（ボナ製） / 屋外ジャグジー / 暖炉
/ フルキッチン

BEDS24 PROP / ROOM

243409 / 512694

最寄り病院

町立 釧路弟子屈病院

015-482-1611

ジャグジー水位 / サウナ運用注意

水位低でチラー稼働 → 故障。ポンプ口より上まで水を溜めてから ON。

タワーサウナ周辺に布類を置かない。飲酒後のジャグジー利用は脱水・低体温症の危険。

インスタントハウス

/instant

所在地

〒088-3221

北海道川上郡弟子屈町美留和

定員

最大 4 名

WI-FI SSID

InstantHouse_Biruwa

シャワー

管理棟共用 (敷地内 30 秒)

区分・広さ

オフグリッドドーム 32㎡

敷地 100㎡

アクセス

同 LODGE / NESTING エリア

特徴設備

ソーラー+蓄電池 / FFヒーター / プロジェクター
/ 星空ルーフ

最寄り病院

町立 釧路弟子屈病院

015-482-1611

バッテリー残量 20% で自動シャットダウン

高出力家電（ドライヤー / 電子レンジ）は晴天時のみ。シャワー・トイレは管理棟共用。冬季は4WD 強く推奨。

03. 初回ログインとプロフィール登録

SOLUNA admin / 管理ページにはじめてアクセスする際は、必ず **名前** と **電話番号** の登録が必要です。緊急時のご連絡や監査ログのために使います。

ログイン方法は 2 通り

メール OTP

- 1 メールアドレスを入力
- 2 6 桁のコードがメールで届く
- 3 コードを入力 → ログイン完了

LINE で続行

- 1 「LINE で続行」をタップ
- 2 LINE アプリで認可
- 3 SOLUNA に自動でログイン
LINE 表示名が名前にプリフィル

LINE Login が表示されない場合

LINE Login は `LINE_LOGIN_CHANNEL_ID` + `LINE_LOGIN_CHANNEL_SECRET` が設定されているときだけ画面に出ます。詳しくは「メンバー管理」章の LINE Login セットアップ手順を参照。

プロフィール入力画面

ログイン直後に `https://solun.art/profile` が表示されます。下記 2 項目を入力して「保存して続ける」。

SOLUNA・プロフィール設定

your@email.com [\[ログイン済\]](#)

お名前

例: 濱田 優貴 _____

電話番号

例: 090-7409-0407 _____

保存して続ける

登録した情報の使い道

- **名前** — /admin/team のメンバー一覧、監査ログの "by_email" 表示の補助
- **電話番号** — 緊急時の SOLUNA 運営からの連絡（鍵故障 / 在室ゲストへの再通知）
- 後から変更可能。 </profile> を再訪すれば編集可

⚠ 入力しないと先に進めません

プロフィールが未完了のままだと、 </admin/secrets> / </admin/team> / 各物件マニュアル全てで自動的に </profile> に転送されます。

04. /admin/secrets ダッシュボードの使い方

管理者専用ページ。鍵番号・Wi-Fi・チェックイン時刻を一画面で管理できます。

アクセス方法

1

ブラウザで `https://solun.art/admin/secrets` を開く

スマホ・PC どちらでも可。ブックマーク推奨。

2

OTP ログイン

メール `mail@yukihamada.jp` を入力 → 6桁コードを受信 → 入力

3

ダッシュボード表示

4 物件のカードが上から順に並ぶ。「未設定」項目は赤いバッジで強調表示

⚠ アクセス可能なメンバー

`mail@yukihamada.jp`、もしくは `member_type` が `admin` / `founder` のユーザーのみ。

OAuth セッションは 365 日有効ですが、定期的にログアウト & 再ログインを推奨します。

画面構成

WHITE HOUSE 熱海 /atami ● Lock synced 14:32[→ マニュアルを開く](#)

Door code	645086	  ローテート
Wi-Fi SSID	TR	
Wi-Fi password	 	
Check-in	16:00	
Check-out	11:00	

Last edit 2026-05-20 04:41 by mail@yukihamada.jp

同期バッジの意味

バッジ	意味	必要なアクション
● Lock synced HH:MM	物理 SwitchBot Lock が DB と一致	なし
● Syncing to lock...	KAGI iOS による書き込み待ち	5-15 分待つ
● Lock sync failed	SwitchBot 書き込み失敗 (バッテリー切れ等)	06 章を参照
(バッジなし)	まだ一度も同期されていない	KAGI iOS app で初回同期

05. 鍵番号のローテーション手順

チェックアウトごと、または最低でも 30 日に 1 回は鍵番号をローテーション（変更）することを推奨します。ローテーションすると旧コードは即座に無効になります。

在室ゲストへの影響

現地に滞在中のゲストがいる状態でローテートすると、そのゲストは締め出されます。システムが自動で在室判定し、警告ダイアログを出しますが、最終確認は人間が行ってください。

標準フロー

1

`/admin/secrets` を開く

対象物件のカードを探す

2

"Door code" 行の  ローテート ボタンを押す

確認モーダルが開く

3

確認ダイアログ

「鍵番号を新しい 6 桁に変更します。既存のゲストはアクセスできなくなります。続けますか？」 → **OK**

4

在室ゲストいる場合の二段階確認

サーバーが 412 を返し、ブラウザは「いまご滞在中のお客様が N 組います: ...」を表示。本当に問題ない場合のみ OK

5

新しい鍵番号がクリップボードにコピーされる

トースト「新しい鍵番号: 530955 (コピーしました)」を表示。DB と画面が即時更新

6

同期バッジが  →  に変わるのを待つ

KAGI iOS app が SwitchBot に書き込み完了 → 自動で  になる。最大 15 分

7

マニュアルページで動作確認

`/<slug>/manual` を開き、Quick info カードの鍵番号が新しいものになっているか確認

非常時 (KAGI 連携が動かない場合)

1

同期バッジ  が 15 分以上続く

KAGI iOS app の Background Refresh が止まっている可能性

2

KAGI iOS app を起動

アプリを開くだけで foreground sync が走る

3

「🔄 鍵を同期」 ボタンを物件パネルから手動押下

即時に SOLUNA → SwitchBot 書き込みが実行される

4

それでも🔴 になる場合

SwitchBot Hub のネット接続 / ロックのバッテリーを確認。最終手段として現地スタッフが手動プログラム

✂ 旧コードの「監査用」保持 (7 日間)

ローテーション後、旧コードは `previous_door_code` カラムに **監査目的**で 7 日間保存されます。
解錠ではなく「あとから誰がいつ何の番号を回したか」を追うための情報です。

✖ **物理ロックは旧コードを受け付けません** — KAGI iOS が SwitchBot に書き込んだ瞬間に旧コードは無効。

✓ `/admin/secrets` の Last edit 行や `/admin/secrets/<slug>/audit` から「直前の番号は X だった」を確認できる

🔔 24h 経過アラート (Telegram watchdog)

ローテーション後 **24 時間以上** KAGI iOS からの sync-ack が返らない場合、soluna-web の watchdog が自動で Telegram (@yukihamada_ai_bot, chat 1136442501) に通知します。
KAGI iOS app が止まっている / SwitchBot が WiFi 切れ / バッテリー切れ等の検知に使ってください。

06. Wi-Fi パスワード / チェックイン時刻の変更

鍵番号と違い、Wi-Fi / 時刻はローテートではなく **編集モーダル** で値を直接入力します。

編集手順

1

`/admin/secrets` を開く

2

対象フィールドの  ボタンを押す

編集モーダルが開く

3

新しい値を入力

時刻は `HH:MM` 形式（例: 16:00）。Wi-Fi PW は 128 文字以内

4

「保存」を押す

トーストで保存確認 → モーダルが閉じる

5

マニュアルページで反映確認

`/<slug>/manual` をリロードして新しい値が出ているか

Wi-Fi 編集の注意

⚠ 物理ルーターと一致させる

DB を変えても物理ルーターの SSID/PW は変わりません。

Wi-Fi 変更時は必ず：

1. (1) 現地ルーターの設定画面で SSID/PW を更新
2. (2) Wi-Fi が新パスワードで実際に繋がることを確認
3. (3) 確認後に `/admin/secrets` で同じ値を入力

順番を逆にすると、ゲストに「Wi-Fi 繋がらない」苦情が来ます。

チェックイン時刻の運用

- 標準: 16:00 イン / 10:00 アウト（北海道 3 物件）、16:00 / 11:00（atami）
- 変更例: シーズン繁忙期に 15:00 イン → 在室時間延長
- 過去の予約への影響: Beds24 側の予約は変更されない。新規予約から適用

07. メンバー管理 — admin を増やす / LINE Login

SOLUNA の運用を複数人で行うために、admin / staff / cleaner / construction の 4 つの役割を招待型で追加できます。**owner だけが招待可能**です。

役割と権限

役割	権限
owner	mail@yukihamada.jp 固定。全権限。剥奪不可
admin	/admin/secrets 編集・ローテート・メンバー招待
staff	各物件マニュアル本文閲覧可（編集不可）
cleaner	清掃担当向け閲覧（鍵番号も見える）
construction	建設工事担当向け閲覧

新しい admin を招待

1

<https://solun.art/admin/team> を開く

owner / admin のみアクセス可

2

「NEW INVITE」フォームに招待先メール + 役割を入力

3

「招待を送る」を押す

72 時間有効・1 回限り使用可能な URL が発行される。Resend 経由でメール送付も自動。

4

招待された人が URL を開く

指定メールで OTP ログイン → /profile 入力 → 役割が即時付与 → /admin/secrets へ転送

URL を手動で送りたい場合

Resend が落ちていてもフォーム送信後に「招待リンクを発行しました」と URL が表示されます。
LINE / Slack / Discord など直接共有可能。

権限の剥奪

/admin/team のメンバー一覧で各行の「権限剥奪」ボタンで `member_type` を `member` に戻す。owner (mail@yukihamada.jp) は剥奪不可（システムで保護）。

LINE Login のセットアップ

LINE Login を有効にすると、「LINE で続行」ボタンがゲートページと /profile に追加され、OTP メールなしでログイン可能になります。

1

LINE Developers Console で Login channel を作成

<https://developers.line.biz/console/> → 新規 Provider → Login channel

2

Callback URL に `https://solun.art/api/soluna/auth/line/callback` を登録

3

scope を `profile openid email` に設定

email は LINE で電話認証済みのユーザーから取得可

4

Channel ID + Channel Secret を Fly secrets にセット

```
fly secrets set LINE_LOGIN_CHANNEL_ID=... LINE_LOGIN_CHANNEL_SECRET=... -a soluna-web
```

5

deploy 後、auto-detection でボタン表示

`/api/soluna/auth/line/available` が `enabled:true` を返したら OK

SOLUNA 既存メールと LINE アカウントの紐付け

- LINE で初回ログインした際、LINE 連携メールが SOLUNA に既存 → そのアカウントに `line_user_id` を紐付け
- メールが新規 → 新規 `soluna_members` 行を作成（LINE 表示名を `name` にプリフィル）
- LINE が email を返さなかった場合 → 内部用 sentinel email `line:<id>@line.local` で作成

⚠ LINE のみで作ったアカウントは admin になれない

LINE Login で新規作成された行は `member_type=member`。admin にするには owner が /admin/team から該当メールに対し「招待」を発行 → 受諾フローを通す。

08. KAGI iOS app による物理ロック自動同期

SOLUNA の DB を変えると、KAGI iOS app（管理者の iPhone）が自動で SwitchBot Lock に書き込みを行います。

これにより「DB は新しいが現地ロックが古いまま」という事故を防ぎます。

仕組み（概要）

```
/admin/secrets でローテート
↓ DB 更新 (door_code = 530955)
↓ lock_sync_status = 'pending'
KAGI iOS app (yuki iPhone)
↓ 15 分ごとに poll /api/soluna/owner/property-secrets/<slug>
↓ home.doorCode != 新コード → 差分検知
↓ SwitchBotClient.createPermanentPassword(...)
↓ POST sync-ack {status: 'ok', key_id: ...}
soluna-web: lock_sync_status = 'ok'
↓ /admin/secrets バッジ ● Lock synced
```

初回セットアップ手順（物件 1 つにつき 1 回）

1

SwitchBot Lock を物件玄関に設置

物理取付け + ペアリング。SwitchBot 公式アプリで一度動作確認

2

SwitchBot OpenAPI トークン / Secret を取得

SwitchBot 公式アプリ → プロフィール → 開発者向け → トークン取得

3

KAGI iOS を開き「物件を追加」

SOLUNA portfolio から自動取り込み or 手動で名前入力

4

該当 Home の設定画面で以下を入力

SwitchBot トークン / Secret / Lock デバイス ID (SwitchBotClient.fetchDevices で一覧化)

5

「🔄 鍵を同期」ボタンで初回テスト

SOLUNA の現在 door_code が SwitchBot に書き込まれる。成功すると Toast 「鍵を同期しました」

6

/admin/secrets で ● Lock synced を確認

運用

- KAGI iOS app は foreground 復帰時と 15 分の Background Refresh で自動 sync

- iPhone がスリープ / 機内モードでも、復帰後に自動再開
- 手動同期: 各 Home パネルの「🔄 鍵を同期」ボタン

 大事な制約

KAGI iOS app は **管理者の iPhone 1 台**で全 4 物件の同期を担います。
その iPhone を紛失 / 機種変したら、新端末で再セットアップが必要。
バックアップとして iCloud Drive / Keychain Backup を有効化推奨。

トラブル: SwitchBot に書き込まれない

症状	原因	対処
● Syncing が 15 分以上続く	KAGI iOS が Background Refresh 停止	アプリを起動
● Lock sync failed (battery low)	SwitchBot のバッテリー切れ	電池交換 → 「🔄 鍵を同期」
● Lock sync failed (offline)	SwitchBot Hub が WiFi 切断	現地ルーター再起動
● Lock sync failed (auth)	SwitchBot トークン期限切れ	新トークン取得して KAGI Home に再入力
● Lock sync failed (invalid passcode)	door_code が SwitchBot 制約違反	6 桁数字に修正

09. 緊急時の対応フロー

火事 / 救急（人命優先）

1

119 へ通報（消防・救急）

場所を伝える。物件名（例: SOLUNA 美留和 THE LODGE）+ 住所

2

ゲストを屋外に避難

無理な救助は不要。ゲストとスタッフの命を優先

3

SOLUNA 管理者に連絡

mail@yukihamada.jp / info@solun.art

4

必要に応じて当該物件を一時閉鎖

Beds24 / Stripe で新規予約を一時停止

盗難 / 不審者

1

110 へ通報

2

侵入があった場合 → /admin/secrets で鍵番号をローテート

在室ゲストへ新コードを連絡（メール / 電話）

3

Wi-Fi 不正利用の疑い → Wi-Fi PW 変更

設備故障（停電 / 給水停止 / Wi-Fi 死亡）

設備	初動	連絡先
停電	ブレーカー確認 → 北海道電力 / 東京電力に確認	0120-995-007（道電） 0120-995-001（東電）
給水停止	水道メーター近くの止水栓確認	現地自治体水道課
Wi-Fi	ルーター電源 OFF → 30 秒 → ON	5G 携帯テザリングを案内
サウナ / ジャグジー	各物件マニュアル参照	SOLUNA サポート
車のトラブル	JAF を案内	#8139 または 0570-00-2910

⚠ **旅館業法に基づく報告義務**

重大事故（死亡・重傷・食中毒・感染症発生）は **所轄保健所 + 消防** に即時報告が必要。
報告から 24 時間以内に SOLUNA 管理者へ書面報告。

10. 監査ログ / トラブルシューティング

誰がいつ何を変えたか

すべての変更は `soluna_secret_audit` テーブルに自動記録されています。

```
GET /api/soluna/admin/property-secrets/<slug>/audit?limit=50
Authorization: Bearer <sln_token>
X-Requested-With: XMLHttpRequest
```

レスポンス例:

```
{
  "ok": true,
  "slug": "lodge",
  "audit": [
    { "id": 42, "field": "door_code", "old_value": "530955", "new_value": "744002",
      "action": "rotate", "by_email": "mail@yukihamada.jp",
      "client_ip": "203.0.113.5", "created_at": "2026-05-20 04:41:02" },
    { "id": 41, "field": "wifi_pass", "old_value": null, "new_value": "sunsetwifi",
      "action": "edit", "by_email": "mail@yukihamada.jp",
      "created_at": "2026-05-19 17:30:00" }
  ]
}
```

SwitchBot 書き込み履歴

`soluna_lock_sync_log` テーブルに、KAGI iOS app からの ack を時系列で保存。

よくあるトラブル

Q. マニュアルページが 404 になる

A. slug 名が誤り。 `atami` / `lodge` / `nesting` / `instant` のいずれか。新物件は `MANUAL_SLUGS` に追加が必要。

Q. ローテーション後にゲストから「鍵が開かない」と連絡

A. 1) /admin/secrets を開いて新鍵番号を再確認 → 2) ゲストに新番号をメール/電話で送る → 3) SwitchBot Lock が物理的に書き換わっているか「🔑 鍵を同期」ボタンで確認。

Q. /admin/secrets で「未設定」が消えない

A. 該当フィールドの 🗑 から実値を入力して保存。Wi-Fi PW は物理ルーターと一致確認後に。

Q. CSRF エラー「missing X-Requested-With」

A. curl で直接叩いた場合に発生。 `-H "X-Requested-With: XMLHttpRequest"` を追加。

Q. Rate limit エラー (HTTP 429)

A. 1 分に 20 回以上の PUT or 10 回以上の rotate でブロック。1 分待って再試行。

11. よくある質問 (FAQ)

Q. Q1. 鍵番号はどのくらいの頻度でローテートすべき？

A. 最低でも 30 日に 1 回、理想は **チェックアウト** ごと。次のゲストの安全のため。

Q. Q2. 鍵番号 6 桁は推測されないの？

A. 6 桁 = 100 万通り。スマートロックの試行回数制限と組み合わせれば実質安全。旧コードは物理ロック書き換え時点で無効化され、DB 上の `previous_door_code` 列に 7 日間「監査用」に残るのみ。

Q. Q3. KAGI iOS app を入れている iPhone を機種変したら？

A. 新端末で KAGI を再インストール → Apple ID 同期 or iCloud Drive backup から復元 → SwitchBot トークンの再入力（必要なら）。

Q. Q4. 複数の管理者が同時に編集したら？

A. 現在は last-write-wins。編集前に他管理者と口頭調整を。今後 optimistic lock を実装予定。

Q. Q5. ゲストにマニュアル URL を案内するタイミングは？

A. 予約確定メールに `https://solun.art/<slug>/manual` を記載。ゲストは OTP ログイン後に閲覧可能。

Q. Q6. ゲストから「マニュアルが見れない」と連絡

A. 予約日が check-in 14 日前 ~ check-out 7 日後の窓に入っているか確認。窓外はアクセス不可。

Q. Q7. 新物件を追加するには？

A. server.js の `MANUAL_SLUGS` / `MANUAL_PROPERTY_NAME` / `PROPERTY_SECRET_DEFAULTS` に追加 + `cabin/<slug>-manual.html` を作成 + `/admin/secrets` が自動表示。

Q. Q8. Wi-Fi パスワードは KAGI iOS 経由で同期される？

A. `door_code` と同じく KAGI iOS が poll → `home.wifiPassword` を更新。ただし物理ルーターは別途手動更新が必要（KAGI app からの API 書き込み不可）。

12. 付録: API リファレンス

管理者 API (admin のみ)

Method	Path	説明
GET	/api/soluna/admin/property-secrets/:slug	5 フィールド + audit 情報を返す
PUT	/api/soluna/admin/property-secrets/:slug	フィールド更新 (X-Requested-With 必須)
POST	/api/soluna/admin/property-secrets/:slug/rotate-door	6 桁ローテート。在室ゲスト時は 412 → confirm:true 再送
GET	/api/soluna/admin/property-secrets/:slug/audit	監査ログ (最大 200 件)

オーナー / 予約者 API (coupon / purchase / booking 保有者)

Method	Path	説明
GET	/api/soluna/owner/property-secrets/:slug	door_code / wifi / 時刻を返却。KAGI iOS が polling
POST	/api/soluna/owner/sync-ack	KAGI iOS が SwitchBot 書き込み結果を報告

ゲスト向け (要 booking)

Method	Path	説明
GET	/:slug/manual	ハウスマニュアル本体
GET	/:slug	物件 LP (マニュアルへのフッターリンクあり)

curl サンプル — 鍵番号ローテーション (CLI 経由)

1) OTP 発行 (本人にメール送信)

```
curl -X POST https://solun.art/api/soluna/otp \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -d '{"email":"mail@yukihamada.jp"}'
```

2) verify (メールで届いた 6 桁を入れる)

```
TOKEN=$(curl -s -X POST https://solun.art/api/soluna/verify \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -d '{"email":"mail@yukihamada.jp","code":"123456"}' | jq -r .token)
```

3) rotate (confirm 必須 - CLI でも在室ゲスト検知が走る)

```
curl -X POST 'https://solun.art/api/soluna/admin/property-secrets/lodge/rotate-door?confirm=  
1' \  
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \  
  -H 'X-Requested-With: XMLHttpRequest' \  
  -H 'Origin: https://solun.art'
```

📞 困ったら

サポートメール info@solun.art

管理者直通 mail@yukihamada.jp

マニュアル PDF 最新版 <https://solun.art/docs/runbook.pdf>

運用 dashboard <https://solun.art/admin/secrets>