

[Dashboard](#)[Devices](#)[Transaction Log](#)[Karyawan](#)[Admin](#)[Help](#)**Administrator**

super_admin · @admin

[Keluar](#)

MANAGEMENT CONSOLE

TOOLS

Download Postman Collection

Kalau ingin mencoba API tanpa menulis request manual, gunakan file Postman ini.

[Download Postman Collection](#)

Setelah diimport ke Postman, ubah variable `baseUrl` dan `apiKey` sesuai kebutuhan.

MULAI DARI SINI

Alur paling mudah

1. Daftarkan device

Kirim data `device\_code` dan `device\_name` ke endpoint registrasi. Server akan mengembalikan api_key.

2. Simpan API key di device

API key ini dipakai device saat meminta waktu server dan saat kirim transaksi absensi.

3. Admin aktifkan device

Buka menu

Devices

, cari device yang baru masuk, lalu klik

Enable

.

4. Device mulai dipakai

Setelah aktif, device bisa sinkron waktu dan kirim transaksi absensi ke server.

LANGKAH 1

Registrasi device

Gunanya: membuat device baru di server dan mendapatkan API key.

Yang dikirim: `device\_code`, `device\_name`, opsional `location`, `firmware\_version`

Yang diterima: `device\_id`, `api\_key`, status `pending\_activation`

Yang harus disimpan: `api\_key` di device

Kirim request ini sekali saja saat device pertama kali dipasang:

```
POST https://device.dsalute.id/api/v1/register.php
Content-Type: application/json
```

```
{
  "device_code": "GATE-001",
  "device_name": "Gate Utama",
  "location": "Lobby",
  "firmware_version": "1.0.0"
}
```

Test cepat

Linux / macOS

```
curl -X POST "https://device.dsalute.id/api/v1/register.php" -H "Content-Type: application/json" -d '{"device_code":"GATE-001","device_name":"Gate Utama"}'
```

Windows CMD

```
curl -X POST "https://device.dsalute.id/api/v1/register.php" -H "Content-Type: application/json" -d '{"device_code\":"GATE-001\","device_name\":"Gate Utama\"}'
```

PowerShell

```
curl -Method POST "https://device.dsalute.id/api/v1/register.php" -Headers @{ "Content-Type"="application/json" } -Body '{"device_code":"GATE-001","device_name":"Gate Utama"}'
```

Contoh response

```
{
  "success": true,
  "device_id": 12,
```

```
{
  "device_code": "GATE-001",
  "pending_activation": true,
  "api_key": "dev_XXXXXX"
}
```

Yang perlu disimpan oleh device: api_key.
Setelah itu admin harus mengaktifkan device dari menu **Devices**.

LANGKAH 2

Sinkron waktu device

Gunanya: supaya jam absensi di device sesuai dengan waktu server.

Yang dikirim: header `X-API-Key`

Yang diterima: `server\_time`, `unix\_time`, `timezone`

Yang harus disimpan: tidak wajib, cukup dipakai untuk set waktu device

```
GET https://device.dsalute.id/api/v1/time.php
X-API-Key: dev_XXXXXX
```

Test cepat

Linux / macOS

```
curl "https://device.dsalute.id/api/v1/time.php" -H "X-API-Key: dev_XXXXXX"
```

Windows CMD

```
curl "https://device.dsalute.id/api/v1/time.php" -H "X-API-Key: dev_XXXXXX"
```

PowerShell

```
curl -Method GET "https://device.dsalute.id/api/v1/time.php" -Headers @{ "X-API-Key"="dev_XXXXXX" }
```

Contoh response

```
{
  "success": true,
  "device_code": "GATE-001",
  "server_time": "2026-07-18T21:31:20+07:00",
  "unix_time": 1784385080,
  "timezone": "Asia/Jakarta"
}
```

Pakai endpoint ini saat:

- saat device baru menyala,
- setelah internet reconnect,
- sebelum kirim transaksi jika perlu sinkron ulang.

LANGKAH 3

Kirim transaksi absensi

Yang dikirim: `transaction\_uid`, `timestamp`, `identifier`, `identifier\_type`, `time\_source`

Yang diterima: hasil absensi sukses atau pesan penolakan jika karyawan belum terdaftar

Yang harus disimpan: tidak wajib; hapus antrian lokal hanya jika `delete\_local=true`

Request yang dikirim device

```
POST https://device.dsalute.id/api/v1/transactions.php
X-API-Key: dev_xxxxx
Content-Type: application/json
```

```
{
  "transaction_uid": "GATE-001-20260718-000001",
  "timestamp": "2026-07-18T20:15:31+07:00",
  "identifier": "04A12BC93F",
  "identifier_type": "rfid",
  "time_source": "ntp"
}
```

Test cepat

Linux / macOS

```
curl -X POST "https://device.dsalute.id/api/v1/transactions.php" -H "X-API-Key: dev_xxxxx" -H "Content-Type: application/json" -d '{"transaction_uid":"GATE-001-20260718-000001","timestamp":"2026-07-18T20:15:31+07:00","identifier":"04A12BC93F","identifier_type":"rfid","time_source":"ntp"}'
```

Windows CMD

```
curl -X POST "https://device.dsalute.id/api/v1/transactions.php" -H "X-API-Key: dev_xxxxx" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"transaction_uid\":\"GATE-001-20260718-000001\",\"timestamp\":\"2026-07-18T20:15:31+07:00\",\"identifier\":\"04A12BC93F\",\"identifier_type\":\"rfid\",\"time_source\":\"ntp\"}"
```

PowerShell

```
curl -Method POST "https://device.dsalute.id/api/v1/transactions.php" -Headers @{ "X-API-Key"="dev_xxxxx"; "Content-Type"="application/json" } -Body '{"transaction_uid":"GATE-001-20260718-000001","timestamp":"2026-07-18T20:15:31+07:00","identifier":"04A12BC93F","identifier_type":"rfid","time_source":"ntp"}'
```

Yang paling mudah dibaca device

```
{
  "attendance_result": {
    "id": "EMP-001",
    "name": "Budi Santoso",
    "position": "Supervisor",
    "datetime": "2026-07-18 21:45:10",
    "screen": {
      "line1": "Budi Santoso",
      "line2": "Supervisor",
      "line3": "2026-07-18 21:45:10"
    }
  },
  "display_message": "EMP-001 | Budi Santoso | Supervisor | 2026-07-18 21:45:10"
}
```

Kalau karyawan belum terdaftar

```
{
  "success": false,
  "accepted_count": 0,
  "rejected_count": 1,
  "rejected": [
    {
      "reason": "anda belum terdaftar",

```

```
"display_message": "anda belum terdaftar | 2026-07-18 21:45:10",
"screen": {
  "line1": "Anda belum",
  "line2": "terdaftar",
  "line3": "2026-07-18 21:45:10"
}
}
]
```

Kalau device punya layar 3 baris

Tampilkan saja:

screen.line1

screen.line2

screen.line3

Kalau device hanya butuh satu teks

Tampilkan saja display_message.

Aturan penting: hapus data absensi lokal hanya jika item response berada di array accepted dan memiliki delete_local=true. Jika item masuk ke rejected dengan pesan anda belum terdaftar, tampilkan pesan itu di layar dan jangan simpan sebagai absensi sukses.

UNTUK ADMIN

Mapping karyawan

1. Buka menu **Karyawan**.
2. Isi **Employee code** dan **Nama lengkap**.
3. Isi **Identifier type** dan **Identifier value** sesuai kartu RFID atau QR.
4. Setelah itu nama dan jabatan akan ikut muncul di respons absensi device.

JIKA ADA MASALAH

Cek cepat

- Jika device tidak bisa kirim data: cek apakah statusnya sudah **Enabled**.
- Jika respons `401`: biasanya API key salah atau device masih nonaktif.
- Jika nama tidak muncul di layar device: cek mapping karyawan di menu **Karyawan**.
- Jika waktu di layar salah: panggil lagi endpoint `/api/v1/time.php`.
- Jika API key bocor: buka menu **Devices** lalu klik **Reset key**.
- Kalau ingin cek server paling cepat dari terminal: `curl "https://device.dsolute.id/api/v1/health.php"`