

SecureGateway 用户手册

版本 1.0 • 适用于 Windows 10 / Windows 11

本手册面向公司员工，说明如何安装、登录和使用 SecureGateway 安全上网客户端。服务器搭建、账号权限等管理员操作不在本手册范围内，请参阅《USER_GUIDE》中的管理员章节。

目录

1. [SecureGateway 是什么](#)
 2. [安装前准备](#)
 3. [安装](#)
 4. [Windows 阻止程序运行时怎么办](#)
 5. [首次登录](#)
 6. [忘记密码 / 重置密码](#)
 7. [连接与断开](#)
 8. [界面说明](#)
 9. [代理模式](#)
 10. [系统托盘与开机自启](#)
 11. [常见问题](#)
 12. [安全须知](#)
-

1. SecureGateway 是什么

SecureGateway 是公司提供的 Windows 客户端。连接后，您电脑的网络流量会通过加密隧道经公司在海外的服务器转发，用于保护公司业务的上网安全。

您需要：

- 一台运行 Windows 10 或 Windows 11（64 位）的电脑；
- 管理员为您开通的 SecureGateway 账号（邮箱 + 密码）；
- 管理员发给您的安装文件 `SecureGateway-Setup.exe`（或免安装压缩包）。

无需另外安装任何软件，加密引擎已内置在程序中。

2. 安装前准备

项目	要求
操作系统	Windows 10 或 Windows 11，64 位
磁盘空间	约 250 MB
网络	可以上网
账号	管理员已开通，并已授予 gateway.access 权限
权限	不需要电脑管理员权限（安装时可选择"仅为我安装"）

重要： 如果您的账号尚未被授予权限，登录时会提示"Access denied. Your account does not have gateway access."，请联系管理员开通，而不是反复尝试登录。

3. 安装

3.1 使用安装程序（推荐）

1. 双击 SecureGateway-Setup.exe 。
2. 如果出现"用户账户控制"提示，点击**是**；如果您没有电脑管理员权限，安装程序会询问，请选择**仅为我安装（Install for me only）**。
3. 一路点击**下一步 / Next**，可勾选"创建桌面图标"。
4. 点击**安装 / Install**，完成后勾选"启动 SecureGateway"并点击**完成 / Finish**。

程序会出现在开始菜单中，名称为 **SecureGateway**。

3.2 使用免安装压缩包

1. 将压缩包 SecureGateway-win-x64.zip 解压到任意文件夹，例如 D:\SecureGateway\ 。
2. 解压后应看到 SecureGateway.exe 和一个 v2ray-core 文件夹。**两者必须放在同一目录中，不要单独移动 exe。**
3. 双击 SecureGateway.exe 启动。

3.3 升级到新版本

管理员发布新版本时，直接运行新的安装程序覆盖安装即可，您的服务器列表、登录状态和设置都会保留。升级前请先退出正在运行的 SecureGateway（右键托盘图标 → Exit）。

3.4 卸载

Windows 设置 → 应用 → 已安装的应用 → 找到 SecureGateway → 卸载。

4. Windows 阻止程序运行时怎么办

由于程序目前尚未进行商业代码签名，Windows 的安全机制可能会在首次运行时进行拦截。以下是三种常见情况及处理方法。

4.1 提示"Windows 已保护你的电脑" (SmartScreen)

这是最常见的情况，出现一个蓝色的提示窗口，标题为 **"Windows 已保护你的电脑"**，只显示一个"不运行"按钮。

处理方法：

1. 点击提示文字中的 **"更多信息"**。
2. 窗口会多出一个 **"仍要运行"** 按钮，点击它。
3. 之后不会再对同一文件重复提示。

4.2 提示"Smart App Control 已阻止此应用" (仅 Windows 11)

Windows 11 部分电脑（通常是 2022 年后出厂并全新安装系统的电脑）启用了 **Smart App Control**（智能应用控制）。它会阻止所有未经签名的程序，**并且不提供"仍要运行"选项**。

只有在管理员确认需要时，才按以下步骤关闭它：

1. 打开 **设置**（快捷键 Win + I）。
2. 左侧选择 **隐私和安全性**。
3. 点击 **Windows 安全中心**，再点击 **打开 Windows 安全中心**。
4. 在 Windows 安全中心左侧选择 **应用和浏览器控制**。
5. 点击 **Smart App Control 设置**。
6. 选择 **关闭**，在弹出的确认窗口中再次确认。
7. 重新运行 SecureGateway 安装程序。

请注意以下几点：

- **Smart App Control 一旦关闭，就无法再重新开启**，除非重装 Windows。这是 Windows 本身的限制。
- 如果该页面显示为"评估"模式，同样可以选择"关闭"。
- 如果选项是灰色不可选的，说明该电脑由公司 IT 策略统一管理，请联系 IT 部门处理。
- 关闭后，Windows Defender 和 SmartScreen 仍然正常工作，电脑并非没有防护。

如何判断是 SmartScreen 还是 Smart App Control? 看提示窗口的文字: 前者写着"Windows 已保护你的电脑", 且点击"更多信息"后有"仍要运行"; 后者明确写着"Smart App Control", 且没有任何允许运行的按钮。

4.3 提示"引擎启动失败"或 v2ray-core 文件夹消失

个别杀毒软件会把加密引擎 `v2ray.exe` 误判为风险文件并隔离。表现为: 程序可以打开, 但点击 Connect 后日志显示 "v2ray-core not found"。

处理方法:

1. 打开 **Windows 安全中心** → **病毒和威胁防护** → **保护历史记录**, 找到对被隔离文件的记录, 选择 **允许 / 还原**。
2. 或者在 **病毒和威胁防护设置** → **排除项** 中, 把 SecureGateway 的安装文件夹添加为排除项。
3. 若使用第三方杀毒软件, 请在其隔离区中还原该文件并加入白名单。
4. 如果文件已被删除, 重新运行安装程序即可恢复。

5. 首次登录

程序启动后首先显示登录窗口, 未登录无法使用任何功能。

1. 在 **Email** 栏输入管理员为您开通的邮箱地址。
2. 在 **Password** 栏输入密码。点击输入框右侧的眼睛图标可以显示 / 隐藏密码, 方便核对。
3. 如果这是您自己的电脑, 可勾选 **Remember me (记住我)**, 下次启动无需再次输入。**公用电脑请勿勾选**。
4. 点击 **Sign In (登录)**。

登录成功后会进入主界面。登录状态最长保持 **120 天**, 之后需要重新登录; 管理员也可以随时在服务器端注销您的登录。

连续输错密码 10 次, 登录会被锁定 **5 分钟**, 界面会显示剩余时间倒计时。锁定期间无法登录, 请耐心等待, 或通过"忘记密码"重置密码 (重置成功会立即解除锁定)。

关于 Sign Up (注册) 标签: 员工账号统一由管理员创建, 自行注册的账号没有使用权限, 请勿使用该功能。

5.1 在中国大陆等受限网络中登录

在国内网络下, 点击 Sign In 后常常会立即出现红色提示:

Cannot reach the login server (The SSL connection could not be established...)

这**不是密码错误**，而是登录服务器本身被网络屏蔽了，也**不会**计入"10 次锁定"。此时请：

1. 点击登录窗口底部的灰色小字 **Can't reach the login server? (无法连接登录服务器?)**，出现上述错误后它会自动展开。
2. 在输入框中粘贴管理员发给您的**服务器链接**（以 `ss://` 或 `vmess://` 开头的一整行）。如果这台电脑以前成功登录并连接过，可以留空，程序会自动尝试已保存的服务器。
3. 点击 **Connect through server, then sign in (先连接服务器，再登录)**。程序会先建立加密隧道，确认登录服务器可以通过隧道访问，然后自动用您填写的邮箱和密码登录。
4. 登录成功后直接进入主界面，并且**已经处于连接状态**，无需再点 Connect。

之后只要处于连接状态，程序自身与登录服务器的通信都会走隧道，同步服务器列表、保持登录等功能均正常。

如果之前已经登录过：会话有效期内（120 天），即使登录服务器暂时无法访问，程序也会直接进入主界面。点击 **Connect** 连接后，程序会自动通过隧道验证您的登录状态。

服务器链接请妥善保管，它相当于服务器的钥匙，不要转发给公司以外的人。

6. 忘记密码 / 重置密码

1. 在登录窗口点击 **Forgot password? (忘记密码?)**。程序会自动用浏览器打开公司的密码重置页面：`https://fourthzodiac.com/forgot-password`。（如果浏览器没有自动打开，请手动访问该地址。）
2. 在网页中输入您的账号邮箱，点击发送。
3. 打开收到的邮件（一分钟内未收到请检查垃圾邮件文件夹），点击邮件中的链接，在网页上设置新密码。
4. 回到 SecureGateway，用新密码登录。如果之前勾选了"记住我"，密码框里仍是旧密码，请先清空再输入新密码；再次勾选"记住我"即可保存新密码。

重置成功后，登录失败造成的锁定也会随之解除。网站和应用使用同一个账号，密码在任一处修改后两边同时生效。

邮件中的重置链接等同于临时密码，请勿转发给任何人。

7. 连接与断开

7.1 服务器从哪里来

登录后，程序会自动从公司服务器同步可用的线路，显示在 **Servers (服务器)** 标签页中，并带有 **SHARED (共享)** 标记。您通常不需要自己添加服务器。

如果列表为空或需要刷新，点击 **Sync Shared (同步共享服务器)**。

7.2 连接

1. 在 **Servers** 标签页选中一条线路（通常只有一条，已默认选中）。
2. 回到 **Dashboard（仪表盘）**，点击大按钮 **Connect（连接）**。
3. 几秒后状态变为绿色的 **Connected**，并显示服务器地址。
4. 正常上网即可。仪表盘上的 **Upload / Download** 会随流量增长，**Latency（延迟）** 显示到服务器的响应时间。

7.3 断开

点击 **Disconnect（断开）**。程序会自动恢复您电脑原来的网络设置。

7.4 验证是否生效

连接后用浏览器打开 `https://ifconfig.me`，如果显示的 IP 地址不是您所在网络的地址，而是公司服务器的地址，说明隧道已生效。

8. 界面说明

程序界面为英文，以下是各部分的含义。

Dashboard（仪表盘）

显示项	含义
Connect / Disconnect	连接 / 断开按钮
Active Server	当前使用的线路
Upload / Download	本次连接累计上传 / 下载流量
Latency	延迟（毫秒），显示 N/A 表示尚未测得或连接异常
Duration	本次连接持续时间
Proxy Mode	代理模式，见第 9 节
SOCKS / HTTP	本机代理端口，供需要手动配置代理的软件使用

Servers（服务器）

按钮	作用
Sync Shared	从公司服务器重新同步线路列表
+ Add Server	手动添加线路（一般不需要）
Import from Clipboard	粘贴管理员给的 <code>vmess://</code> 或 <code>ss://</code> 链接导入线路

按钮	作用
Test / Test All	测试选中线路 / 全部线路的延迟
Edit / Duplicate / Delete	编辑 / 复制 / 删除自己添加的线路（共享线路不可修改）
Share / Unshare	管理员功能，普通用户无权限

Settings（设置）

选项	说明
Start with Windows	开机自动启动（最小化到托盘）
Auto-connect on startup	启动后自动连接上次使用的线路
Minimize to system tray on close	点击关闭按钮时最小化到托盘而不是退出
Sign Out	退出登录，返回登录窗口

Log（日志）

显示程序和加密引擎的运行记录。遇到问题时，把这里的内容截图发给管理员，能大大加快排查。**Clear Log** 清空显示。

9. 代理模式

在 Dashboard 的 **Proxy Mode** 中选择：

模式	说明	适用场景
Rule-Based（规则模式，默认）	局域网和本地地址直连，其他流量走隧道	日常使用，推荐
Global Proxy（全局模式）	所有流量都走隧道	某些网站在规则模式下打不开时
Direct (No Proxy)（直连）	隧道保持连接，但系统不走代理	临时需要直连时，或手动给个别软件配置代理

切换模式立即生效，无需重新连接。

10. 系统托盘与开机自启

- 点击窗口右上角的关闭按钮，程序默认**最小化到系统托盘**（屏幕右下角的小图标），并**保持连接**，不会退出。
- **双击托盘图标**重新打开窗口。

- **右键托盘图标**可以快速 Connect / Disconnect，或选择 **Exit** 彻底退出程序。彻底退出时会自动断开连接并恢复网络设置。
- 在 Settings 中勾选 **Start with Windows** 和 **Auto-connect on startup**，之后每次开机会自动在后台连接，无需任何操作。

11. 常见问题

现象	原因与处理
双击安装程序没有反应，或弹出蓝色警告	见第 4 节
登录提示 "Invalid login credentials"	邮箱或密码错误。注意大小写和多余空格；可点击眼睛图标核对密码；仍不行则用"忘记密码"重置
登录提示 "Access denied. Your account does not have gateway access."	账号尚未被授权，联系管理员
登录提示 "Too many failed attempts"	密码错误 10 次后锁定 5 分钟，等待倒计时结束，或直接重置密码
登录提示 "Connection error"	电脑无法访问认证服务器。检查是否能正常上网；公司网络若有防火墙请联系 IT
Servers 列表为空	点击 Sync Shared；仍为空说明管理员尚未发布线路
点击 Connect 后显示 "V2Ray exited" 或 "did not open local port"	打开 Log 标签页截图发给管理员。常见原因是杀毒软件隔离了引擎（见 4.3）或其他代理软件占用端口（程序会自动换端口，日志中有记录）
已连接但网页打不开	先试试切换到 Global Proxy；查看 Latency 是否为 N/A（服务器不可达）；把 Log 发给管理员
已连接但 ifconfig.me 显示的还是本地 IP	代理模式被设为 Direct，改回 Rule-Based
断开后无法上网	极少见。打开 Windows 设置 → 网络和 Internet → 代理，关闭"使用代理服务器"，然后重启程序
每次开机都要重新登录	登录时勾选 Remember me；若仍然如此，可能是电脑上的杀毒软件清理了程序数据，请联系管理员
提示 "SecureGateway is already running"	程序已在托盘中运行，双击托盘图标即可

12. 安全须知

- 账号密码仅供本人使用，不要与他人共用账号。
- 不要把重置密码的邮件、链接或重置码转发给任何人。
- 在公用电脑上不要勾选 Remember me，用完后点击 Settings → Sign Out。

- 本客户端仅用于保护公司业务上网，请遵守公司相关规定。
- 遇到任何异常，把 **Log** 标签页的内容截图发给管理员，不要自行修改系统网络设置。

SecureGateway 用户手册 · 如有疑问请联系公司 IT 管理员