

Памятка кассира на Титан-А

Начало работы:

Включить КСА клавишей [X], после автоматического самотестирования КСА на дисплее отобразится [0 РЕГИСТРАЦИЯ].

Открытие смены:

1. **Входим в режим [0 РЕГИСТРАЦИЯ]:** нажать клавишу [ОПЛ], на дисплее отобразится [Регистрация Кассир 1], (Если кассиров несколько, ввести номер кассира), нажать [ОПЛ], ввести пароль кассира – по умолчанию «1» и нажать [ОПЛ], подтвердить время клавишей [ОПЛ] или ввести нужное время и нажать [ОПЛ], подтвердить дату клавишей [ОПЛ] или ввести нужную дату и нажать [ОПЛ].
На индикаторе отобразится "0,00".

Регистрация продаж:

1. Ввести стоимость товара

* цена вводится с использованием разделительной точки, с учетом значащих нулей.

*Если в чеке присутствуют несколько позиций товара по одинаковой стоимости, тогда сначала надо ввести количество товара, нажать клавишу [X] и потом ввести его стоимость.

2. Нажать [#1] (1 секция) или [#2] (2 секция).

*Для оформления нескольких продаж в одном чеке повторить действия: 1 и 2.

3. **Нажать [ПС]**, на индикаторе отобразится промежуточный итог. (При одной продаже [ПС] нажимать не надо)

4. Ввести сумму, полученную от покупателя для подсчета оплаты со сдачей

5. Нажать [ОПЛ] для закрытия чека (*ещё раз нажать [ОПЛ] для вывода копии чека).

*Для оплаты **по безналичному расчету**, после подсчета промежуточного итога [ПС], нажать [НФ], затем [.]».

*Для **комбинированной оплаты** после подсчета промежуточного итога [ПС], набрать сумму оплаты по безналу и нажать [НФ], затем [.] , оставшаяся сумма будет пробита наличными после нажатия клавиши [ОПЛ]

***Возврат** : нажать клавишу [НФ], затем клавишу [КОД], на дисплее появится [Возвраты], набрать сумму, нажать клавишу [#1] или [#2] (секция, по которой была пробита эта сумма), нажать [ОПЛ]

***Возврат по безналу** : повторить действия возврата наличных, вместо клавиши [ОПЛ] завершить чек последовательным нажатием [НФ], затем [.]

Промежуточный отчёт (X-отчёт):

1. Нажать [АН], на дисплее отобразится [0 РЕГИСТРАЦИЯ], нажать [1] или выбрать клавишами [+ %] и [- %], на дисплее [1 отчеты], нажать [ОПЛ], ввести пароль «555555» и нажать [ОПЛ] (3 раза), произойдет распечатка X-отчета.

Закрытие смены (Z-отчет):

1. Клавишей [АН] перейти в режим [0 РЕГИСТРАЦИЯ]

2. Нажать [2] или выбрать клавишами [+ %] и [- %] на дисплее [2 гашение], нажать [ОПЛ], ввести пароль «555555» и подтвердить его клавишей [ОПЛ], на индикаторе отобразится: [Гашение за смену Z-отчет], нажать [ОПЛ], на экране [гашение обнулить? Нет], нажать [1], появится сообщение [гашение обнулить? Да], нажать [ОПЛ], после вывода контрольной ленты, на дисплее [Закрыть смену? Да] нажать [ОПЛ], произойдет распечатка Z-отчета.

3. Выключить КСА клавишей [X].

Подробнее ознакомиться с функциональными возможностями КСА можно в "Руководстве по эксплуатации" идущим в комплекте с кассовым аппаратом.

Кассиром-операционистом ежедневно проводятся следующие виды работ:

1. Визуальный осмотр кассового аппарата, удаление пыли.

2. Проверка кассового аппарата (вилки, шнура питания) на отсутствие внешних повреждений;

3. Проверка сохранности пломб и средств контроля установленных на корпусе кассового аппарата.

В случае повреждения средств контроля или выявления других неисправностей кассового аппарата необходимо прекратить его использование и сообщить о выявленных неисправностях диспетчеру по тел.: +375(17)292-88-47, +375(17)2567804 или по адресу ЦТО ОДО «Компания-5»: г. Минск, ул. Притыцкого. д. 62/2.