

学号: 3140100254 考试名称: C语言理论模拟考试II 试卷实例名称: C理论试卷抽题模板[2]
[实例-1]

总分: 0 分, 其中各题型成绩分布: 判断题[0];单选题[0];填空题[0];选择性程序阅读题[0];选择性程序填空题[0];

选择题型==> 判断题 单选题 填空题 选择性程序阅读题 选择性程序填空题

特别提示: 选择答案时, 请不要点击单选按钮, 点击选择项的文字即可, 否则答案不会真被选中。

一、判断题。共10题, 每题1分, 共10分。正确的请选择A, 错误的请选择B。

1、 C的double类型数据可以精确表示任何实数。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: B, 结果: 错误

2、 当顺利执行了文件关闭操作时, fclose函数的返回值是0。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: A, 结果: 错误

3、 int *p1[5], (*p2)[5]; 试问语句p1=p1+2是否正确

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: B, 结果: 错误

4、 C语言源程序是可以用来直接运行的程序。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: B, 结果: 错误

5、 在函数调用时, 实参和形参共用存储单元。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: B, 结果: 错误

6、 在C语言中, 数组名是一个不可改变的地址常量, 不能对它进行赋值运算。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: A, 结果: 错误

7、 判断一个量是否为“真”时, 以0代表“假”, 以非0代表“真”。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: A, 结果: 错误

8、 在C 语言程序中, 在函数内部定义的变量称为全局变量。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: B, 结果: 错误

9、 break语句只能用于循环语句内部。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: B, 结果: 错误

10、 可以根据需要在一个函数中定义另一个函数。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答:

正确答案: B, 结果: 错误

学号：3140100254 考试名称：C语言理论模拟考试II 试卷实例名称：C理论试卷抽题模板[2]
[实例-1]
总分： 6 分 ， 其中各题型成绩分布：判断题[0];单选题[0];填空题[0];选择性程序阅读题[0];选择性程序填空题[6];

选择题型==>

✳ 判断题

✳ 单选题

✳ 填空题

✳ 选择性程序阅读题

✳ 选择性程序填空题

特别提示：答题选择答案时，不要点击“单选钮”，请点击“选择项的文字”，否则答案不会真被选中。只有答案的选择项字母出现在“解答文本框”，才表示你已经成功选取了答案。

二、单选题。请从给定的选项中选择一个唯一正确的选项。每小题2分，共10题，20分。

- 1、

若有：long x=-123L，则以下能够正确输出变量x值的语句是_____。

☐ A. printf(“x=%d\n”,x);

☐ B. printf(“x=%ld\n”,x);

☐ C. printf(“x=%dl\n”,x);

☐ D. printf(“x=%LD\n”,x);

解答：

未答

正确答案：B, 结果：错误
- 2、

下列选项中正确的语句组是_____。

☐ A. char s[8]; s={"Beijing"}

☐ B. char *s; s={"Beijing"}

☐ C. char s[8]; s="Beijing"

☒ D. char *s=NULL; s="Beijing"

解答：

D

正确答案：D, 结果：正确
- 3、

以下程序执行后sum的值是_____。

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int i, sum;
    for(i=1; i<6; i++)sum+=i;
    printf("%d\n", sum);
}
```

☐ A. 15

☐ B. 14

☒ C. 不确定

☐ D. 0

解答：

C

正确答案：C, 结果：正确
- 4、

结构型变量占用内存的字节数是_____。

☐ A. 各成员占用内存字节数之和

☐ B. 第一个成员占用的内存字节数

☐ C. 占用内存最大成员所需的字节数

☐ D. 最后一个成员占用的内存字节数

解答：

未答

正确答案：A, 结果：错误
- 5、

设 int *p, a[10]; p=a;下列不能与a[i]等价的是_____。

☐ A. p[i]

☐ B. *(a+i)

☐ C. p+i

☐ D. *(p+i)

解答：

未答

正确答案：C, 结果：错误
- 6、

若x是实型变量，表达式（x=19/4）的值是_____。

☐ A. 4

☐ B. 4.0

☐ C. 5

☐ D. 5.0

解答：

未答

正确答案：B, 结果：错误
- 7、

下面函数调用语句中含有实参的个数为_____。

```
func((exp1+exp2), (exp3-exp4));
```

☐ A. 1

☐ B. 2

☐ C. 4

☐ D. 0

解答：

未答

正确答案：B, 结果：错误
- 8、

以下四个选项中不能看作一条语句的是_____。

☐ A. {; }

☐ B. a=0, b=0, c=0;

☐ C. if(a>0);

☒ D. if(b==0)m=1; n=2;

解答：

D

正确答案：D, 结果：正确
- 9、

若有以下说明和定义
typedef int *INTEGER;
INTEGER a,*b;
以下叙述正确的是_____。

☐ A. a是int型变量

☐ B. b是int型的一级指针变量

☐ C. a是int型的指针变量

☐ D. 程序中可用INTEGER代替int类型名

解答：

未答

正确答案：C, 结果：错误
- 10、

设有以下定义：char *cc[2] = {"1234", "5678"};，则正确的叙述是_____。

☐ A. cc数组的两个元素中各自存放了字符串"1234"和"5678"的首地址

☐ B. cc数组的两个元素分别存放的是含有4个字符的一维字符数组的首地址

☐ C. cc是指针变量，它指向含有两个数组元素的字符型一维数组

☐ D. cc数组元素的值分别是"1234"和"5678"

解答：

未答

正确答案：A, 结果：错误

学号：3140100254 考试名称：C语言理论模拟考试II 试卷实例名称：C理论试卷抽题模板[2]
[实例-1]

总分： 0 分 ， 其中各题型成绩分布：判断题[0];单选题[0];填空题[0];选择性程序阅读题[0];选择性程序填空题[0];

选择题型==>	 判断题	 单选题	 填空题	 选择性程序阅读题	 选择性程序填空题
-------------------	---	---	---	--	--

三、填空题。在解答的文本框中填写正确的答案。共10小题，每小题2分，共20分。

1、 设有int i, j, k; 则表达式(i=1, j=2, k=3, i&& j&k)用%d输出的值是_____。

— 解答:

结果： 错误 答案： 1

2、 下列程序段执行后输出的结果是：_____。

```
int x=6;
while (x>0){
    if (x%3==0){
        printf("%d#",--x);
        continue;
    }
    x--;
}
```

— 解答:

结果： 错误 答案： 5#2#

3、 下面程序的输出为_____。

```
#include<stdio.h>
void change(int *p) { *p=*(p+3);}
main()
{int x[8]={1,2,3,4,5,6,7,8},n=0;
 while (n<4){ change (&x[n]);n++;}
 for(n=0;n<8;n++) printf("%d",x[n]);
}
```

— 解答:

结果： 错误 答案： 45675678

4、 下列程序行的输出是_____。

```
printf("%o", 011<<1^1);
```

— 解答:

结果： 错误 答案： 23

5、 以下程序段的输出结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int sum(int k);
main()
{ int s,i;
  for(i=1;i<=10;i++)
    s=sum(i);
  printf("%d",s);
}
int sum(int k)
{ static int x=0;
  int y=0;
  y++;
  return(x+=(k+y));
}
```

— 解答:

结果： 错误 答案： 65

6、 以下程序执行后输出的值是_____。

```
#define F(x) x*x
main()
{ int a=3,b=2,c;
  c=F(a+b);
  printf("%d",c);
}
```

— 解答:

结果： 错误 答案： 11

7、 下列程序的输出结果是_____。

```
# include<stdio.h>
int c;
int func(int *a,int b)
{ c=(*a)*b;
  *a=b-1;
  b++;
  return(*a+b);
}
main()
{ int a=4,b=2,p=0;
  p=func(&a,b);
  printf("%d%d%d%d",a,b,c,p);
}
```

— 解答:

结果： 错误 答案： 1#2#8#4

8、 下列程序段执行后输出的结果是：_____。

```
int a[]={1,2,1};
int b[][3]={1,2,3,10,20,30,50,60,70};
printf("%d",b[a[1]][a[2]]++);
```

— 解答:

结果： 错误 答案： 60

9、 表达式(010+2)在printf中以%d输出的值是_____。

— 解答:

结果： 错误 答案： 10

10、 连接两个字符串的系统函数名是_____。

— 解答:

结果： 错误 答案： strcat

学号：3140100254 考试名称：C语言理论模拟考试II 试卷实例名称：C理论试卷抽题模板[2][实例-1]
总分： 0 分 ， 其中各题型成绩分布：判断题[0];单选题[0];填空题[0];选择性程序阅读题[0];选择性程序填空题[0];

选择题型=>	✳ 判断题	✳ 单选题	✳ 填空题	✳ 选择性程序阅读题	✳ 选择性程序填空题
--------	-------	-------	-------	------------	------------

特别提示：答题选择答案时，不要直接点击“单选题”，请点击“选择项的文字”，否则答案不会真被选中。只有答案的选择项字母出现在“解答文本框”，才表示你已经成功选取了答案。

四、选择性程序阅读题。在给定的四个选项中，选出唯一一个正确答案。共5题，每题4分，共20分。

1、 输入10 21 3 6 9 0 100 1，下列程序输出的结果是_____。

```
#include <stdio.h>
#define n 8
void main()
{  int i,r,m,a[n],*p;
   m=0;r=n;p=a;
   for(i=0;i<n;i++)
       scanf("%d",p+i);
   while(r!=2)
   {  if(*p!=0)
       {  m++;
          if(m%3==0){r--;*p=0;}
       }
       if(p==a+n-1) p=a;
       else p++;
   }
   for(i=0;i<n;i++)
       if(a[i]!=0)
           printf("%d ",a[i]);
}
```

- ☐ A. 6
☐ B. 9
☐ C. 1
☐ D. 10

解答：未答

正确答案：A, 结果：错误

2、 以下程序输出结果是

```
#include <stdio.h>
void cnt(int n)
{  int i;
   if((i=n/10)!=0) cnt(i);
   putchar(n%10+'1');
}
```

```
void main()
{  int number;
   number=2456;
   cnt(number);
}
```

- ☐ A. 7653
☐ B. 3567
☐ C. 2457
☐ D. 3456

解答：未答

正确答案：B, 结果：错误

3、 假定在执行以下程序时输入“ABCDE”，则应该输出_____。

```
#include <stdio.h>
int f(char a[])
{
    if(*a == '\0')
        return 0;
    else
        return 1+f(a+1);
}
main()
{
    char a[100];
    int i, k;
    gets(a);
    i = f(a)/2;
    k = 0;
    while(1)
    {
        if(a[i+k] == '\0')
            break;
        putchar(a[i+k]);
        if(k>=0)
            k = -k-1;
        else
            k = -k;
    }
}
```

- ☐ A. ABCDE
☐ B. EDCBA
☐ C. CBDAE
☐ D. CDBEA

解答：未答

正确答案：C, 结果：错误

4、 执行以下程序后，将输出_____。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
main()
{
    char a[100], c;
    int i, n, k;
    gets(a); /* 假定输入DEFGFG<回车> */
    scanf("%c", &c); /* 假定输入F<回车> */
    n = strlen(a); k = 0;
    for(i=0; i<n/2; i++)
        if(a[i] == c) k++;
    for(i=n-1; i>=n/2 && k!=0; i--)
        if(a[i] == c) k--;
    printf("%d", i);
}
```

- ☐ A. 1
☐ B. 2
☐ C. 3
☐ D. 4

解答：未答

正确答案：C, 结果：错误

5、 输入4<回车>后，下列程序的输出结果是_____。

```
# include "stdio.h"
int main( )
{  int j,k,n;
   float f,s;
   scanf("%d", &n);
   s=0; f=1;
   for(k=1;k<=n;k++){
       for(j=1;j<k;j++){
           f=f*k;
           s=s+f;
           printf("%.0f#",s);
       }
   }
}
```

- ☐ A. 1#3#9#33#
☐ B. 1#3#21#1173#
☐ C. 1#3#12#76#
☐ D. 1#2#4#10#

解答：未答

正确答案：B, 结果：错误

学号：3140100254 考试名称：C语言理论模拟考试II 试卷实例名称：C理论试卷抽题模板[2][实例-1]
总分： 6 分 ， 其中各题型成绩分布：判断题[0];单选题[0];填空题[0];选择性程序阅读题[0];选择性程序填空题[6];

选择题型=>

❖ 判断题

❖ 单选题

❖ 填空题

❖ 选择性程序阅读题

❖ 选择性程序填空题

特别提示：答题步骤：1）点击显示答案的文本框；2）选择答案，选择答案时，不要点“复选框”，点击“选择项的文字”，否则答案不会被选中。3）确认答案已出现在“答案文本框”，表示你已经成功选取了答案。4）继续下一题。

五、选择性程序填空题。共30分，5题*3空=15个空，每空2分。请在给定的选项中为每空选择一个唯一正确的选项，使程序补充完整。

1、如下程序段用来连续输入100个整数。要求在输入的过程中，将输入数据保存在数组 data的同时，屏幕上出现如下反馈信息：将已输入的第i个数据换行显示在屏幕上。

```
#include<stdio.h>
#define NUMBER 100
void main()
{
    int i;
    int data[NUMBER];
    for( i = 0; i <= __ (1) __ ; i++){
        scanf("%d", __ (2) __ );
        printf(" No. %d is __ (3) __", i, data[i] );
    }
}
```

- ☐ A. NUMBER
- ☒ B. NUMBER - 1
- ☐ C. %d\0
- ☐ D. %d
- ☒ E. &data[i]
- ☐ F. %d\s
- ☐ G. data[i]
- ☒ H. %d\n
- ☐ I. i
- ☐ (. B
- ☐ (. E
- ☐ (. H

解答:BEH

2、以下程序的功能是输入任意的正整数数n后，输出n行由大写字母A开始构成的三角形字符阵列图形。例，输入整数5时（注意： n不得大于或等于7），程序运行结果如下：

A B C D E
F G H I
J K L
M N
O

请完成程序填空。

```
#include<stdio.h>
main()
{int i,j,n;char ch='A';
scanf("%d",&n);
while(__ (1) __){
printf("input n again\n");
scanf ("%d",&n);
}
for(i=1;i<=n;i++){
for(j=1;j<=__(2) __;j++) {
printf("%2c",ch);
__(3) __;
}
printf("\n");
}
}
```

- ☐ A. ch--
- ☐ B. ch++
- ☐ C. n>6|| n<1
- ☐ D. n>6&& n<1
- ☐ E. n>=1&& n<=6
- ☐ F. if(j==n-i)break
- ☐ G. n-1
- ☐ H. n-i+1
- ☐ I. n-i

(1) 解答:

标准答案: C。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: H。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: B。结果: 错误

3、下三角矩阵 a是一个3×3的矩阵，输入a的元素，如果a是下三角矩阵，输出“YES”，否则，输出“NO”。（下三角矩阵，即主对角线以上的元素都为0，主对角线为从矩阵的左上角至右下角的连线）

```
#include <stdio.h>
void main( )
{ int flag, i, k;
int a[3][3];
for (i=0;i<3;i++)
for (k=0;k<3;k++)
scanf ("%d",&a[i][k]);
__(1)__;
for (i=0;i<3&&flag;i++)
for (k=i+1; k<3&&flag;k++)
if (__(2)__) __(3)__;
if(flag) printf("YES\n");
else printf("NO\n");
}
```

- ☐ A. flag==1
- ☐ B. a[i][k]!=0
- ☐ C. a[i][k]==0
- ☐ D. a[k][i]!=0
- ☐ E. flag=1
- ☐ F. break
- ☐ G. a[k][i]==0
- ☐ H. flag=0
- ☐ I. flag==0

(1) 解答:

标准答案: E。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: B。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: H。结果: 错误

4、将一个磁盘文件中的小写字母全部改成大写字母，写入另一个磁盘文件。

```
#include "stdio.h"
main()
{
    FILE *f1,*f2;
    char ch,infile[20],outfile[20];
    printf("\nEnter the infile name:");
    scanf("%s",infile);
    printf("\nEnter the outfile name:");
    scanf("%s",outfile);
    if ((f1=fopen( infile, "r"))==NULL)
    {
        printf("\ncannot open infile %s",infile);
        exit(0);
    }
    if ((f2=fopen( __ (1) __ ))==NULL)
    {
        printf("\ncannot open outfile %s",outfile);
        exit(0);
    }
    ch=fgetc(f1);
    while (__(2)__)
    {
        if (ch>='a'&&ch<='z') ch=ch-32;
        fputc(ch,f2);
        ch= __ (3) __ ;
    }
    fclose(f1);
    fclose(f2);
}
```

- ☐ A. "outfile", "w"
- ☐ B. "outfile.txt", "w"
- ☐ C. outfile, "w"
- ☐ D. !feof(f1)
- ☐ E. feof(f1)
- ☐ F. !feof(f2)
- ☐ G. fgetc(f1)
- ☐ H.getc()
- ☐ I. fgetc()

(1) 解答:

标准答案: C。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: D。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: G。结果: 错误

5、读入一批正整数（以零或负数为结束标志），输出其中的素数。函数prime(m)用于判断m是否为素数。素数就是只能被1和自身整除的正整数，1不是素数，2是素数。

```
#include "stdio.h"
#include "math.h"
void main( )
{ int x;
int prime(int m);
scanf("%d", &x);
while (__(1)__) {
    if(prime(x)) printf("%d\n", x);
    scanf("%d", &x);
}
}
int prime(int m)
{ int k, n, res;
if(m <= 1) return 0;
res = 1;
n = (int)sqrt(m);
for(k = 2; k <= n; k++)
if(m%k == 0){
    __(2)__;
    break;
}
return __(3)__;
}
```

- ☐ A. res = 1
- ☐ B. x >= 0
- ☐ C. res
- ☐ D. 0
- ☐ E. x <= 0
- ☐ F. res = -1
- ☐ G. 1
- ☐ H. x > 0
- ☐ I. res = 0

(1) 解答:

标准答案: H。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: I。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: C。结果: 错误