索引号：4303000008/2025-1427623　　发布机构：区应急管理局　　发布目录：信息公开

湘潭经开区XX网络经营部“7·14” 高处坠落事故调查报告

雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn　　发布时间：2025-09-17 16:36

湘潭经开区XX网络经营部“7·14”

高处坠落事故调查报告

2025年7月14日11时20分许，湘潭经开区XX网络经营部在雨湖区鹤岭镇向阳村新沙组进行电视网络线缆维护作业过程中发生一起高处坠落事故，伤者黄某文经抢救无效于2025年7月21日死亡，事故共造成1人死亡，直接经济损失19万元（仅包含医疗救治、丧葬费，死亡赔偿纠纷已进入民事诉讼程序）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经湘潭市雨湖区人民政府批准，于2025年7月22日组成由雨湖区应急管理局牵头，湘潭市公安局雨湖分局、雨湖区文旅广体局、雨湖区总工会、鹤岭镇人民政府、和平街道办事处为成员单位的事故调查组（详见附件1），同时邀请雨湖区纪委监委介入事故调查工作，并对事故调查组的工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，湘潭经开区XX网络经营部“7·14”高处坠落事故是一起因施工人员违章作业、相关生产经营单位未依法履行安全生产义务造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）维护施工作业来源情况

2025年7月,鹤岭镇向阳村新沙组群众反映附近的电视网络线缆（已停用）垂下，存在安全隐患。电视网络线缆的产权人湘潭XX有线电视网络服务有限公司（以下简称“XX公司”）鹤岭片区维护负责人徐某红得知群众反映问题后，于2025年7月13日12时34分通过电话联系长期合作的维护单位湘潭经开区XX网络经营部（以下简称“XX经营部”），口头委托其对电视网络线缆维护维修，双方未签订书面合同及安全生产管理协议。XX经营部经营者庞某为遂通过微信联系黄某文、徐某强两人，口头约定于7月14日到现场进行维护维修。XX经营部与XX公司口头约定,此次维护维修材料由XX公司提供，维护维修费用按人数和设备结算，结算标准为300元/人/天、200元/台车，待维护维修完工后由庞某为报给XX公司结算，XX公司向XX经营部账户付款，庞某为再向其他人员支付劳务费用。

（二）事故相关单位情况

1.发包方基本情况

（1）XX公司概况

XX公司成立于2013年9月16日，注册资本20万元，注册住所为湘潭市雨湖区鹤岭镇XXXXXXXXXX，为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人是曾某东，经营范围为管道和设备安装；有线电视网络、通信网络的代办、设计、安装、维护及代收网费服务；互联网信息服务；网络设备租赁；通信业务代办。该公司共7名员工（4名正式员工，3名临时员工）。2025年1月1日，XX公司任命任某为主要负责人，负责公司全面工作。2023年，XX公司已全面停止电视网络业务，但原先安装的电视网络线缆未拆除，所有权仍归公司所有。

（2）安全生产管理情况

任某作为主要负责人，直管XX公司安全生产工作。XX公司制定了《安全生产责任制》《安全管理制度》《安全生产应急预案》《安全生产隐患排查治理制度》《安全生产教育培训制度》《安全交底制度》等安全生产制度；XX公司制定印发了《2025年度安全生产教育培训计划》，并按照教育培训计划组织员工开展了安全生产教育培训；2025年3月、6月分别组织召开了安全生产工作会议；XX公司长期将电视网络线缆维护维修作业发包给XX经营部，未组织对其进行安全技术交底，未对其安全生产工作统一协调、管理，未安排管理人员对作业现场进行安全检查。

2.承包方基本情况

（1）XX经营部概况

XX经营部的经营者为庞某为，属于个体工商户，统一社会信用代码：92430300MA4QXXXXXX，注册日期2019年3月1日，注册住所为湘潭经开区响水乡XXX8号XXXXXXX3区5栋2单元010XXXX号，经营范围为：通信工程施工和维护；闭路电视监控安装；LED电子显示屏销售及施工；亮化工程施工；小区智能化系统设计与施工；办公用品、五金机电产品、通信产品、电力产品销售。XX经营部没有固定员工，根据业务承揽需要雇人施工作业。

（2）安全生产管理情况

XX经营部只有主要负责人庞某为一人经营，由其负责全面工作，在承接事发的电视网络线缆维护维修业务后，雇佣了黄某文、徐某强两名施工人员。经营部无安全生产规章制度及操作规程，无安全生产管理资料，维护维修作业前未对黄某文、徐某强开展安全生产教育培训。

2025年2月15日，XX经营部在中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司为黄某文投保了雇主责任险，保险期限一年。

（三）死者基本情况

黄某文，男，身份证号码：430321197311XXXXXX，家庭住址：湘潭市雨湖区响水乡XXXXXX，系庞某为雇佣的维护维修作业人员，未签订劳动合同，持有高处作业资格证（有效期2024年4月24日至2030年4月23日）。

二、事故发生经过

2025年7月14日上午9时左右，庞某为组织黄某文、徐某强抵达雨湖区鹤岭镇向阳村新沙组，并对XX公司的电视网络线缆进行维护作业，黄某文负责爬上电线杆（高度5米左右）上整理线缆，庞某为负责在地面通过竹竿递线缆，徐某强负责在地面用竹竿搭线，中途黄某文下来休息了十几分钟。11时20分左右，黄某文戴着安全帽、系着安全带、脚上穿着攀登脚扣，再次爬上电线杆准备整理线缆，在爬到电线杆4m左右高度时（还未到作业位置），黄某文将安全带解开准备调松一点，不慎摔落至地面致重伤，安全带为解开状态，且无断裂痕迹。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月14日19时，区应急指挥中心接市应急指挥中心事故信息通报后，马上调度鹤岭镇现场核查，19时43分，鹤岭镇应急办向区应急指挥中心报告核查情况，区应急指挥中心随即将核查情况分别于19时46分、19时47分报区总值班室、市应急指挥中心。鹤岭镇于20时42分续报事故情况，区应急指挥中心于20时55分向区总值班室、市应急指挥中心续报事故情况。7月15日9时许，区应急管理局事故调查人员到事发现场进行现场勘查。7月16日9时50分，区应急指挥中心向湘潭市中心医院询问伤者情况，湘潭市中心医院反馈伤者已脑死亡，有生命体征。7月21日16时33分，区应急指挥中心接湘潭市中心医院通报伤者黄某文经抢救无效于16时20分死亡。随后区应急指挥中心将该信息报区总值班室、市应急指挥中心。

（二）应急处置情况

事故发生后，现场作业人员徐某强于11时31分拨打120急救电话，庞某为于11时30分打电话给XX公司工程负责人曾某丰，11时31分打电话给徐某红报告事故情况，随后曾某丰、任某、徐某红等人赶往事故现场。11时50分，湘鹤医院救护车到达现场，把伤者抬上救护车送到湘鹤医院救治，庞某为、任某等人开车跟随救护车到湘鹤医院协调医疗救援事宜。因伤情严重，当天18时左右，黄某文被转至湘潭市中心医院救治。18时36分，庞某为拨打110电话报警。

（三）现场勘查情况

事故现场位于湘潭市雨湖区鹤岭镇向阳村新沙组一交叉路口附近，电线杆高5米，立于农田中（见图1），坠落点位于农田于与柏油路之间的田埂处（见图2），电线杆周围及下方未设置防坠落安全措施。





图1　　图2

（四）善后处置情况

事故发生后，黄某文救治期间的医疗费用由XX公司和XX经营部共同负担。黄某文死亡后，XX公司积极与黄某文家属协商赔偿事宜，8月13日，在鹤岭镇的组织下，XX公司与死者家属达成调解协议，由XX公司支付8万元用于死者丧葬费用。事故赔偿事宜，死者家属已向人民法院对XX经营部、XX公司、太平洋保险公司提起民事诉讼，最终以法院判决结果为准。

（五）事故应急处置评估情况

事故发生后，现场作业人员徐某强立即拨打120急救中心电话，湘鹤医院救护车赶到现场，并将伤者送至湘鹤医院进行救治，因伤重，及时转至湘潭市中心医院救治。区应急指挥中心及时调度鹤岭镇、应急等部门赶到现场开展现场勘查工作，并及时向市应急指挥中心、区总值班室报告。黄某文入院治疗后，医疗救治费用由庞某为和XX公司共同支付，在黄某文因医治无效死亡后，鹤岭镇政府、和平街道办事处积极组织善后协商。事故发生后的医疗救援、应急处置到位。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.违章作业。黄某文在距离地面垂高4m的电线杆上作业，未按国家标准[]正确使用安全带。

（二）间接原因

1.XX经营部履行安全生产主体责任存在的问题

（1）主要负责人未履行安全生产管理职责[]。XX经营部主要负责人未建立本单位全员安全生产责任制，长期以口头形式临时招聘作业人员；未组织制定安全生产规章制度和操作规程；未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作不力，未及时消除黄某文不正确使用安全带的事故隐患。

（2）未监督、教育从业人员正确使用劳动防护用品[]。XX经营部未监督、教育黄某文等从业人员按照使用规则使用安全带。

（3）未按规定开展安全生产教育和培训[]。XX经营部仅口头提出要作业人员注意安全，未对作业人员进行针对性的安全生产教育和培训，未保证黄某文等从业人员具备高处作业必须正确使用安全带等必要的安全生产知识和掌握本岗位的安全操作技能。

（4）未依法开展生产安全事故隐患排查治理[]。XX经营部未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除黄某文未正确使用安全带的事故隐患。

2.XX公司存在的问题

未履行安全生产统一协调、管理职责[]。XX公司委托XX经营部对电视网络线缆维护维修，未与XX经营部签订合同及安全生产管理协议；未对XX经营部安全生产工作统一协调、管理，未对维护维修作业现场进行安全检查。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

黄某文，男，XX网络经营部临时雇佣的作业人员，在电线杆上对电视网络线缆进行维护作业，未按国家标准使用安全带，坠落地面致重伤身亡。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，建议依法不再追究其责任。

（二）移送司法机关追究责任人员

庞某为，男，XX经营部经营者，负责经营部全面工作，安全生产第一责任人。未依法履行主要负责人安全生产管理职责，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，导致发生生产安全责任事故，涉嫌犯罪，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、《湖南省生产安全事故调查处理办法》第十三条之规定，建议将相关材料移交湘潭市公安局雨湖分局依法调查处理。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.XX经营部。未监督、教育从业人员正确使用劳动防护用品；未按规定开展安全生产教育和培训；未依法开展生产安全事故隐患排查治理，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条、第二十八条、第四十一条之规定，对该起事故负有责任。建议由湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队依法调查处理。

2.XX公司。未与承包单位签订安全生产管理协议，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定，建议由湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队依法调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）XX经营部要全面汲取事故教训，切实履行安全生产主体责任。一是要深刻吸取事故教训，切实增强法治意识，法治观念，要结合本单位生产经营特点，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度、操作规程，改善安全生产条件。**二是**要加强安全生产教育培训，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，遵守操作规程，杜绝违章作业行

为。**三是**要建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，加强安全检查，制定并落实相应的生产安全事故隐患治理措施，做好安全防护，杜绝作业人员违章作业、作业现场缺乏安全防护设施的生产安全事故隐患。**四是**保障安全生产投入的有效实施，完善安全管理体系，保障安全生产条件。

（二）XX公司要加强对承包单位的统一协调管理。要与承包单位签订合同，并要根据与承包单位签订的合同中安全管理职责，进一步加强对承包单位安全生产工作统一协调、管理，明确专人定期、及时进行安全检查，督促施工单位落实施工安全防护及文明施工措施，发现安全问题的，应当及时督促整改到位。

（三）鹤岭镇人民政府要强化属地监管，坚决遏制各类事故。一是要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，深刻吸取事故教训，举一反三，切实担负起防范化解安全风险重大责任，确保把人民生命安全放在第一位；**二是**进一步强化属地监管责任，厘清行业领域安全生产责任，督促本单位负有安全监管职责的部门加强安全生产监督管理；**三是**强化安全宣传教育，确保不再发生类似事故。