斗门井岸珠海宇吉电气技术有限公司
“5·27”一般触电事故调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2026 年 8 月 3 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）相关单位基本情况.....2
（二）合同情况.....3
（三）相关人员情况.....4
（四）事故发生经过.....4
（五）事故现场情况.....5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）善后处理情况.....8
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因.....9
（二）间接原因.....9
四、监管单位履职情况.....9
（一）区应急管理局.....9
（二）井岸镇政府.....10
（三）新青工业园管委会.....10
五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....10
（一）免予责任追究人员.....10
（二）对有关单位的处理建议.....11
（三）对有关责任人员的处理建议.....12
六、主要教训.....13
七、事故防范和整改措施.....13

斗门井岸珠海宇吉电气技术有限公司“5·27”一般触电事故调查报告

2026年5月27日5时许，在斗门区井岸镇珠海宇吉电气技术有限公司内发生一起触电事故，致1人死亡，无其它人员受伤。

为查明事故发生的经过、原因，认定事故的性质和责任，总结事故教训，提出防范和整改措施，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第十九条、第二十条的规定，斗门区人民政府依法成立了斗门井岸珠海宇吉电气技术有限公司“5·27”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区委常委、副区长杨富邦任组长，区应急管理局局长叶正亨任副组长，新青科技工业园、井岸镇人民政府、区科技工业信息化局、区人力资源社会保障局、区应急管理局、区总工会、市公安局斗门分局等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、查阅资料、询问有关人员等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经事故调查组调查研究，认定斗门井岸珠海宇吉电气技术有限公司“5·27”触电事故是一起因员工违规作业，企

业安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1.深圳市新粤盛电气有限公司[1]（以下简称“新粤盛公司”）

统一社会信用代码：91440300MA5H7WWU6A

住所：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园25栋B栋618

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：闫某某

成立日期：2022年03月01日

2.珠海宇吉电气技术有限公司[2]（以下简称“宇吉公司”）

统一社会信用代码：91440403MAA4KLDWXE

住所：珠海市斗门区井岸镇新青科技工业园六路6号（厂房B）

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：程某某

---

[1]经营范围：一般经营项目：电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：电气安装服务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

[2]经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；通信设备制造；五金产品制造；五金产品零售；电气设备修理；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气信号设备装置销售；电工机械专用设备制造；电子专用材料制造；工业机器人制造；液压动力机械及元件制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；电力设施器材销售；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2022 年 03 月 01 日

3. 珠海爱美电子科技有限公司[3]（以下简称“爱美公司”）

统一社会信用代码：91440400755649334C

住所：珠海市斗门新青科技工业园内

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：苏某某

成立日期：2003 年 11 月 20 日

（二）合同情况

1. 2022 年 3 月 1 日，甲方珠海爱美电子科技有限公司（出租方）与乙方珠海宇吉电气技术有限公司（承租方）签订《厂房租赁合同》（合同编号：爱租字（2022）031001 号），甲方爱美公司将位于珠海市斗门区新青科技工业园六路 6 号（厂房 B 栋）6060 平方米出租给乙方宇吉公司，出租厂房用于生产加工，租赁期限自 2022 年 3 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。双方签订了专门的《租赁安全生产管理协议》，在协议中规定了双方的安全生产管理职责。

2. 2022 年 5 月 25 日，甲方深圳市新粤盛电气有限公司与乙方珠海宇吉电气技术有限公司签订《业务合作合同》，双方约定由甲方新粤盛公司给乙方宇吉公司介绍业务，宇吉公司向甲方支付介绍费，同时为了监督宇吉公司的产品和服务质量，甲方新粤盛公司委派卢某到乙方宇吉公司担任驻场项目管理，同时约定由乙方宇吉公司为卢某发放工资、缴纳

[3] 经营范围：一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；创业空间服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

社会保险，产生费用在业务费中扣减，卢某本人的日常工作安排、考勤管理、绩效考核、用工安全责任由新粤盛公司承担。

2022 年 6 月 15 日，双方签订《安全管理协议书》，协议中详细规定了双方的安全生产管理职责，宇吉公司在公司厂房内划定专门的新粤盛公司成品区，在该成品区内由新粤盛公司全面负责管理，主要是对宇吉公司的产品进行品质检验。双方同时约定新粤盛公司负责对进入宇吉公司的工作人员进行资质管理以及安全生产教育培训，宇吉公司负责向新粤盛公司告知作业区域的相关情况，对新粤盛公司的入场人员进行安全交底。

（三）相关人员情况

1. 闫某某，男，身份证号码：37292819XXXXXXXX31，新粤盛公司法定代表人、主要负责人。

2. 程某某，男，身份证号码：37028319XXXXXXXX19，宇吉公司法定代表人、主要负责人。

3. 向某某，男，身份证号码：51122419XXXXXXXX35，爱美公司主要负责人。

4. 卢某，男，身份证号码：43068219XXXXXXXX1X，由新粤盛公司派驻宇吉公司工作，主要负责驻场项目管理，在事故中触电，经抢救无效死亡。

（四）事故发生经过

2026 年 5 月 26 日 17 时许，卢某到宇吉公司跟晚班。根据新粤盛公司和宇吉公司生产工作安排，原定于 5 月 27 日 0

时需发货一批配电柜，宇吉公司装配完成后将配电柜放置在新粤盛成品区，由新粤盛公司验收后发货。5 月 27 日 5 时许，卢某未佩戴劳动防护用品独自进行配电柜（通电电压为 380V）检测作业。5 时 12 分，卢某突然触电倒在配电柜前，厂房另外一侧打包区的员工听到声响后前往查看，发现卢某已无意识，其他员工立即断开电源并拨打 120 急救电话，同时向宇吉公司主要负责人程某某报告，程某某收到事故信息后立即赶回了公司。5 时 25 分，120 医护人员赶到现场，经初步救治后将卢某送往遵医五院进行抢救。5 月 27 日 7 时 29 分，卢某经医院抢救无效宣告死亡。尸检报告显示，卢某胸前散在多处电流斑，双手掌见多处电流斑，珠海市公安局斗门分局刑事侦查大队推断其死因符合电击死。



图 1 事发触电瞬间

（五）事故现场情况

事故发生地点位于珠海市斗门区新青科技工业园六路6号（厂房B栋）宇吉公司厂房内。现场勘查发现，事发配电柜型号为施耐德PrismaE系列低压配电柜（图2），宇吉公司负责代加工，测试所用电源由厂房立柱上的配电箱剩余电流动作保护器引出，连接用电缆为三相四线（图3），工业插头母端与剩余电流动作保护器连接，工业插头公端与与空气开关连接，空气开关三个火线和一个零线（N线）输出端分别与四个鳄鱼夹单独进行连接（图4），再通过鳄鱼夹连接配电柜断路器输入端的铜排进行取电测试。



图2 事发配电柜



图 3 测试线路所用鳄鱼夹



图 4 配电柜接线处

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成卢某（男，湖南省临湘市人，身份证号码：43068219XXXXXXXX1X）1 人死亡，无其他人员受伤。因工伤保险理赔手续正在办理中，根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）的有关规定，截至事故调查结束，该起事故造成的直接经济损失约为 80 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 5 月 27 日 6 时 45 分，斗门区应急管理局指挥中心接市应急局值班室、区总值班室、区卫健局反馈：“井岸镇爱美科技园有一人触电，心跳呼吸骤停，目前已送达遵医五院抢救。”接报后，区应急管理局、井岸镇政府、新青工业园管委会相关负责人第一时间前往现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

1.区应急管理局

区应急管理局接报后，负责领导带队赶赴事发现场核实情况，会同井岸镇政府、新青工业园管委会对事发现场进行了处置，要求宇吉公司立即对现场进行围蔽。同时，区应急管理局对宇吉公司下达《现场处理措施决定书》（珠斗）应急现决〔2026〕5号，要求该公司（1）暂时停产停业并开展全厂性的生产安全事故隐患排查治理工作；（2）立即开展全员安全教育培训。

2.井岸镇政府

井岸镇值班室接报后，立即安排负责人员赶到事故现场，核实事故情况，同时要求涉事人员接受调查并做好善后工作。

3.新青工业园管委会

新青工业园管委会接报后，立即通知当天值班领导及相关工作人员到现场了解情况，同时协助井岸镇政府和相关部门做好善后工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，宇吉公司与死者家属取得联系，积极协商处理善后事宜，于2026年5月27日与死者家属达成一致并签订《协议书》，由宇吉公司为死者卢某申报工伤保险，严格按照法律规定向死者家属支付赔偿金（最终金额以社保部门核算为准），同时宇吉公司自愿额外向死者家属支付人道主义补偿金80万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各相关单位均能在规定的时间内及时上报事故情况，积极参与救援行动，第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置程序及要求，措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

卢某安全意识淡薄，其未取得特种作业许可证且未佩戴劳动防护用品开展配电柜的带电测试工作，在进行测试作业时手部触碰带电的断路器输入端的铜排或鳄鱼夹金属裸露位置发生触电事故，经送医院抢救无效后死亡。

（二）间接原因

新粤盛公司落实安全生产主体责任不到位，安全管理不到位，对卢某安全生产教育和培训不到位，未能保证卢某具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能。

四、监管单位履职情况

（一）区应急管理局

根据《关于进一步明确全市应急管理系统安全生产分类分级行政执法工作有关问题的通知》（珠应急〔2021〕143号）以及《斗门区关于进一步明确全区应急管理系统安全生产分类分级行政执法工作有关问题的通知》等规定，“区应急管理部门和有执法权的镇（街道）应当加强对辖区生产经营单位的日常执法检查，对一般生产经营单位原则上每三年至少开展一次执法检查。”2025 年，宇吉公司作为一般检查

对象，由区应急管理局委托井岸镇政府按照规定的频次进行检查，2月17日井岸镇应急办对其开展检查。2026年，区应急管理局对各类生产经营单位实施行政检查147家，检查213家次；发现隐患问题184处，隐患整改率80.98%，发出责令限期整改指令书64份，整改复查意见书62份。

（二）井岸镇政府

2026年，事发地点的属地管理单位井岸镇政府对辖区内各类企业持续开展安全生产检查工作，通过日常巡查、专项检查以及群众投诉相结合的方式，及时发现并督促整改各类安全隐患，发现的问题均已整改。

（三）新青工业园管委会

2026年，新青工业园管委会持续对园区内各类企业开展安全生产检查及专家指导帮扶工作，通过日常巡查、专家指导相结合的方式，及时发现并督促企业整改各类安全隐患。

事故调查组认为，以上单位已履行了属地政府及行业主管部门的安全生产监管单位的职责。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）免予责任追究人员

卢某，男，安全意识薄弱，自我保护意识差，其未取得

特种作业许可证[4]也未佩戴劳动防护用品[5]违规开展配电柜的带电测试工作，不慎触碰带电线路，经抢救无效死亡，对事故发生负有责任，**鉴于其本人在事故中死亡，建议免予追究其责任。**

（二）对有关单位的处理建议

1.新粤盛公司落实安全生产主体责任不到位，安全管理不到位，对从业人员安全生产教育和培训不到位，未能保证员工具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，未按规定建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。新粤盛公司的以上行为**违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[6]、第二十八条第一款[7]、第四十一条第二款[8]的规定，对事故的发生负有责任，建议由斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。**

2.宇吉公司制订了全员安全生产责任制，制订了安全生产规章制度和操作规程，对入场员工开展了安全生产教育和

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

培训，制订了隐患排查治理制度并定期开展隐患排查治理工作，**事故调查组研究后认为，宇吉公司已履行了安全管理责任，建议不对其进行处罚，由斗门区应急管理局对其警示约谈，要求其进一步加强安全管理和隐患排查，确保各项安全管理工作和安全防护措施落实到位，警示约谈情况于事故报告批复后30日内报区安委办备案。**

3.**爱美公司**作为场地出租方，与宇吉公司签订的合同中明确了出租方、承租方双方的安全生产管理职责，对承租单位宇吉公司的安全生产工作统一协调、管理，定期对宇吉公司进行安全检查。**事故调查组认为爱美公司履行了安全生产管理职责，建议不予处罚。由井岸镇政府对其警示约谈，要求其进一步加强安全管理和巡查检查，确保各项安全管理工作落实到位，警示约谈情况于事故报告批复后30日内报区安委办备案。**

（三）对有关责任人员的处理建议

闫某某，男，新粤盛公司法定代表人、主要负责人，对本单位的安全生产工作全面负责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定本单位的安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不到位。**以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）项[9]的规定，**

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加

对事故的发生负有责任，建议由斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

六、主要教训

一是员工安全意识薄弱，自我保护意识差，未取得特种作业许可证开展配电柜带电测试作业，也未佩戴劳动防护用品即开展带电作业，导致触电后无法得到最基本的保护。二是新粤盛公司安全生产主体责任严重缺位，将员工派驻后一派了之，未落实员工安全教育培训责任，对员工的日常管理流于形式，员工长期处于失管失控状态。

七、事故防范和整改措施

为进一步吸取事故教训，总结经验，各有关单位要从以下几方面做好事故防范和整改措施：

（一）新粤盛公司要认真汲取本起事故的教训，一是要建立健全全员安全生产责任制以及安全生产各项规章制度和岗位安全操作规程，把安全生产责任落实到岗位、落实到个人，确保安全生产；二是要进一步加强对从业人员管理，认真做好安全生产教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识和安全技能；三是要严格按照法律法规和规范要求进行施工作业，必须将“无证、无资质”作为生产作业的“一票否决”项，任何人在任何时候都不得以“任务紧急”、

强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

“人手不足”为由允许无证人员开展作业。四是新粤盛公司要厘清外派人员管理权责，做好安全培训教育与全过程管控，杜绝管理真空。

（二）宇吉公司要进一步加强对作业现场的安全管理，认真监督、教育作业人员按照规定佩戴、使用劳动防护用品，做好现场安全防范措施，作业前要重点排查现场作业人员资质是否合规、作业方案是否通过审批、作业环境是否存在不安全因素、安全设施是否完好。认真开展安全生产事故隐患排查治理工作，加强风险过程管控，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，要实现对隐患发现、确认、整改、验收、公示全过程闭环管理。

（三）区应急管理局要认真履职尽责，进一步加强对企业的日常安全监管，要认真督促企业进一步完善安全生产责任制，严格执行法律、法规、规章及相关强制性标准，强化全过程监督管理；要采取有力措施推动企业落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时消除各类事故隐患；要广泛开展典型事故案例警示宣传教育，切实增强企业安全风险意识，激发企业加强安全生产管理的内在动力。

（四）井岸镇政府和新青工业园要将事故情况通报辖区内相关类型企业单位，督促相关单位及时召开事故警示会，强化安全生产宣教工作，汲取事故教训，规范特种作业人员无证作业等违法违规行为，堵源头，消隐患，发现安全问题，及时督促整改，防止类似事故的发生。

斗门井岸珠海宇吉电气技术有限公司

“5·27”一般触电

事故调查组

2026 年 8 月 3 日