

IAP - 24. hét - Komplex gyakorlat

Feladat

Helyezz üzembe vagy szimulálj egy PLC-vezérelt frekvenciaváltós motorhajtást, majd készíts átadási jegyzőkönyvet.

1. Előkészítés

Azonosítsd a motort, hajtást, hálózatot, vezérlési módot és a szükséges dokumentációt.

2. Ellenőrzőlista

Végezd el a szemrevételezést: rögzítés, kábelek, földelés, árnyékolás, hűtés, motorcsatlakozás.

3. Paraméterezés

Add meg a motoradatokat, 15–50 Hz tartományt, 8 s gyorsítást és 10 s lassítást, vagy az oktató által megadott értékeket.

4. Vezérlés

Állítsd be a RUN parancsot és a frekvencia-alapjelet a választott PLC I/O- vagy kommunikációs kapcsolathoz.

5. Első próba

Indíts kis frekvencián. Ellenőrizd a forgásirányt, áramot, hangot, rezgést és visszajelzéseket.

6. Terheléses próba

Növeld fokozatosan az alapjelet. Rögzíts legalább három munkapontot: frekvencia, motoráram, állapot.

7. Hibateszt

Szimulálj biztonságosan egy kommunikációs vagy engedélyezési hibát, és jegyezd fel a reakciót.

8. Átadás

Mentsd vagy jegyezd fel a paramétereket, készíts jeljegyzéket és rövid próbaüzemi jegyzőkönyvet.

Biztonság

Valós berendezésen minden munkát az alkalmazandó villamos és gépbiztonsági előírások, a gyártói dokumentáció és az oktatói utasítás szerint kell végezni.

IAP kihívás

Készíts olyan egyoldalas üzembe helyezési lapot, amelyet egy másik szakember a rendszer későbbi ellenőrzésekor is használni tud.