

31. hét - Hibakeresési módszerek

Feladatlap - 11. évfolyam

1. Tünet vagy ok?

Dönts el: „nem világít a lámpa”, „megszakadt a nulla vezető”, „K1 nem húz meg”, „kiégett a biztosítóbeté”. Jelöld, melyik tünet és melyik lehetséges hibaok!

2. Hibafa

A motor nem indul. Írj legalább hat lehetséges hibaokot, majd rendezd őket: táplálás, vezérlés, védelem, beavatkozó szerv, motor.

3. Mérési pontok

START-STOP öntartó kapcsolásnál jelöld ki négy mérési pontot és írd mellé, mit bizonyít az adott mérés!

4. Szakaszolás

Egy hosszú vezérlési láncban 8 sorba kötött feltétel van. Írd le, hogyan alkalmaznád a felezéses módszert!

5. Biztonság

Sorolj fel öt biztonsági ellenőrzést, amelyet hibakeresés előtt vagy közben el kell végezni!

6. Igaz vagy hamis

a) A hibásnak gondolt alkatrészt érdemes mérés nélkül kicserélni. b) Egy mérés akkor jó, ha új információt ad. c) A rajz segíti a mérési pontok kiválasztását. d) Javítás után működéspróba szükséges. e) A mérési eredményt nem kell dokumentálni.

7. Mini eset

K1 tekercsén nincs feszültség. Készíts legfeljebb hat lépésből álló hibakeresési tervet!