

32. hét - Karbantartás és javítás

Gyakorlati feladat - karbantartási szemle és javítási terv

Cél

Egy oktatási szerelőpanel vagy vezérlőszekrény tervszerű karbantartási szemléje, hibajelek felismerése, ellenőrzőlista kitöltése és szükség esetén javítási terv készítése.

Biztonság

A gyakorlat oktatói felügyelettel történjen. Belső szemle, kötésellenőrzés vagy alkatrészcsere előtt a szükséges feszültségmentesítési eljárást végre kell hajtani és a feszültségmentes állapotot ellenőrizni kell.

Munkamenet

1. Azonosítsd a berendezést és dokumentációját.
2. Készíts külső szemrevételezést.
3. Biztonságos állapotban ellenőrizd a belső szerelést.
4. Vizsgáld a vezetékeket, kapcsokat, jelöléseket és készülékeket.
5. Rögzíts minden eltérést vagy hibajelet.
6. Sorold be: azonnali javítás / tervezett javítás / megfelelő.
7. Készíts javítási tervet a kiválasztott hibára.
8. Oktatói engedéllyel hajtsd végre az egyszerű javítást vagy cserét.
9. Végezd el az előírt ellenőrzést és működéspróbát.
10. Frissítsd a dokumentációt.

Karbantartási ellenőrzőlap

Ellenőrzési pont	Állapot	Teendő
Burkolat és mechanikai állapot		
Vezetékek és szigetelés		
Kapcsok és kötések		
Készülékek elszíneződése / melegedésnyoma		
Jelölések és feliratok		
Védelmi készülékek		
Szennyeződés / por		
Dokumentáció egyezősége		

Értékelés

Biztonság 25% - ellenőrzés teljessége 25% - hibajelek felismerése 20% - javítási terv 20% - dokumentáció 10%.