

34. hét - Gyakorlat

Üzembe helyezési ellenőrző gyakorlat

Cél: egy intelligens világítási mintarendszer módszeres ellenőrzése a fizikai szereléstől a paraméterezésen át a funkciópróbáig.

Szükséges eszközök

- KNX/DALI oktatópanel vagy hasonló épületautomatizálási rendszer;
- kapcsolóaktor és világítási terhelés;
- nyomógomb, jelenlét- és/vagy fényérzékelő;
- konfigurációs/diagnosztikai szoftver;
- multiméter;
- kapcsolási rajz és eszközlista.

1. Szemrevételezés

Ellenőrizd a jelöléseket, kapcsolatokat, busz- és teljesítményoldali bekötéseket. Hasonlítsd össze a tényleges rendszert az eszközlistával.

2. Tápellátás és kommunikáció

Ellenőrizd külön a hálózati, segéd- és busztápokot. Vizsgáld, hogy a tervezett eszközök elérhetők-e a rendszerben.

3. Paraméterlista

Funkció	Beállítás	Várt működés	Tapasztalat
Jelenlét			
Fényküszöb			
Kikapcsolási idő			
Jelenet			
Kézi vezérlés			

4. Funkciópróba

- kapcsolás kézi kezelőről;
- jelenlétfüggő működés;
- fényfüggő szabályozás;
- jelenet előhívása;
- kézi felülbírálás;
- hibás állapot szimulálása és visszaállítás.

5. Hibaszimuláció

- hibás csoport-hozzárendelés;
- túl rövid kikapcsolási idő;
- rossz fényküszöb;
- egy aktorcsatorna téves funkcióhoz rendelve;
- egy jelenet hibás fényerőértékkel mentve.

6. Átadási jegyzék

Készíts rövid átadási listát: eszközlista ellenőrizve; címezés mentve; paraméterek mentve; funkciópróba kész; hibák javítva; projektfájl mentve; felhasználói alapkezelés bemutatva.

IAP-kihívás: A rendszerben minden eszköz online, de a jelenlétérzékelős világítás 30 másodperc után lekapcsol, miközben a helyiség foglalt. Találd meg, mely paramétereket és logikai feltételeket kell ellenőrizni, és dokumentáld a javítást!