Práctica 4	
Presencial	Construir el diagrama de flujo, orientado para la Máquina Simple, y codificar en lenguaje ensamblador el algoritmo que calcula el cociente Q y resto RESTO de la división del contenido de 2 direcciones de memoria, con etiquetas DIVDO e DIVSOR (DIVDO/DIVSOR). Considerar que el contenido de las 2 posiciones de memoria está expresado en valor absoluto.
No Presencial	1. Construir el diagrama de flujo y codificar en lenguaje ensamblador el algoritmo que calcule a potencia de un valor dado (BASE), elevado a otro (EXPO). Considerar que el contenido de las 2 posiciones de memoria está expresado en valor absoluto y que el resultado se puede almacenar en una sola posición de Memoria RES.

•Operaciones ALU:

MOV <dir. origen>, <dir. destino>	**[dir. destino] <- [dir. origen]**
ADD <dir. origen>, <dir. destino>	**[dir. destino] <- [dir. origen]+ [dir. destino]**
CMP <dir. origen>, <dir. destino>	**FZ <- ([dir. origen]== [dir. destino])**
BEQ <dirección>	**PC <- dirección si FZ==1**

Requisitos: dosboxMS.zip

Desarrollo:

1. Crear al diagrama de flujo y la tabla de variables
   a. **yEd**: https://www.yworks.com/downloads#yEd
   b. **Dia Diagram Editor**: https://sourceforge.net/projects/dia-installer/

2. Implementación con instrucciones MS
   a. Crear variables en memoria
   b. Implementar la solución con estructuras de decisión y saltos

3. Análisis de resultados en memoria