Práctica 5	
Presencial	Construir el diagrama de flujo, orientado para la Máquina Simple, y codificar en lenguaje ensamblador el algoritmo que calcule el factorial del valor almacenado en una dirección de memoria, con etiqueta N. Considerar que el contenido de la misma está expresado en valor absoluto. Plantear la solución como la reutilización de código de prácticas anteriores como si fuesen funciones y utilizar variables o etiquetas simulando parámetros que se transfieran a las funciones.
No Presencial	1. Construir el diagrama de flujo y codificar en lenguaje ensamblador el algoritmo que calcule la suma de los primeros números naturales (1 - n) con la fórmula: $\frac{n \times (n+1)}{2}$ 2. Construir el diagrama de flujo y codificar en lenguaje ensamblador el algoritmo que dado un número N, en una determinada BASE, calcule el exponente EXPO que genere el número más aproximado y menor que N. Considerar que el contenido de las 2 posiciones de memoria está expresado en valor absoluto.

•Operaciones ALU:

MOV <dir. origen>, <dir. destino>	**[dir. destino] <- [dir. origen]**
ADD <dir. origen>, <dir. destino>	**[dir. destino] <- [dir. origen]+ [dir. destino]**
CMP <dir. origen>, <dir. destino>	**FZ <- ([dir. origen]== [dir. destino])**
BEQ <dirección>	**PC <- dirección si FZ==1**

Requisitos: dosboxMS.zip

Desarrollo:

1. Crear al diagrama de flujo y la tabla de variables
   a. **yEd**: https://www.yworks.com/downloads#yEd
   b. **Dia Diagram Editor**: https://sourceforge.net/projects/dia-installer/

2. Implementación con instrucciones MS
    a. Crear variables en memoria
    b. Implementar la solución con estructuras de decisión , saltos y simulación de funciones

3. Análisis de resultados en memoria