	A=	4930			
	C=	18130			
X1=	A=	4930	B1=		0 0 0 1 . 0 0 1 1 . 0 1 0 0 . 0 0 1 0
X2=	C=	18130	B2=		0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 1 1 0 1 . 0 0 1 0
X3=	A+C=	23060	B3=		0 1 0 1 . 1 0 1 0 . 0 0 0 1 . 0 1 0 0
X4=	A+C+C=	41190	B4=		1 0 1 0 . 0 0 0 0 . 1 1 1 0 . 0 1 1 0
X5=	C-A=	13200	B5=		0 0 1 1 . 0 0 1 1 . 1 0 0 1 . 0 0 0 0
X6=	65536-X4=	24346	B6=		0 1 0 1 . 1 1 1 1 . 0 0 0 1 . 1 0 1 0
X7=	-X1=	-4930	B7=	-B1=	1 1 1 0 . 1 1 0 0 . 1 0 1 1 . 1 1 1 0
X8=	-X2=	-18130	B8=	-B2=	1 0 1 1 . 1 0 0 1 . 0 0 1 0 . 1 1 1 0
X9=	-X3=	-23060	B9=	-B3=	1 0 1 0 . 0 1 0 1 . 1 1 1 0 . 1 1 0 0
X10=	-X4=	-41190	B10=	-B4=	0 1 0 1 . 1 1 1 1 . 0 0 0 1 . 1 0 1 0
X11=	-X5=	-13200	B11=	-B5=	1 1 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 1 . 0 0 0 0
X12=	-X6=	-24346	B12=	-B6=	1 0 1 0 . 0 0 0 0 . 1 1 1 0 . 0 1 1 0

Вспомогательные ячейки

60606
47406
42476
24346
52336
41190

	$B1_{(2)}$	0 0 0 1 . 0 0 1 1 . 0 1 0 0 . 0 0 1 0		$X1_{(10)}$	4930
+	$B2_{(2)}$	0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 1 1 0 1 . 0 0 1 0		$X2_{(10)}$	18130
---------	---------	---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----	=	---- ------------	---- ------------
		0 1 0 1 . 1 0 1 0 . 0 0 0 1 . 0 1 0 0 $_{(2)}$= 23060 $_{(10)}$			23060 $_{(10)}$

CF= 0 PF= 1 AF= 0 ZF= 0 SF= 0 OF= 0

При сложении двух положительных чисел получено положительное число. Результат выполнения операции верный и корректный, совпадает с суммой десятичных эквивалентов.

	$B2_{(2)}$	0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 1 1 0 1 . 0 0 1 0		$X2_{(10)}$	18130
+	$B3_{(2)}$	0 1 0 1 . 1 0 1 0 . 0 0 0 1 . 0 1 0 0		$X3_{(10)}$	23060
---------	---------	---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----	=	---- ------------	---- ------------
		1 0 1 0 . 0 0 0 0 . 1 1 1 0 . 0 1 1 0 $_{(2)}$= -24346 $_{(10)}$			41190 $_{(10)}$

CF= 0 PF= 0 AF= 0 ZF= 0 SF= 1 OF= 1

При сложении двух положительных чисел получено отрицательное число. Результат выполнения операции неверный и некорректный, не совпадает с суммой десятичных эквивалентов.

	$B2_{(2)}$	0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 1 1 0 1 . 0 0 1 0		$X2_{(10)}$	18130
+	$B7_{(2)}$	1 1 1 0 . 1 1 0 0 . 1 0 1 1 . 1 1 1 0		$X7_{(10)}$	-4930
---------	---------	---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----	=	---- ------------	---- ------------
		0 0 1 1 . 0 0 1 1 . 1 0 0 1 . 0 0 0 0 $_{(2)}$= 13200 $_{(10)}$			13200 $_{(10)}$

CF= 1 PF= 0 AF= 1 ZF= 0 SF= 0 OF= 0

При сложении неположительного и неотрицательного числа получено положительное число. Результат выполнения операции верный и корректный, совпадает с суммой десятичных эквивалентов.

	$B7_{(2)}$	1 1 1 0 . 1 1 0 0 . 1 0 1 1 . 1 1 1 0		$X7_{(10)}$	-4930
+	$B8_{(2)}$	1 0 1 1 . 1 0 0 1 . 0 0 1 0 . 1 1 1 0		$X8_{(10)}$	-18130
---------	---------	---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----	=	---- ------------	---- ------------
		1 0 1 0 . 0 1 0 1 . 1 1 1 0 . 1 1 0 0 $_{(2)}$= -23060 $_{(10)}$			-23060 $_{(10)}$

CF= 1 PF= 0 AF= 1 ZF= 0 SF= 1 OF= 0

При сложении двух отрицательных чисел получено отрицательное число. Результат выполнения операции верный и корректный, совпадает с суммой десятичных эквивалентов.

	$B8_{(2)}$	1 0 1 1 . 1 0 0 1 . 0 0 1 0 . 1 1 1 0		$X8_{(10)}$	-18130
+	$B9_{(2)}$	1 0 1 0 . 0 1 0 1 . 1 1 1 0 . 1 1 0 0		$X9_{(10)}$	-23060
---------	---------	---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----	=	---- ------------	---- ------------
		0 1 0 1 . 1 1 1 1 . 0 0 0 1 . 1 0 1 0 $_{(2)}$= 24346 $_{(10)}$			-41190 $_{(10)}$

CF= 1 PF= 0 AF= 1 ZF= 0 SF= 0 OF= 1

При сложении двух отрицательных чисел получено положительное число. Результат выполнения операции неверный и некорректный, не совпадает с суммой десятичных эквивалентов.

	$B1_{(2)}$	0 0 0 1 . 0 0 1 1 . 0 1 0 0 . 0 0 1 0		$X1_{(10)}$	4930
+	$B8_{(2)}$	1 0 1 1 . 1 0 0 1 . 0 0 1 0 . 1 1 1 0		$X8_{(10)}$	-18130
---------	---------	---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----	=	---- ------------	---- ------------
		1 1 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 1 . 0 0 0 0 $_{(2)}$= -13200 $_{(10)}$			-13200 $_{(10)}$

CF= 0 PF= 0 AF= 1 ZF= 0 SF= 1 OF= 0

При сложении неположительного и неотрицательного числа получено отрицательное число. Результат выполнения операции верный и корректный, совпадает с суммой десятичных эквивалентов.

	$B11_{(2)}$	1 1 0 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 1 . 0 0 0 0		$X11_{(10)}$	-13200
+	$B3_{(2)}$	0 1 0 1 . 1 0 1 0 . 0 0 0 1 . 0 1 0 0		$X3_{(10)}$	23060
---------	---------	---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----	=	---- ------------	---- ------------
		0 0 1 0 . 0 1 1 0 . 1 0 0 0 . 0 1 0 0 $_{(2)}$= 9860 $_{(10)}$			9860 $_{(10)}$

CF= 1 PF= 1 AF= 0 ZF= 0 SF= 0 OF= 0

При сложении неположительного и неотрицательного числа получено положительное число. Результат выполнения операции верный и корректный, совпадает с суммой десятичных эквивалентов.