

夏季学期综合实验

流水线MIPS处理器的设计

数字逻辑与处理器实验教学组

2026. 6

实验内容：

在下面两项中二选一：

(1) 将理论课处理器大作业中设计的单周期 MIPS 处理器改进为流水线结构，并利用此处理器完成指定任务（理论课汇编大作业第二部分题目看，25 秋“传纸条”，26 春“放大器”）。

(2) 使用数字逻辑电路求解稀疏矩阵乘法问题，针对硬件实现的特点进行优化，并和在单周期 MIPS 处理器上求解同一问题作比较。

设计要求：

- 设计一个 5 级流水线的 MIPS 处理器，建议采用如下方法解决竞争问题：
 - 采用完全的 forwarding 电路解决数据关联问题。
 - 对于 Load-use 类竞争采取阻塞一个周期+Forwarding 的方法解决
 - 对于分支指令在 EX 阶段判断（提前判断也可以），在分支发生时刻取消 ID 和 IF 阶段的两条指令。
 - 对于 J 类指令在 ID 阶段判断，并取消 IF 阶段指令。
- 分支和跳转指令做如下扩充：分支指令（beq、bne、blez、bgtz、bltz）和跳转指令（j、jal、jr、jalr）；
- 数据存储的地址空间被划分为 2 部分：0x00000000 ~ 0x3FFFFFFF（字节地址）为数据 RAM，可以提供数据存储功能；0x40000000 ~ 0x7FFFFFFF（字节地址）为外设地址空间，对其地址的读写对应到相应的外设资源。除说明外，外设地址和描述不得更改或额外添加。具体地址划分如下：

地址（字节地址）	功能	描述
0x00000000~0x000007FF	数据存储器	512×32bits（可以根据需要自行调整大小）
0x40000010	七段数码管	0bit: CA 1bit: CB 7bit: DP 8bit: AN0 9bit: AN1 10bit: AN2 11bit: AN3

4. （选做）为处理器设计 UART 外设

地址（字节地址）	功能	描述
0x40000018	串口发送数据 UART_TXD	串口发送数据寄存器，只有低8bit 有效；对该地址的写操作将触发新的 UART 发送
0x4000001C	串口接收数据 UART_RXD	串口接收数据寄存器，只有低8bit 有效
0x40000020	串口状态、控制 UART_CON	2bit: 发送状态，每当 UART_TXD 中的数据发送完毕后该比特置‘1’，当执行对该地址的读操作后，将自动清零 3bit: 接收状态，每当 UART_RXD 中已经接收到一个完整的字节时该比特置‘1’，当执行对该地址的读操作后，将自动清零 4bit: 模块状态，0-发送模块处于空闲状态，1-发送模块处于发送状态

5. 测试数据与结果输出

测试数据参考汇编作业输入输出文件规定的格式，可以写在汇编指令文件中

或者对 RAM 进行 initial 初始化。推荐使用 RAM 初始化的方法，方便改动，因为验收时，将随机抽取测试数据，现场重新综合布线，上板运行。将算法的结果，以 16 进制的形式显示到数码管（使用读写外设地址的软件方法，不允许使用译码器等硬件方法）。用 UART 串口进行测试数据的输入和输出，使用 PC 端串口调试工具为选做的提高要求，选做也需要完成基本的数码管显示要求，可在数码管显示后，将数据输出到串口调试助手。

课程要求：

1. 实验每人独立进行，实验评分分为现场验收和实验报告两部分。
2. 根据现场硬件情况或视频进行验收。
3. 实验报告内容包括：实验目的；设计方案（原理说明及框图）；算法指令；关键代码及文件清单；仿真结果及分析；综合情况（面积和时序性能）；硬件调试情况；思想体会等。
4. 实验报告提交方式：实验报告（word 或者 pdf）和设计代码（源代码，约束文件，仿真文件，可烧录二进制文件，汇编文件）打包后提交到网络学堂，提交打包文件名按照“学号_姓名”的规则命名。
5. 硬件实验板将在实验验收结束时上缴。
6. 根据综合结果，在流水线设计功能正确的前提现，具有最高时钟频率（或平均每秒执行指令数目）的前 20 名学生将可获得该实验 10%的加分，申请加分的小组需要单独提交申请，并需另提设计说明。
7. 实验严禁抄袭，抄袭者（实验报告或者设计代码出现雷同、回答问题明显非个人完成等）的课程成绩按零分处理，并上报院系。

评分标准：

- 大作业按百分制计分（有加分项可大于 100），总分数乘以 0.4 与春季课程成绩合并。

1.流水线 CPU 方案评分标准：

- 以流水线形式 CPU 完成实验内容，起评分 95 分。
- 仅以单周期形式 CPU 完成实验内容，起评分 75 分。
- 未按要求以软件形式实现七段译码器译码，减 10 分。
- 未正确报告处理器的最高工作频率，减 5 分。
- 未正确计算处理器的 CPI，减 5 分。
- 使用串口完成测试数据的输入和输出，加 10 分。
- 流水线设计功能正确且最高时钟频率在前 20 名的同学将可获得 10 分加分，申请加分的同学请在报告截止日前在网络学堂课程讨论区的流水线主频擂台帖子下回复相关信息，并在课程作业中，提交完整的可方便验证的工程实现代码和一份独立的优化设计说明，报告缺少相关文档则不加分。

2.专用电路方案评分标准：

- 使用专用数字电路完成设计和验收的，起评分按 70 分计算。
- 使用串口完成测试数据的输入和输出，加 10 分。
- 选择这项任务的同学，应当在“设计方法学”上多加探索，比如在并行化、内存墙、等方面进行研究，并实现验证测试，以研究论文的样式提交设计报告，报告内容详实充分，且设计方案突出数字电路特点的加 10 分。

3.验收及报告提交时效性评分标准：

- 现场验收及加分：**大作业现场验收安排在 7 月 15,16,17 日三天的下午 1:30-5:00。**凡 15 日及以前完成验收的同学加 2 分，16 日完成验收的同学加 1 分，17 日不加分。另外会在 17 日安排腾讯会议在线验收，不加分。
若特殊情况，无法在 17 日或之前完成线上或线下验收的同学，需要在 7 月 17 日 17:00 前，将整个工程打包提交到网络学堂（延迟验收代码锁定提交，至少包含所有的源文件，约束文件，仿真文件和可烧录的二进制文件），我们会在秋季开学前，9 月 7 日 14:00-17:00 安排一次验收，**此次除**

修改 RAM 初始数据外，不允许修改代码，验收通过视同按时完成验收，此类情况仍需按时完成实验报告提交。

- 延迟验收及迟交报告减分：若未按规定时间完成验收，或未按规定时间完成锁定代码提交，扣 30%的验收分数，课组会另行安排补验收。
- 实验报告应在 8 月 2 日 23:59 前提交到网络学堂，报告迟交扣 30%的报告分数。

评分表格：

1.1 流水线 CPU 方案现场验收评分表

考核项目	现场验收
流水线形式 CPU 完成实验内容	50
仅以单周期形式 CPU 完成实验内容	-25
未按要求以软件形式实现七段译码器译码	-10
未按时完成验收	-15
使用串口完成测试数据的输入和输出	+10
提前验收	+2or+1

1.2 流水线 CPU 方案实验报告评分表

考核项目	实验报告
实验报告内容完整清晰	45-50
未正确报告处理器的最高工作频率	-5
未正确计算处理器的 CPI	-5
未按时提交报告	-15
最高时钟频率在前 20 名且报告完整	+10

2.1 专用电路方案现场验收评分表

考核项目	现场验收
使用专用数字电路完成实验内容	35
未按时完成验收	-10
使用串口完成测试数据的输入和输出	+10

提前验收	+2or+1
------	--------

2.2 专用电路方案实验报告评分表

考核项目	实验报告
实验报告内容完整清晰	30-35
未按时提交报告	-10
设计报告具有探究性且符合相关要求	+10