(Question 01)

(01) c == a+b || !flag

14 == 6+9 || !1

14 == 15 || !1

0 || 0

= 0

* Not short circuited.

(02) a != 7 && flag || c >= 6

6 != 7 && 1 || 14 >= 6

0 && 1 || 14 >= 6

0 || 1

= 1

* Not short circuited.

(03) !(b <= 12) && a % 2 == 0

!(9 <= 12) && 6 % 2 == 0

!1

= 0

* Short circuited

* (6 % 2 == 0) part is the short circuited.

(04) !(a > 5 || c < a+b)

!(6 > 5 || 14 < 6+9)

!1

= 0

* short circuited

* (14 < 6+9) part is short circuited.