No: Date: / /

Question 1 : Expression Evaluation with Short-Circuit Logic

1) a = 6, b = 9, c = 14 and flag = 1

c == a+b || !flag

14 == 6+9 || !flag

14 == 15 || !flag

0 || 0

* No short circuit

0 //

2) a != 7 && flag || c >= 6

a != 7 && flag || c >= 6

6 != 7 && flag || c >= 6

1 && 1 || c >= 6

1 || c >= 6

not evaluated due to short-circuit evaluation

1 //

3) !(b <= 12) && a%2 == 0

!(9 <= 12) && a%2 == 0

! 1 && a%2 == 0

0 && a%2 == 0

not evaluated due to short-circuit evaluation

0 //

4) ! (a>5 || c<a+b)

! (6>5 || c<a+b)

! (1 || c<a+b)

not evaluated due to
short-circuit evaluation

! (1)

0 //