Lau 4 Question 1

a = 6 b = 9

i) c == a+b || !flag

14 == 6+9 || ! 1

14 == 15 || ! 1

not equal 0

0 || 0

0 //

2) a != 7 && flag || c >= 6

6 != 7 && 1 || 14 >= 6

true(1) not evaluated due to short circuit

1 && 1

1 //

3) ! (b <= 12) && a % 2 == 0

! (9 <= 12) && 6 % 2 == 0

! (1) && 6 % 2 == 0

0 && 6 % 2 == 0

∴ short circuited

0 //

4) ! (a > 5 || c < a+b)

! (6 > 5 || 14 < 6+9)

! (6 > 5 || 14 < 15

true(1)

! (1 || 1)

! 1

0 //