

1. 将逻辑函数表达式 $F(A,B,C) = \overline{(\overline{AB} + \overline{BC}) \cdot \overline{AB}}$ 转换成标准“或-与”表达式。(代数法)

2. 求下列函数的最小项、最大项表达式及该反函数、对偶式

$$F = \overline{A} \overline{B} \overline{C} D + \overline{A} B \overline{D} + A \overline{B}$$

的最小项和最大项表达式。

3. 用代数法化简逻辑函数 $F = \overline{A} + AB + \overline{B}E$

4. 用代数法化简 $F = AC + \overline{A} BC + \overline{B}C + \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} C + BC$ ，并说明逻辑函数化简的意义。