

## Вариант 14

1. <signal-program> --> <program>
2. <program> --> PROGRAM <procedure-identifier> ;  
<block>.
3. <block> --> <declarations> BEGIN <statementslist> END
4. <declarations> --> <label-declarations>
5. <label-declarations> --> LABEL <unsignedinteger> <labels-list>; |  
<empty>
6. <labels-list> --> , <unsigned-integer>  
<labels-list> |  
<empty>
7. <statements-list> --> <statement> <statementslist> |  
<empty>
8. <statement> --> <unsigned-integer> :  
<statement> |  
GOTO <unsigned-integer> ; |  
<condition-statement> ENDIF ;|  
;
9. <condition-statement> -->  
<incompletecondition-statement><alternative-part>
10. <incomplete-condition-statement> --> IF  
<conditional-expression> THEN  
<statements-list>
11. <conditional-expression> --> <variableidentifier> = <unsigned-integer>
12. <alternative-part> --> ELSE<statements-list> |  
<empty>
13. <variable-identifier> --> <identifier>
14. <procedure-identifier> --> <identifier>
15. <identifier> --> <letter><string>
16. <string> --> <letter><string> |  
<digit><string> |  
<empty>
17. <unsigned-integer> --> <digit><digits-string>
18. <digits-string> --> <digit><digits-string> |  
<empty>
19. <digit> --> 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
20. <letter> --> A | B | C | D | ... | Z