

81. 누전경보기

00. 2026 현행 기준 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 법령집 기준
- 현행:: 누전경보기의 화재안전기술기준(NFTC 205)은 [소방청공고 제2022-226호, 2022. 12. 1.] 기준이다.
- 참고:: 누전경보기의 화재안전성능기준(NFPC 205)은 [시행 2026. 5. 4.] [소방청고시 제2026-13호, 2026. 5. 4., 일부개정] 기준이다.
- 반영:: 1급·2급 설치 구분, 변류기 설치위치, 수신부 설치제외장소, 전원회로, 제품검사 시험 기준의 오탈자와 표현을 2026년 학습 기준으로 정리했다.

문제 01. 다음 중 누전경보기의 설치방법으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 경계전로의 정격전류가 60 [A]를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 설치할 것
2. 경계전로의 정격전류가 60 [A] 이하의 전로에 있어서는 2급 또는 3급 누전경보기를 설치할 것
3. 변류기를 옥외의 전로에 설치하는 경우에는 옥외형의 것을 설치할 것
4. 변류기는 특정소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 옥외인입선의 제1지점 부하 측의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것

답

2. 경계전로의 정격전류가 60 [A] 이하의 전로에 있어서는 2급 또는 3급 누전경보기를 설치할 것

- **경전** 6초1급 6하2급 6초분기
변류 특형인시 1부 2접쉬 인형특구 인근옥
옥외 변옥전
경전철을 탔는데 **별루**여서 **옥외**로 나갔다.

- **경계전로**의 정격전류가 60 A를 초과하는 전로에 있어서는 **1급** 누전경보기를, 60 A 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 **2급** 누전경보기를 설치할 것. 다만, 정격전류가 60 A를 초과하는 경계전로가 **분기**되어 각 분기회로의 정격전류가 60 A 이하로 되는 경우 당해 분기회로마다 2급 누전경보기를 설치한 때에는 당해 경계전로에 1급 누전경보기를 설치한 것으로 본다.
- **변류**기는 특정소방대상물의 **형태**, **인입선**의 **시설방법** 등에 따라 **옥외 인입선**의 **제1지점**의 **부하 측** 또는 **제2종 접지선 측**의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것.**/** 다만, **인입선**의 **형태** 또는 특정소방대상물의 **구조상** 부득이한 경우에는 **인입구**에 **근접한 옥내**에 설치할 수 있다.
- **변류기**를 **옥외의 전로**에 설치하는 경우에는 **옥외형**으로 설치할 것

문제 02. 1급 및 2급 누전경보기를 모두 설치할 수 있는 경우 경계전로의 정격전류는 몇 [A] 인가?

답안

1. 60 [A] 초과
2. 60 [A] 이하
3. 100 [A] 초과

4. 100 [A] 이하

답

2. 60 [A] 이하

- ✓ 누전경보기의 설치 기준
- 경전 6초1급 6하2급 6초분기
 변류 특형인시 1부 2접쉬 인형특구 인근옥
 옥외 변옥전
 경전철을 탔는데 별루여서 옥외로 나갔다.

- 경계전로의 정격전류가 60 A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를, 60 A 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치할 것. 다만, 정격전류가 60 A를 초과하는 경계전로가 분기되어 각 분기회로의 정격전류가 60 A 이하로 되는 경우 당해 분기회로마다 2급 누전경보기를 설치한 때에는 당해 경계전로에 1급 누전경보기를 설치한 것으로 본다.
- 변류기는 특정소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 옥외 인입선의 제1지점의 부하 측 또는 제2종 접지선 측의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것.** /** 다만, 인입선의 형태 또는 특정소방대상물의 구조상 부득이한 경우에는 인입구에 근접한 옥내에 설치할 수 있다.
- 변류기를 옥외의 전로에 설치하는 경우에는 옥외형으로 설치할 것

문제 03. 감도조정장치를 갖는 누전경보기에 있어서 감도조정장치의 조정범위의 최대치는 몇 [A]이어야 하는가?

답안

1. 0.2 [A]
2. 0.5 [A]
3. 1.0 [A]
4. 2.0 [A]

답

3. 1.0 [A]

- ✓ 감도조정장치의 조정범위
- 감도조정장치를 갖는 누전경보기에 있어서 감도조정장치의 조정범위는 최대치가 1 [A]이어야 한다.

문제 04. 누전경보기의 수신부를 설치할 수 있는 장소는?

답안

1. 부식성의 증기·가스 등이 다량으로 체류하는 장소
2. 화약류의 제조 또는 저장·취급하는 장소
3. 온도의 변화가 급격한 장소
4. 습도가 낮은 장소

답

4. 습도가 낮은 장소

- ✓ **누전경보기 수신부 설치 제외 장소**
- ✓ **중요한 내용** : 폭식을 했더니 온몸에 습진이 생겨서 잠시 **정차**하고 **방호**조치했다.누전경보기 수신부에 **화가**가 **온대** ~ **습도**를 높여라!라고 말했다.
- 추가 설명
- 관련 정보 : 누전경보기 수신부 설치제외장소

- 누전경보기의 수신부는 다음의 장소 이외의 장소에 설치해야 한다. 다만, 해당 누전경보기에 대하여 **방폭 · 방식 · 방온 · 방습 · 및 정전기 차폐** 등의 방호조치를 한 것은 그렇지 않다.
- 1) **화**약류를 **제조**하거나 **저장** 또는 **취급**하는 장소_**화제저취**
- 2) **가**연성의 **증기 · 먼지 · 가스** 등이나 **부식성**의 **증기 · 가스** 등이 다량으로 체류하는 장소_**가증먼가부 증가**
- 3) **온**도의 **변화**가 **급격**한 장소
- 4) **대**전류회로 · **고주파 발생회로** 등에 따른 영향을 받을 **우려**가 있는 장소_**대고발우려**
- 5) **습도**가 높은 장소

문제 05. 누전경보기의 음향장치의 설치 위치는?

답안

1. 옥외인입선의 제1지점의 부하 측의 점검이 쉬운 위치
2. 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소
3. 옥외인입선의 제2종 접지선 측의 점검이 쉬운 위치
4. 옥내의 점검에 편리한 장소

답

2. 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소

- ✓ **중요한 내용** : **점화** **향**
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ① 누전경보기의 수신부는 옥내의 **점**검에 **편리**한 장소에 설치하되, 가연성의 증기 · 먼지 등이 체류할 우려가 있는 장소의 전기회로에는 해당 부분의 전기회로를 차단할 수 있는 **차단기구**를 가진 수신부를 설치해야 한다. 이 경우 차단기구의 부분은 해당 장소 외의 안전한 장소에 설치해야 한다._**점편차**
- ② 누전경보기의 수신부는 **화**재, **부식**, **폭발**의 위험성이 없고, **습도**, **온도**, **대전류** 또는 **고주파** 등에 의한 **영향**을 받지 않는 장소에 설치해야 한다._**화부폭 습온 대고영**
- ③ 음**향**장치는 수위실 등 **상시** 사람이 **근무**하는 장소에 설치해야 하며, 그 **음량** 및 **음색**은 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별할 수 있는 것으로 해야 한다._**향량색 상근**

문제 06. 경계전로의 누설전류를 자동적으로 검출하여 이를 누전경보기의 수신부에 송신하는 것은?

답안

1. 변류기
2. 중계기
3. 검지기
4. 발신기

답

1. 변류기

- ✓ 변류기의 역할
- 경계전로의 누설전류를 자동적으로 검출하여 이를 누전경보기의 수신부에 송신하는 역할을 한다.

문제 07. 누전경보기는 계약전류 용량이 몇 [A]를 초과할 때 설치하여야 하는가?

답안

1. 100 [A]
2. 150 [A]
3. 200 [A]
4. 300 [A]

답

1. 100 [A]

- ✓ 누전경보기 계약전류 용량 기준
- 누전경보기는 계약전류 용량이 100 [A]를 초과하는 특정소방대상물에 설치하여야 한다.

문제 08. 누전경보기의 전원의 기준으로 틀린 것은?

답안

1. 전원은 분전반으로부터 전용회로로 할 것
2. 전원의 개폐기에는 누전경보기용임을 표시한 표지를 할 것
3. 전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 따라 전원이 차단되지 아니하도록 할 것
4. 각 극에 개폐기 또는 15 [A] 이하의 배선용차단기를 설치할 것

답

4. 각 극에 개폐기 또는 15 [A] 이하의 배선용차단기를 설치할 것

- 누전경보기의 **전원** 설치기준
- ✓ 중요한 내용 : 전원분기 다차전차 → 전원분전 각개과차 배차 → 전원 개폐용 표시
- 추가 설명
- 관련 정보
- 전원이 분기해서 싸우러갈려고 전차를 탔는데 다쳤다. 전원이 분전해서 잘 싸워서 적을 각개격파를 해서 과찬을 해주고 차를 배차받았다. 전원에게 훈장인 개폐용 표시를 해줘라

-
- 전원을 분기 할 때는 다른 차단기에 따라 전원이 차단되지 않도록 할 것
 - 전원은 분전반 으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 15 A 이하의 과전류차단기(배선용 차단기에 있어서는 20 A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치할 것
 - 전원의 개폐기 에는 "누전경보기용"이라고 표시한 표지를 할 것

문제 09. 누전경보기에서 옥내형과 옥외형의 차이점은?

답안

1. 증폭기의 설치장소
2. 정전압회로
3. 방수구조
4. 변류기의 절연저항

답

3. 방수구조

- ✓ 옥내형과 옥외형의 차이점
- 변류기는 구조에 따라 옥외형과 옥내형으로 구분되며, 방수구조의 차이가 있다.

문제 10. 누전경보기에 사용하는 변압기의 정격 1차 전압은 몇 [V] 이하인가?

답안

1. 100
2. 200
3. 300
4. 400

답

3. 300

- ✓ 변압기 정격 전압 기준
- 변압기의 정격 1차 전압은 300 [V] 이하이어야 한다.

문제 11. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

답안

누전경보기란 () 이하인 경계전로의 누설전류 또는 지락전류를 검출하여 해당 소방대상물의 관계인에게 경보를 발하는 설비로서 변류기와 수신부로 구성된 것을 말한다.

1. 사용전압 220 [V]
2. 사용전압 380 [V]
3. 사용전압 600 [V]
4. 사용전압 750 [V]

답

3. 사용전압 600 [V]

- ✓ 누전경보기의 사용전압 기준
- 누전경보기는 사용전압 600 [V] 이하인 경계전로의 누설전류 또는 지락전류를 검출하여 해당 소방대상물의 관계인에게 경보를 발하는 설비로서 변류기와 수신부로 구성된다.

문제 12. 누전경보기의 수신부는 그 정격전압에서 최소 몇 회의 누전작동 반복시험을 실시하는 경우 구조 및 기능에 이상이 생기지 않아야 하는가?

답안

1. 1만 회
2. 2만 회
3. 3만 회
4. 5만 회

답

1. 1만 회

- ✓ 누전경보기 반복시험 기준
- 수신부는 그 정격전압에서 1만 회의 누전작동 반복시험을 실시하는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 않아야 한다.

문제 13. 누전경보기의 변류기는 경계전로에 정격전류를 흐르게 하는 경우 그 경계전로의 전압강하는 몇 [V] 이하여야 하는가?

답안

(단, 경계전로의 전선을 그 변류기에 관통시키는 것은 제외한다.)

1. 0.3
2. 0.5
3. 1.0
4. 3.0

답

2. 0.5 V 이하

- ✓ 누전경보기의 전압강하방지시험 기준
- 누전경보기 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따르면 변류기는 경계전로에 정격전류를 흐르게 하는 경우 경계전로의 전압강하가 0.5 V 이하이어야 한다.

문제 14. 누전경보기 수신부의 구조 기준 중 틀린 것은?

답안

1. 2급 수신부에는 전원 입력 측의 회로에 단락이 생기는 경우에 유효하게 보호되는 조치를 강구하여야 한다.
2. 주전원의 양극을 동시에 개폐할 수 있는 전원스위치를 설치하여야 한다. 다만 보수 시에 전원공급이 자동적으로 중단되는 방식은 제외하지 아니한다.
3. 감도조정장치를 제외하고 감도조정부는 외함의 바깥쪽에 노출되지 아니하여야 한다.
4. 전원입력 측의 양선(1회로용은 1선 이상) 및 외부부하에 직접 전원을 송출하도록 구성된 회로에는 퓨즈 또는 브레이커 등을 설치하여야 한다.

답

1. 2급 수신부에는 전원 입력 측의 회로에 단락이 생기는 경우에 유효하게 보호되는 조치를 강구하여야 한다.

- ✓ 2급 수신부 보호 조치 오류
- 전원 입력 측의 회로 보호 조치는 2급 수신부를 제외하고 적용된다.

문제 15. 비호환성형 누전경보기의 수신부는 신호 입력회로에 공칭동작전류치의 42 [%]에 대응하는 변류기의 설계출력전압을 인가하는 경우 몇 초 이내에 작동하지 아니하여야 하는가?

답안

1. 30초
2. 20초
3. 10초
4. 1초

답

1. 30초

- ✓ 비호환성형 수신부의 작동 기준
- 비호환성형 수신부는 신호입력회로에 공칭동작전류치의 42 [%]에 대응하는 변류기의 설계출력전압을 가하는 경우 30초 이내에 작동하지 아니하여야 한다.

문제 16. 다음 () 안에 들어갈 용어로 알맞은 것은?

답안

수신부는 변류기로부터 송신된 신호를 수신하는 경우 (ㄱ) 및 (ㄴ)에 의하여 누전을 자동적으로 표시할 수 있어야 하며, 이 경우 차단기구가 있는 것은 차단 후에도 누전되고 있음을 적색 표시로 계속 표시되는 것이어야 한다.

1. ㄱ.적색표시, ㄴ.음향신호
2. ㄱ.황색표시, ㄴ.음향신호
3. ㄱ.적색표시, ㄴ.시각장치신호
4. ㄱ.황색표시, ㄴ.시각장치신호

답

1. 적색표시, 음향신호

- ✓ 누전 표시 기준
- 수신부는 변류기로부터 송신된 신호를 수신하는 경우 적색표시 및 음향신호에 의하여 누전을 자동적으로 표시할 수 있어야 한다.

문제 17. 누전경보기에서 변류기의 기능검사 항목이 아닌 것은?

답안

1. 진동시험
2. 단락전류강도시험
3. 충격파내전압시험
4. 과전류시험

답

4. 과전류시험

- **✓ 변류기의 기능검사 항목**
- 변류기의 기능검사 항목에는 온도특성시험, 전로개폐시험, 단락전류강도시험, 과누설시험, 노화시험, 방수시험, 진동시험, 충격시험, 절연저항시험, 절연내력시험, 충격파내전압시험, 전압강하방지시험 등이 포함되며, 과전류시험은 포함되지 않는다.

문제 18. 누전경보기의 영상변류기(ZCT) 절연저항 시험 부위로서 옳지 않은 것은?

답안

1. 절연된 1차 권선과 외부금속부 사이
2. 절연된 1차 권선과 단자판 사이
3. 절연된 2차 권선과 외부금속부 사이
4. 절연된 1차 권선과 2차 권선 사이

답

2. 절연된 1차 권선과 단자판 사이

- **✓ 절연저항 시험 부위 기준**
- 변류기의 DC 500 V 절연저항시험은 다음 각 호에 의한 시험을 하는 경우 5 MΩ 이상이어야 하며,
- 1. 절연된 1차 권선과 외부금속부 사이
- 2. 절연된 2차 권선과 외부금속부 사이
- 3. 절연된 1차 권선과 2차 권선 사이

문제 19. 누전경보기의 변류기(ZCT)는 경계전로에 정격전류를 흐르게 하는 경우 그 경계전로의 전압강하는 몇 [V] 이하이어야 하는가? (단, 경계전로의 전선을 그 변류기에 관통시키는 것은 제외한다)

답안

1. 0.3 [V]
2. 0.5 [V]
3. 1.0 [V]
4. 3.0 [V]

답

2. 0.5 [V]

- **✓ 변류기의 전압강하 방지시험 기준**
- 변류기는 경계전로에 정격전류를 흐르게 하는 경우 그 경계전로의 전압강하가 0.5 [V] 이하이어야 한다.

문제 20. 누전경보기의 화재안전기술기준에 의한 설치기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 경계전로의 정격전류가 60 [A]를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 설치할 것
2. 누전경보기 수신부의 음향장치는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것
3. 변류기를 옥외의 전로에 설치하는 경우에는 옥외형으로 설치할 것
4. 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 60 [A] 이하의 과전류 차단기를 설치할 것

답

4. 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 60 [A] 이하의 과전류 차단기를 설치할 것

- 누전경보기의 **전원** 설치기준
- ✓ **중요한 내용** : 전원분기 다차전차 ➡ 전원분전 각개과차 배차 ➡ 전원 개폐용 표시
- 추가 설명
- 관련 정보
- 전원이 분기해서 싸우러갈려고 전차를 탔는데 다쳤다. 전원이 분전해서 잘 싸워서 적을 각개격파를 해서 과찬을 해주고 차를 배차받았다. 전원에게 훈장인 개폐용 표시를 해줘라

- 전원을 분기 할 때는 다른 차단기에 따라 전원이 차단되지 않도록 할 것
- 전원은 분전반 으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 15 A 이하의 과전류차단기(배선용 차단기에 있어서는 20 A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치할 것
- 전원의 개폐기 에는 "누전경보기용"이라고 표시한 표지를 할 것

문제 21. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준상 누전경보기의 공칭작동전류치는 몇 [mA] 이하이어야 하는가?

답안

1. 200
2. 250
3. 300
4. 350

답

1. **200**
- ✓ 공칭작동전류 기준
 - 누전경보기의 공칭작동전류치는 200 mA 이하이어야 한다.

문제 22. 누전경보기의 화재안전기술기준상 누전경보기의 설치기준으로 옳은 것은?

답안

1. 변류기를 옥외의 전로에 설치하는 경우에는 옥내형으로 설치할 것
2. 누전경보기의 전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 따라 전원이 차단되도록 할 것
3. 누전경보기의 전원 개폐기에는 누전경보기용임을 표시한 표지를 할 것
4. 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 25 [A] 이하의 과전류차단기를 설치할 것

답

3. 누전경보기의 전원 개폐기에는 누전경보기용임을 표시한 표지를 할 것
- ✓ 누전경보기의 설치 기준

- **경전** 6초1급 6하2급 6초분기
변류 특형인시 1부 2접쉬 인형특구 인근옥
옥외 변옥전
 경전철을 탔는데 **별루**여서 **옥외**로 나갔다.

- **경계전로**의 정격전류가 60 A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를, 60 A 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치할 것. 다만, 정격전류가 60 A를 초과하는 경계전로가 분기되어 각 분기회로의 정격전류가 60 A 이하로 되는 경우 당해 분기회로마다 2급 누전경보기를 설치한 때에는 당해 경계전로에 1급 누전경보기를 설치한 것으로 본다.
- **변류**기는 특정소방대상물의 **형태**, **인입선의 시설방법** 등에 따라 **옥외 인입선의 제1지점의 부하** 측 또는 제 2종 접지선 측의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것.**/** 다만, **인입선의 형태** 또는 특정소방대상물의 **구조상** 부득이한 경우에는 **인입구에 근접한 옥내**에 설치할 수 있다.
- **변류기**를 **옥외의 전로**에 설치하는 경우에는 **옥외형**으로 설치할 것

문제 23. 누전경보기의 화재안전기술기준상 설치 기준으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 경계전로의 정격전류가 60 A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 두고, 60 A 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치할 것
2. 변류기는 특정소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 옥외의 인입선의 제1지점의 부하 측 또는 제2종 접지선 측의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것
3. 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 30 A 이하의 과전류차단기(배선용 차단기에 있어서는 20 A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치할 것
4. 변류기를 옥외의 전로에 설치하는 경우에는 옥외형으로 설치할 것

답

3. 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 30 A 이하의 과전류차단기(배선용 차단기에 있어서는 20 A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치할 것
- **✓ 누전경보기의 설치 기준**
 - **경전** 6초1급 6하2급 6초분기
변류 특형인시 1부 2접쉬 인형특구 인근옥
옥외 변옥전
 경전철을 탔는데 **별루**여서 **옥외**로 나갔다.

- **경계전로**의 정격전류가 60 A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를, 60 A 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치할 것. 다만, 정격전류가 60 A를 초과하는 경계전로가 분기되어 각 분기회로의 정격전류가 60 A 이하로 되는 경우 당해 분기회로마다 2급 누전경보기를 설치한 때에는 당해 경계전로에 1급 누전경보기를 설치한 것으로 본다.
- **변류**기는 특정소방대상물의 **형태**, **인입선의 시설방법** 등에 따라 **옥외 인입선의 제1지점의 부하** 측 또는 제 2종 접지선 측의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것.**/** 다만, **인입선의 형태** 또는 특정소방대상물의 **구조상** 부득이한 경우에는 **인입구에 근접한 옥내**에 설치할 수 있다.
- **변류기**를 **옥외의 전로**에 설치하는 경우에는 **옥외형**으로 설치할 것

문제 24. 누전경보기의 화재안전기술기준상 누전경보기의 설치방법 등에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 경계전로의 정격전류가 60 A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 설치할 것
2. 경계전로의 정격전류가 60 A 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치할 것
3. 정격전류가 60 A를 초과하는 경계전로가 분기되어 각 분기회로의 정격전류가 60 A 이하로 되는 경우 당해 분기회로마다 2급 누전경보기를 설치할 때에는 당해 경계전로에 1급 누전경보기를 설치한 것으로 본다.
4. 변류기는 특정소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 옥외의 인입선의 제1지점의 부하 측 또는 제3종 접지선 측의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것

답

4. 변류기는 특정소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 옥외의 인입선의 제1지점의 부하 측 또는 제3종 접지선 측의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것

• ✓ 누전경보기의 설치 기준

• **경전** 6초1급 6하2급 6초분기

변류 특형인시 1부 2접쉬 인형특구 인근옥

옥외 변옥전

경전철을 탔는데 **별루**여서 **옥외**로 나갔다.

- **경계전로**의 정격전류가 60 A를 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를, 60 A 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치할 것. 다만, 정격전류가 60 A를 초과하는 경계전로가 분기되어 각 분기회로의 정격전류가 60 A 이하로 되는 경우 당해 분기회로마다 2급 누전경보기를 설치한 때에는 당해 경계전로에 1급 누전경보기를 설치한 것으로 본다.
- **변류**기는 특정소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 **옥외 인입선의 제1지점의 부하 측** 또는 제2종 접지선 측의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것.** /** 다만, **인입선의 형태** 또는 특정소방대상물의 구조상 부득이한 경우에는 **인입구에 근접한 옥내**에 설치할 수 있다.
- 변류기를 **옥외의 전로**에 설치하는 경우에는 **옥외형**으로 설치할 것