

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

学院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷（B）

2019 -- 2020 学年度第 二 学期

课程名称: _____ 现代微处理器 _____ 学分 _____ 试卷满分 100 分

考试形式: _____ 开卷 _____ (开卷或闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一 选择题（每题 2 分，共计 50 分）

- 1、若十进制数压缩 BCD 码是 47H，那么其十位数的 ASCII 码是（ ）
A) 01000111B B) 00110111B C) 00110100B D) 00101111B
- 2、如果 DS=3000H, BX=100H, AL=10H，那么 XLAT 指令中，源操作数的物理地址是（ ）
A) 30110H B) 3110H C) 30100H D) 100H
- 3、下列 I/O 操作指令中，正确的是（ ）
A) OUT DX, AX B) OUT 283H, AL
C) OUT DX, BL D) OUT CX, AX
- 4、8088CPU 与内存或 I/O 之间用哪三种总线连接（ ）
A) 系统总线、内部总线、控制总线 B) 地址总线、系统总线、控制总线
C) 地址总线、控制总线、数据总线 D) 内部总线、系统总线、外总线
- 5、若 CS=A000H, 则当前代码段的寻址范围是（ ）
A) 0000~FFFFH B) A0000~AFFFFH
C) 0000~A000H D) A000~FFFFH
- 6、下列哪条指令时错误的（ ）
A) MOV DI, 100 B) MOV DS, 100 C) MOV SI, 100 D) MOV SP, 100
- 7、下列哪条指令隐含的源操作数是[BX+AL]（ ）
A) MUL B) DAA C) DIV D) XLAT
- 8、设 AX=1234H, SS=2000H, SP=20H, 执行 PUSH AX 指令后，物理地址:2001FH 的内容（ ）
A) 12H B) 34H C) 1FH D) 21H

9、有一段源程序和反汇编对应的信息如下：

PUSH DS	1455:0000	IE	PUSH DS
MOV AX, 0	1455:0001	B800000	MOV AX, 0000
PUSH AX	1455:0004	50	PUSH AX
MOV AX, DATA	1455:0005	B81614	MOV AX, 1416
MOV DS, AX	1455:0008	8ED8	MOV DS, AX
CALL BMUL	1455:000A	E80600	CALL 0013

那么系统分配的代码段、数据段地址是（ ）

A) 1455, 0000 B) 1455, 0013 C) 1455, 1416, D) 1416, 1455

10、NMI 中断向量在中断向量表中的位置是（ ）

A) 00008H~000BH B) 00000H~003FFH , C) 00000H~03FFFH , D) 00008H~00009H

11、设：STRING1 DB '12'

STRING2 DW '12'

MOV AL, STRING1

MOV CL, BYTE PTR STRING2

那么执行指令后：AL 的内容是：（ ）

A) 31H B) 32H C) 01H D) 02H

12、程序段中

MOV AX, 0405H

MOV BL, 06H

AAD

DIV BL

执行后 AX 的内容为（ ）

A) 0307H B) 0703H C) 4231H D) 0806H

13、8086 系统 IO 端口采用的编址方法是（ ）

A) 统一编址 B) 独立编址 C) 逻辑编址 D) 线性编址

14、下列哪个型号单片机没有 ROM （ ）

A) AT89C54 B) 8051 C) GMS97C51 D) 8032

15、下面是有关 MCS51 单片机存储器空间的叙述，正确的说法是（ ）

A) MCS51 存储器空间在物理上分为 4 个空间，逻辑上分为 3 个空间。

B) MCS51 存储器空间在物理上分为 3 个空间，逻辑上分为 4 个空间。

C) MCS51 存储器空间在物理上分为 4 个空间，逻辑上分为 4 个空间。

D) MCS51 存储器空间在物理上分为 3 个空间，逻辑上分为 3 个空间。

16、设 A=88H, 执 ADD A, #99H 指令后, CY 和 AC 分别为:

A) 0、0B B) 0、1 C) 1、0 D) 1、1

17、MCS51 系列单片的堆栈只能设置在哪个存储区:

- A) 00~7FH B) 00~FFH
C) 80H~FFH D) 0000~FFFFH

18、下列哪条指令是正确的 ()。

- A) MOVX B,@DPTR C) MOVX A,@A+DPTR;
C) MOVC A,@A+DPTR D) MOVC A,@DPTR

19、MOVX A,@DPTR 时, CPU 通过访问 () 取得源操作数。

- A) 片内直接寻址数据存储器; B) 片内间接寻址数据存储器;
C) 片外程序存储器 D) 片外数据存储器;

20、单片机响应 INT1 中断时, 下面哪个地址被传给 PC ()

- A) 0003H B) 000BH C) 0013H D) 0023H

21、若单片机系统时钟 12MHZ, 用定时器 T0 产生 10mS 的中断, 其工作方式 ()。

- A) 只能用方式 0
B) 只能用方式 1
C) 可用方式 0 和 1
D) 可用方式 1 和 3

22、共阳数码管的段与 P2 的连接方案如下, 那么数字“2”的显示码是()

- | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| P2.7 | P2.6 | P2.5 | P2.4 | P2.3 | P2.2 | P2.1 | P2.0 |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| H | G | F | E | D | C | B | A |
- A) 3FH B) A4H C) 0DH D) B4H

23、设 A=55H,B=21H, SP=0AH 执行下列指令后,正确的结果是()

```

PUSH  ACC
PUSH  B
CLR   C
SUBB  A,B
POP   B
POP   ACC
RET

```

- A) A=55H, SP=0AH B) A=55H, SP=08H
C) A=21H, SP=0AH D) A=21H, SP=08H

24、若(A)=15H,(B)=17H

```

ADD  A,B
DA   A

```

累加器 A 的内容是:

A) 17H B) 2CH C) 32H D) 都不是

25、若(A)=30H,(B)=30H, CY=1, (R7)=11H, 执行程序后, R7 的内容是:

```
SUBB  A,B
JNC   BIG
MOV   R7, #55H
SJMP  EXIT
BIG:  MOV   R7, #0AAH
EXIT: SJMP  EXIT
```

A) 11H B) 0AAH C) 55H D) 都不是

二、简述题 (10 分)

简述 MCS51 定时器 T1 中断调用和返回的过程

三、编程题 (25 分)

- 1、试用 3 种方法实现将寄存器 BL*2 (6 分)
- 2、将 MCS51 单片机系统外数据(2000H~200FH)内容累加, 结果保存 2 个字节存入(31H、30H) (6 分)
- 3、将 8086 系统数据段[1000H~100FH]的内容传送到[2000H~200FH] (6 分)
- 4、假设 U, I, J 都是字节变量, 用 MCS51 汇编语言编程计算 (7 分)
$$(2000H)_{\text{XRAM}} = (U+100) * J / I \quad (\text{不考虑溢出})$$

四、综合题 (15 分):

设单片机定时器 T0 工作于方式 1, 已知时钟频率为 12MHZ, 编程实现 P2.0 输出频率为 100HZ 的方波。

- (1) 计算时间常数及选择模式控制字 (4 分)
- (2) 主程序初始化及安装中断向量 (6 分)
- (3) 编写 T0 中断服务子程序 (5 分)