

**TABLA DE VERDAD DEL SUMADOR DE NÚMEROS BINARIOS DE 2 BITS
CON PRESENTACIÓN EN DISPLAY 7-SEG**

A	B	C	D	AB	CD	AB·CD	a	b	c	d	e	f	g	HEX
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	7E
0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	30
0	0	1	0	0	2	0	1	1	0	1	1	0	1	6D
0	0	1	1	0	3	0	1	1	1	1	0	0	1	79
0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	30
0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	6D
0	1	1	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	79
0	1	1	1	1	3	3	0	1	1	0	0	1	1	33
1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	1	0	1	6D
1	0	0	1	2	1	2	1	1	1	1	0	0	1	79
1	0	1	0	2	2	4	0	1	1	0	0	1	1	33
1	0	1	1	2	3	6	1	0	1	1	0	1	1	5B
1	1	0	0	3	0	0	1	1	1	1	0	0	1	79
1	1	0	1	3	1	3	0	1	1	0	0	1	1	33
1	1	1	0	3	2	6	1	0	1	1	0	1	1	5B
1	1	1	1	3	3	9	1	0	1	1	1	1	1	5F